



### Central de alarme não monitorada

- » Supervisão do sistema sem fio indicando nível de bateria dos sensores, abertura e fechamento de portas e janelas e ausência de sensores.
- » Possui 24 zonas, sendo 4 com fio e 20 sem fio.
- » Cadastro do controle remoto e sensores sem fio por botão, teclado ou aplicativo programador.
- » Compatível com os aplicativos AMT Remoto Mobile e AMT Mobile.
- » Receptor de controle remoto e sensor sem fio integrado (compatível com modulação OOK e FSK).

A ANM 24 NET é uma central de alarme não monitorada com supervisão do sistema sem fio e conexão via nuvem, que proporciona ao usuário acompanhamento em tempo real de tudo que ocorre em sua casa, escritório ou empresa. Pode ser conectada a sensores de abertura, infravermelho, impacto e outros. Possui receptor incorporado, fonte chaveada "full range" (automático) e carregador inteligente de bateria com proteção contra curto-circuito ou inversão de polaridade.

### Comunicação com o aplicativo



## Especificações técnicas

### Gerais

Tensão de alimentação	Fonte chaveada Full Range 90 a 265 VAC (automático)
Consumo em standby	1, 25 W
Consumo em operação (127 / 220 V)	Varia de acordo com o consumo dos acessórios ligados a saída AUXILIAR e a saída de SIRENE.
Temperatura de operação	-10 a 50 °C, umidade relativa do ar até 90%
Corrente / tensão da saída auxiliar	300 mA / 14,5 VDC
Corrente de saída de sirene	Com ou sem bateria: 300 mA
Carregador de bateria	Carregador inteligente
Número de PGM na placa	1
Memória para dispositivos sem fio	50 dispositivos ( 30 para controle remoto / 20 para sensores sem fio )
Peso	698g
Dimensões (L x A x P)	209 x 275 x 95 mm
Tensão de alimentação	Fonte chaveada Full Range 90 a 265 VAC (automático)

### Zonas

Número de zonas com fio	4
Resistencia máxima de cabeamento de zona	100 $\Omega$ por zona
Número de zonas sem fio	20

## Fotos do produto

