

ATTIV SENO 1800 BI/BI+

Nobreak senoidal bivolt



- » 1800 VA / 1260 W
- » Tensão de entrada: bivolt automático
Tensão de saída: 120 V ou 220V (selecionável)
- » 8 tomadas de saída 10 A
- » 2 baterias de 12 V 9 Ah
- » Gerenciamento local (USB)
- » Gabinete metálico
- » Conector de engate rápido para conexão de 2 baterias externas em série (24 V)

Especificações técnicas

Modelo

ATTIV SENO 1800 BI/BI+

Potência de pico 1800 VA / 1260 W

Topologia Interativo

Entrada

Tensão nominal de entrada 120 V~ / 220 V~ (automático)

Variação da tensão de entrada 96-149 V~ / 176-264 V~ ($\pm 20\%$)

Frequência de rede 60 Hz ± 3 Hz

Disjuntor / Fusível rearmável 15 A

Consumo em modo *Stand by* 30 W

Cabo de força Cabo de 1,5 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136

Saída

Fator de potência 0,7

Tensão nominal de saída¹ 120 / 220 V~ (via chave seletora, padrão 120 V~)

Regulação da tensão de saída
Modo *Rede*: 120V~ $\pm 10\%$
Modo *Bateria*: 120V~ $\pm 5\%$

Tempo de transferência <8 ms

Circuito desmagnetizador Garante o valor de tensão de saída para cargas eletrônicas

Frequência no modo *Bateria* 60 Hz ± 1 Hz

Forma de onda no modo *Bateria* Senoidal

Tomada (NBR 14136) 8 tomadas de 10 A

Proteções

Proteção contra sub/sobretensão	Passa a operar no modo <i>Bateria</i>
Proteção contra descarga da bateria	Até 20,4 V
Proteção contra sobrecarga na saída	Modo <i>Rede</i> : fusível rearmável Modo <i>Bateria</i> : limitador de corrente interno

Baterias

Bateria interna	Selada chumbo-ácido (VRLA)
Quantidade e capacidade	2 × 12 V 9 Ah
Conector para bateria(s) externa(s)	SB 50 (Anderson Power)
Expansão para bateria(s) externa(s)	2 baterias 12 V em série (24 V) de até 45 Ah
Cabo conexão bateria(s) externa(s)	-
Barramento	24 V
Corrente máxima de carga	2 A
Tempo máximo de carga	10h com bateria interna / 45h com bateria externa de 45 Ah


Características físicas do produto

Dimensões (L × A × P)	440 × 220 × 130 mm
Peso líquido	15,800 kg
Gabinete	Corpo metálico e frontal plástico ABS injetado preto antichamas V0
Temperatura de operação	0-40 °C
Umidade ambiente	0-90% (sem condensação)

**Utilize um multímetro com função True RMS para medir a tensão de saída do modo Bateria.*

Atenção: o nobreak não deve ser utilizado para alimentar computadores dotados de fontes com função PFC, equipamentos de sustentação à vida ou movidos a motor, como ventiladores, geladeiras, liquidificadores, micro-ondas, impressoras a laser, entre outros. Antes de utilizar os nobreaks Intelbras, leia o manual do usuário e as informações das etiquetas dos produtos e verifique se o modelo é adequado a sua aplicação.

Cenário de aplicação: ideal para eletrônicos simples.



Sistema de
segurança CFTV



Computador
desktop



Televisor
e Monitor



Roteador
e Switch



Controle
de acesso



Impressora
jato de tinta



Central Telefônica
e Telefone



Caixa registradora
e Máq. cartão (PDV)



PC Gamer



Videogame
/ Console

Software de Monitoramento:

Com ele, é possível monitorar falhas na rede elétrica, gerar relatórios, enviar alertas diretamente para o e-mail ou Telegram, consultar o percentual de bateria e muito mais. Tudo isso em um menu simples e intuitivo.



Conheça também:

Combine o ATTIV SENO 1800 BI/BI+ com o MB 0245 24 V para aumentar o tempo de autonomia:



MB 0245 24V

Módulo de bateria estacionária 2 × 45 Ah



<https://calculadora-nobreaks.intelbras.com.br>