TUTORIAL TÉCNICO

Comunicação entre TVIP 3000 e XPE 3101/3115 IP

0	0	0	0	TUTORIAL TÉCNICO
0	0	0	0	Comunicação entre TVIP 3000
0	0	0	0	e XPE 3101/3115 IP

0 0 0 0

Neste tutorial mostramos como conectar o TVIP 3000 e o XPE 3101/3115 IP.

TVIP 3000



XPE 3101 IP



XPE 3115 IP



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Ο 0 \bigcirc \bigcirc

 \mathbf{O}

 \bigcirc

Ο

0

Ο



 \bigcirc

 \bigcirc

0

0

Ο

Certifique-se que ambos equipamentos estão na mesma rede (mesma faixa de IP), segue um exemplo de topologia para equipamentos na mesma rede:







Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Ο \mathbf{O}

 \bigcirc \bigcirc

0 0

0

O

0



Acesse a interface web do XPE 3101/3115 IP. Caso tenha dificuldades de fazer isso, consulte o manual dos produtos, **seção 6.2**.

Para encontrar o manual, acesse a página do produto no site da Intelbras. Em seguida, clique na aba "Suporte" e em "Arquivos para download". Se preferir, acesse a página do produto clicando



<u>aqui.</u>



Utilizando o navegador Firefox® ou o Google® Chrome acesse a interface web pelo IP do **XPE** com usuário e senha, padrão de fábrica:

Usuário: admin Senha: admin

i∩te	bras	
	Login	Ajuda Página Login
	Usuário Senha	
	Relembrar usuário/senha	



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 0

 \mathbf{O}

 \mathbf{O}



 \bigcirc

0

No **XPE 3115 IP** vá em **Dispositivo**, logo após em **Plano de discagem**, clique em **"Adicionar"** e preencha com as informações de cada tela:

itus	Pl. dis	scagem								Aiuda
erfonia	Rear	as de dis	cadem							· ·
nta SIP	Kegi	us uc uis	cagem						Informaçõ	es:
		Escolher	arquivo Nenhun	o arquivo :	selecionad	o Importar	Evn	ortar	Altere as confi	gurações desejadas
le		Locomer	urquivo riciniui	in anquivo .	serectorida				As alterações	devem ser salvas em
positivo					_			_	cada aba do n	nenu separadamente,
an It dia ma	Indice	Número discado	1º número de chamada	Conta SIP/IP	Time Ringing	2º número de chamada	Conta SIP/IP	Grupo	ao alternar de	um menu para outro
n aj tuloma	1	101	10.0.30	Auto	5		Auto	0/ 🔽	as informaçõe	s não salvas serão
amadas	2								perdidas.	
dio	3								Em caso de dú	ívidas verifique o
	4								manual do pro	oduto em
discagem	5								www.intelbras	.com.br
ões URL	6									
	0								Atenção:	
lticast	9								Description	
g Chamadas	10								Descrição o	los campos:
a Acesso	Pag. 1	 Adicio 	nar Editar	Ap	agar	DeleteAll	Ant.	Prox.	Atalho p/ S	Salvar:
									Salvar	Cancelar
. Web	Reg	ras de mo	odificação							
g Alarme	>>						_			
a Dranca			Número discad	0	101					
a Dialica			1º número de	chamada	10.0	0.0.30				
alização			Conta SIP/IP		Aut	0				
			Time Ringing		5		(5~605	eg)		
			2º numero de	chamada						

Número discado: insira o número que será discado no teclado do XPE, número flexível que deseja cadastrar para tela.

→ 1º Número de Chamada: insira o número do

endereço IP da Tela **TVIP 3000** que está cadastrando.

Conta SIP/IP: Defina como direta via IP.

Tempo Ringando: Define o tempo que ficará chamando no primeiro destino antes de desviar.

2º Número de Chamada: caso utilizar, nesse campo pode inserir o endereço IP que será desviada a chamada.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 0

 \bigcirc

0 0

0

Ο

0

0



0

0

0

Caso esteja utilizando o **XPE 3101 IP** e queira configurar a tecla única ou caso queira configurar a tecla portaria do **XPE 3115 IP**, acesse a aba **Interfonia/Básico** e defina o número da tecla Portaria como o IP da tela **TVIP 3000**.

_			
us	Interfonia-Básica	Ajuda	
rfonia	Básico	T-6	
sico nçado	Selecione Conta Auto Rotacionar	Altere as configurações desejadas e salve-as.	
s namentos	chamadas Desabilitado V Tempo p/ rotacionar 60 V	cada aba do menu separadamente, ao alternar de um menu para outro as informações não salvas serão	
sor am Video	Tecla Portaria	perdidas.	
þ	Tecla Número1/5/9/13 Número2/6/10/14 Número3/7/11/15 Número4/8/12/1	6 manual do produto em	
IF Movimento	Tecla Portaria 10.0.0.30	www.intelbras.com.br	
or RFID ndado	Acões Tecla Dortaria	Descrição dos campos: Atalho p/ Salvar:	
s		Salvar Cancelar	
P API	Ações FTP 🗌 Email 🗌 Http URL 🗌		
a SIP	Http URL:		
	Ligar		
ositivo Branca	Ligar(Para) Auto 🗸 Discar Desligar		

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Ο 0

0 0

0 0 0

0

0

0



Acesse a interface web do TVIP 3000 UN. Caso tenha dificuldades de fazer isso, consulte o manual do produto, seção 5.

Para encontrar o manual, acesse a página do produto no site da Intelbras. Em seguida, clique na aba "Suporte" e em "Arquivos para download". Se preferir, acesse a página do produto clicando <u>aqui.</u>

Utilizando o navegador Firefox® ou o Google® Chrome, acesse a interface web pelo IP do TVIP **3000** com usuário e senha, padrão de fábrica:

Usuário: admin Senha: admin

intelb	ras
	Login

Nome de Usuário	
Senha	
	Lembrar Nome de Usuário/Senha

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 0

0 0

0 0

Ο

0

0



Vá até a opção **TELEFONE**, selecione **PLANO DE DISCAGEM** e preencha os seguintes campos:

Conta: Automática.

Prefixo: Número que deseja atribuir ao **XPE 3115/3115 IP**, por exemplo: 101.

Substituir: IP do **XPE 3115/3101 IP**, em nosso exemplo é 10.0.20.

Conta	Automático 🗸
Prefixo	101
Substituir	10.0.20



Ligar do **XPE 3101/3115 IP** para o **TVIP 3000 UN**, apenas discando sua tecla única ou número flexível cadastrado na tabela de numeração flexível do **XPE 3115**.

Ligar do **TVIP 3000 UN** para o **XPE 3101/3115 IP**, discando **101 (ou número programado).**

Visualizar as imagens do **XPE 3115/3101 IP** durante as chamadas.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 \mathbf{O} Ο

0 0

 \bigcirc \bigcirc

0

0

 \bigcirc



Este passo é opcional, porém poderá facilitar sua discagem, com ele conseguirá cadastrar o XPE IP na agenda telefônica do TVIP 3000, para isso vá até Agenda Telefônica, depois Contatos, e preencha os seguintes campos:

Nome: Nome que deseja atribuir ao porteiro. Exemplo: XPE IP.

Conta 1: Número que deseja atribuir ao **XPE** 3115/3115 IP. **Exemplo:** 101.



Feito isso terá na agenda do TVIP 3000 UN um contato com o nome XPE 31XX IP, basta clicar nele para discar.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 0 **TUTORIAL TÉCNICO** 0 0 0 0 Comunicação entre TVIP 3000 e XPE 3101/3115 IP 0 0 0 0

Ο Ο Ο Ο



Configure um código para a abertura de fechadura. Na interface web do XPE 3101/3115 IP:

Clique em **Interfonia**.

Selecione a aba **Acionamentos**.

Preencha o campo **"Tempo Ac."** Com o tempo que



deseja que a fechadura fique acionada.

Na opção DTMF, selecione a opção "2 Dig. DTMF".

Na caixa "Múltiplos DTMF" pode-se usar comandos com dois dígitos, por exemplo: *1 para Relé A e *2 para Relé B.

intelbr	õS			
► Status				
	Acionamentos			
▼ Interfonía			Doló	
Básico			KEIE	
Avançado	Relé ID	ReléA 🗸	ReléB 🗸	
LEDs	Lógica de operação	Normal 🗸	Normal 🗸	
Acionamentos	Modo de Relé	Mono-estável 🗸	Mono-estável 🗸	

Sensor	Tempo Ac.	3 🗸	3 🗸	
Wiegand	Opção DTMF	2 Dig. DTMF 🗸		
Stream Video	DTMF	0 ~	0 ~	
RTSP	Múltiplos DTMF	*1	*2	
ONVIF	Intertravamento	Desabilitado 🗸		
Det.Movimento	Status do Relé	ReléA:	ReléB:	
Leitor RFID		Desativado(U)	Desativado(U)	

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Ο \mathbf{O} 0



0

Configure um código para a abertura de fechadura. Na interface Web do TVIP 3000:

Selecione a opção Telefone.

Em seguida selecione a opção Acionamento.

Em Acionamento de Fechadura, preencha o

campo DTMF1 e DMTF2 (caso utilizar) com o código criado no XPE 3101/3115 IP.

No tópico **Durante Conversação**, habilite a **tecla 1** no campo **Tipo**. Faça o mesmo para **tecla 2**, caso utilizar.

Selecione a opção Acionamento de Fechadura **DTMF1**. Caso esteja utilizando a segunda fechadura selecione também a opção **DTMF2**.

Em seguida selecione a opção Acionamento.

Selecione a opção Acionamento de Fechadura **DTMF1.** Caso esteja utilizando, selecione a opção DTMF2.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0	0	0	0	TUTORIAL TÉCNICO
0	0	0	0	Comunicação entre TVIP 3000
0	0	0	0	e XPE 3101/3115 IP

0 0 0 0

intelbr	'QS	
		LogO
▶ Status		
	Acionamento	
Conta	Configuração de Acionamento	
► Rede	Acionamento TVIP 3000	
Telefone 19	DTMF 1	
	Tempo de Acionamento 3s 🗸	
Horário/Idioma	Tipo de Acionamento Contato Seco 🗸	
Chamadas	Acionamento de Fechadura	
Cinamodela	DTMF1 1	
Display	DTMF2 *2	
Togue	DTMF3 #	
rodee	DTMF4 Ø	
Plano de Discage		
Martineed	Acionamento por URL	
Mulbeast	Índice IP/SIP URL Nome de Usuário	
Álbum	1	
Interfere	2	
intenone	3	
Monitorar	4	
Acionamento	Páoina 1 v Evoluir Indo	
Agenda Telefónie		
h Atualização	LIRI	
- Acuanzayao	Nome de Lisuário	
► Alarme	Sanha	
Segurança	Adicionar Editar Cancelar	
	Configurações de Teclas para Acionamentos	
	Durante Conversação	
	Tecia Status Nome Tipo	
	4º Teda1 Habilitado ✓ Saída 1 XPE 50 Acionamento de Fechadura DTMF1 ✓	
	Tecla2 Habilitado 🗸 Saída 2 XPE Acionamento de Fechadura DTMF2 🗸	
	Tecla3 Desabilitado V Porteiro3 Acionamento de Fechadura DTMF2 V	
	Tecla4 Desabilitado V Porteiro4 Acionamento de Fechadura DTMF3 V	
	Tecla5 Desabilitado v Porteiro5 Acionamento de Fechadura DTMF4 v	

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Ο Ο Ο Ο

0

0

0

0

Ο

 \mathbf{O}

Parabéns! Você concluiu o tutorial técnico que mostra como conectar o TVIP 3000 e o XPE 3101/3115 IP. Clique nos ícones abaixo para conhecer nossas mídias.











Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

O O O O

inteloros

<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>