TUTORIAL TÉCNICO

Como cadastrar TAG na linha XPE 3000

0	0	0	0	TUTORIAL TÉCNICO
0	0	0	0	Como cadastrar TAG
0	0	0	0	na linha XPE 3000

0 0 0 0

Neste tutorial mostramos como cadastrar TAG na linha **XPE 3000**.







XPE 3101 IP



XPE 3115 IP



Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Ο \mathbf{O}

 \circ \circ \circ

0

 \bigcirc

 \mathbf{O}

A CONFIGURAÇÃO SERÁ FEITA PELA INTERFACE WEB DO PRODUTO, PARA TER ACESSO A ELA É NECESSÁRIO **DESCOBRIR O SEU ENDEREÇO DE IP.**



Para fazer a identificação do **IP**, pressione a tecla portaria por aproximadamente 7 segundos até ele emitir diversos bips, após isso solte e pressione o botão novamente, será dito o endereço de **IP** atual do produto.





Digite o IP no navegador, conforme mostra a imagem:





Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 \mathbf{O} 0 0 0 \bigcirc 0 0 \mathbf{O} \mathbf{O}

Ο Ο \mathbf{O}



Efetue o Login. **PADRÃO DE FÁBRICA**

Usuário: admin Senha: admin

intelbras





Ao inicializar a interface WEB do equipamento, procure pelos seguintes campos: Interfonia e Leitor RFID.



Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Como cadastrar TAG

na linha XPE 3000

0 0 0 0



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

 \bigcirc

0 0 0 0



Essa nova interface será aberta para realizar a **configuração**:

► Status	Leitor RFID	Ajuda
▼ Interfonia	Importar/Exportar Dados(.xml)	T. 6
Básico		Altere as configurações desejadas
Avançado	Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado Criptografia AES ••••••	e salve-as.

LEDs		Importar Exp	ortar cada aba do menu separadamente,
Acionamentos	10 M	odo do Leitor 2º	ao alternar de um menu para outro as informações não salvas serão
Sensor	T=		perdidas.
Wiegand	Modo do Leitor Cadastro	Aplicar	Em caso de dúvidas verifique o
Stream Video			manual do produto em
RTSP		RFID	www.intelbras.com.br
ONVE	RFID MF modo exibição	8HN 🗸	Atenção:
	125KHz (ordenação)	Reverso 🗸	Descrição dos compose
Det.Movimento	125KHz modo exibição	8HR 🗸	Descrição dos campos:
Leitor RFID	WIEGAND modo exibição	8HN 🗸	Atalho p/ Salvar:
Senhas			Salvar Cancelar
Agendado	Со	ação por TAG	
Ações	Coação por TAG Desabilitad	• •	
HTTP API	Ações 🛛 🗗 Em	ail 🗆 Chamada SIP 🗆 HTTP 🗆 Buz	zer 🗆
b Conta SID	Http URL:		
P Conta SIP			
► Rede	Eve	nto de Cartão	
► Dispositivo	Ações 🛛 🕞 Email	🗆 нттр 🗆	
► Lista Branca	Http URL:		
► Atualização	3º APROXIMAR CHAVI	EIRO RFID eitor RFID	
► Segurança	4º Tipo de Cartão Normal	~	
	5º Porta ReléA Z Rel	éB 🗆	



Primeiramente altere o leitor **RFID** para **modo de cadastro**, em seguida iremos aplicar a função. (Item 1 e 2 da imagem)

Ao aproximar o chaveiro, automaticamente o campo **Código da TAG** será preenchido. (Item 3 e 9 da imagem)

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 0

0 0

0 0

0

Ο

0

Ο

0

Para cadastrar **cartões de acionamento das fechaduras**, o campo **Tipo de Cartão** deve ser configurado como **Normal (Item 4 da imagem)**

O campo **Porta** se refere a qual saída de relé que a **TAG** cadastrada terá permissão para fazer a liberação do acesso **(Item 5 da imagem)**

Para as TAG cadastradas fazerem acionamentos,

a opção Status TAG deverá estar sempre em
 Permitido (Item 6 da imagem)

Inserir o **Nome do Usuário** e do **Apartamento**. (Item 7 e 8 da imagem)

Aplicar configuração (Item 10 da imagem)

Após terminar de cadastrar as TAGs, **LEMBRE-SE!** O modo do leitor **RFID** deve ser alterado para **Normal (Item 1 da imagem abaixo)**, para que consiga fazer acionamentos com as **TAGs.**

Em seguida clicar no campo **Aplicar (Item 2 da imagem abaixo).**

intelbras

Status				
	Leitor RFID			
interfonia	Terror and and (Free states a Decide of state)			
Básico	Importar/Exportar Dados(.xmi)			
Avançado	Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado Criptografia AES ••••••			
LEDs	Importar Exportar			
Acionamentos				
Sensor	1º Modo do Leitor 2º			
Wiegand	Modo do Leitor Normal Aplicar			

O equipamento e as **TAGs** já estão configurados e pronto para serem utilizados.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Ο 0 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

0

0

 \mathbf{O}

0

0

0

Ο

 \bigcirc

Eu sou a Nina e estou muito contente por você ter concluído o tutorial técnico de cadastro de TAG na linha XPE 3000! Venha conhecer nossas redes sociais clicando nos ícones abaixo.











Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

O O O O

inteloros

<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>