TUTORIAL TÉCNICO

Configuração de comunicação MIP 1000 IP com o software SGA 1000 IP



0 Ο 0 Ο

Neste tutorial demonstramos o passo a passo de como realizar a conexão do MIP 1000 IP com o software SGA 1000 IP.

MIP 1000 IP



SGA 1000 IP



Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 **TUTORIAL TÉCNICO** 0 0 0 Ο Configuração de comunicação MIP 1000 IP com o software SGA 1000 IP Ο 0 0 0

0 Ο Ο Ο

PASSO A PASSO

CONFIGURAÇÃO SGA 1000 IP



Acesse o **software SGA 1000 IP** executando como administrador.



Selecione a opção Adicionar MIP IP manualmente ou Buscar Mips IP na rede caso o MIP esteja conectado na mesma rede LAN do computador.



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO

х

Configuração de comunicação MIP 1000 IP com o software SGA 1000 IP

0 0 0 0



Selecionando a opção **Adicionar MIP IP manual**mente.





Configure a conexão com o **MIP IP** e selecione **conectar**.

IP/DDNS: Digite o IP local do MIP 1000 IP para conexão em rede local ou digite DDNS/IPExterno para conexão WAN.

(Para consultar as informações da rede **IPV4**, com o **MIP IP** na tela de descanso ou inicial, pressione a tecla **4**).

Porta: "12356" padrão de fábrica.

Login de acesso ao SGA IP: "admin" padrão de fábrica.

Senha: "123456" Padrão de fábrica.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO Configuração de comunicação MIP 1000 IP com o software SGA 1000 IP

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0





Verifique a conexão sincronizando as informações do **MIP 1000 IP** com o **software**.

		Adicionar MIP IP manualmente	Buscar MIPs IP na rede
Porta	MAC	Status	Ações
5	24-FD-0D-4B-33-59	Conectado	C GÐ 🖍 🗸 🔟
			5

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 0 TUTORIAL TÉCNICO 0 0 0 0 Configuração de comunicação MIP 1000 IP com o software SGA 1000 IP 0 0 0 0

0 0 0 0

PASSO A PASSO

CONFIGURAÇÃO MIP 1000 IP

Para configurar a **rede** do **MIP 1000 IP** realize o seguinte procedimento:

Acesse o menu do MIP 1000 IP digitando a tecla



OK ou **ENTER** caso esteja utilizando um teclado externo.

	Inceloras
f	01/01 00:20
	intelland
	Nome do Condominio
	MIP 1000IP
	Cancelar 🖌 🕨 OK



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO

Configuração de comunicação MIP 1000 IP com o software SGA 1000 IP

0 0 0 0



Digite o login **admin** e senha de acesso **123456** padrão de fábrica.





Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO

Configuração de comunicação MIP 1000 IP com o software SGA 1000 IP

0 0 0 0



No menu principal do **MIP 1000 IP** acesse a opção **Rede IP > Rede IPV4 > Editar**.

\int	Config. / Sistema :		
	Rede IP Feriados	↑	

Backup / Restauracao Reset Geral

Config. / Rede IP :

Endereço MAC: XX-XX-XX-XX-XX-XX

Rede IPv4 Serviços

Selecionar IPv4 para configurar

Rede IP / IPv4 :

IP:0.0.0.0 GW:0.0.0.0 DN:0.0.0.0



Para **conexão externa** é necessário acessar o roteador ou modem da rede **OBSERVAÇÃO** e realizar o direcionamento/liberação da **porta 12356** para o **IP** configurado no **MIP 1000 IP**.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO

Configuração de comunicação MIP 1000 IP com o software SGA 1000 IP

0 0 0 0



Para alterar a porta de comunicação selecione a opção **Serviços**.

Rede IP / Serviços :

SCA Server SCA Cliente



Habilita ou desabilita a função





MAIS INFORMAÇÕES DOS PRODUTOS INTELBRAS USADOS NESTE TUTORIAL

Software SGA IP disponível na aba downloads:



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

TUTORIAL TÉCNICO

Configuração de comunicação MIP 1000 IP com o software SGA 1000 IP

0 \bigcirc 0

0

0

0 0 \mathbf{O} 0

Ο 0 \mathbf{O}

Você aprendeu sobre

configuração de comunicação MIP 1000 IP com o software SGA 1000 IP. Quer conhecer nossas redes sociais? Clique nos ícones abaixo!











Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

O O O O

inteloros

<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>