TUTORIAL TÉCNICO

Cadastrar Mibo Cam no DVR Interface nova - MHDX

 \bigcirc TUTORIAL TÉCNICO 0 \mathbf{O} \mathbf{O} Cadastro de Mibo Cam no DVR 0 \mathbf{O} \mathbf{O} \mathbf{O}

0 \bigcirc \mathbf{O}

Neste tutorial vamos mostrar como adicionar câmeras **Mibo Cam** ao **DVR**. Esse procedimento tem o objetivo de fornecer uma alternativa de backup das imagens das câmeras Mibo Cam além do Mibo Cloud e dos cartões micro-SD (forma de gravação principal recomendada). Lembrando que a Câmera e o DVR devem estar conectados ao mesmo roteador.

Este tutorial esta disponível em vídeo, para assisti-lo <u>clique aqui</u>.







Na tela de dispositivo, clique na 🌣 (configurações) ao lado da nuvem.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 Ο \bigcirc \bigcirc 0 Ο Ο 0

TUTORIAL TÉCNICO Cadastro de Mibo Cam no DVR

0 Ο Ο Ο

0 0 Ο 0

< Con	figurações	
iM4		>
Versão da câmera	2.680.00IB00D.0.R.210120	Σ
Acesso simultâneo	1	>
Rotacionar imagem		\bigcirc
Configurações de alar	me	>
Notificações		>
Mibo Cloud	Inativo	>
Armazenamento SD		>
Alterar Wi-Fi	Security Center	>
Avançado		>
	Apagar	
	vançado	
 An Visão noturna 	vançado	
 A Visão noturna Modo inativo 	vançado	
 And a second seco	vançado Auto	
 And a status 	vançado Auto	
 A Visão noturna Modo inativo Microfone Led status Data e hora 	ançado Auto	
 And a status Data e hora Redes 	vançado Auto	
 And a status Data e hora Redes Ativar ONVIF 	vançado Auto	
 And a status Data e hora Redes Ativar ONVIF Alterar chave de acess 	vançado Auto	
 Anderse accesse Ativar ONVIF Alterar chave de accesse Criptografia 	vançado Auto	
 And a status Data e hora Redes Ativar ONVIF Alterar chave de acess Criptografia Desabilitar a criptografia dará gravados no cartão SD. 	vançado Auto	
 Anderson and a construction of the second of the	vançado Auto	
 Anderson and and a son and	vançado Auto	



No menu de configurações, clique na opção **Avançado**.



Clique em **Redes**.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 \bigcirc 0 \mathbf{O} \bigcirc O 0 0 \mathbf{O} \bigcirc

TUTORIAL TÉCNICO Cadastro de Mibo Cam no DVR

Ο Ο Ο Ο







	0
<	Informações de rede
IP	19004
	19.0.0.4
Máscara	255.255.255.0
Gateway	19.0.0.1

Desabilite a opção **IP Dinâmico** para que a câmera permaneça com o mesmo endereço de IP e clique em **Informações de rede** para verificar o endereço de IP.





Anote o **IP** da câmera pois vamos utiliza-lo a seguir.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 \bigcirc \bigcirc 0 0 Ο \mathbf{O} \mathbf{O}

TUTORIAL TÉCNICO Cadastro de Mibo Cam no DVR

Ο 0 Ο 0

Con	e ofigurações
	Ingulações
iM4	
Versao da câmera	2.680.00IB00D.0.R.210120 >
Acesso simultâneo	1 >
Rotacionar imagem	
Configurações de alar	rme
Notificações	>





	0	
<	Dispositivo	
Imagem de	e capa	/
Nome do I	Dispositivo	iM4 >
Modelo do	dispositivo	iM4

Volte ao menu de **Configurações** e clique sobre o nome da câmera.





Clique na opção **Etiqueta do Dispositivo** para verificar a chave de acesso.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

 \bigcirc \mathbf{O} 0 \bigcirc \bigcirc 0 0 \mathbf{O} \bigcirc \bigcirc

TUTORIAL TÉCNICO Cadastro de Mibo Cam no DVR

Ο 0 Ο 0

<	• Etiqueta do dispositivo	
	<image/> <image/> <image/> <image/> <image/> <image/> <image/>	





Anote a **Chave de acesso** da câmera.



•

ACESSO AO MENU PRINCIPAL



Conecte um monitor e um mouse em seu DVR, clique com botão direito e vá na opção Menu **Principal**.

Faça o login com desenho ou com a senha de acesso.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

\bigcirc \bigcirc **TUTORIAL TÉCNICO** 0 Ο \bigcirc \mathbf{O} Cadastro de Mibo Cam no DVR 0 \bigcirc \mathbf{O} \mathbf{O}

0 0 \mathbf{O} Ο

Com o Menu principal aberto, vá na opção **Câmera**.



Backup

Veja a inf definiçõe	ormação POS e configure as s relacionadas.		Pesquise e faça ba em dispositivos US	ickup de arquivos 5B.	ţ	Configure as definições da tela.
CONFIGURAÇÕES	► ☆ Rede	🗅 Armazenar	nento	Evento	෯ _{ුටු} Sistema	i Info

Clique em **Modo de Operação** e verifique se há canais IP ativados, caso não, ative o(s) canal(is) IP desejados e clique em **Aplicar**.

Importante: Os canais IP devem ser ativados do maior para o menor.

Câmera								
Parâmetros	Analógico							
	Canal -	AUTO 🔽	CVI	AHD	CVBS	TVI		
Encoder	1	<u>_</u>						
	2	<u> </u>						
	3							
Sobrepor	4	<u></u>						
	5	<u> </u>						
> Modo de Operação	6	<u> </u>						
	7	<u> </u>		<u> </u>				
Atualizar Câmera	8	<u> </u>						
Acualizar camera	9-12							
Status dos Canais	E a soma do	bit rate de toc	dos estes canais	s não pode exc	eder 48Mbps.			
	Padrão	Ativar ca	anais IP adicion	ais				Aplicar Volta

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>



0 Ο Ο Ο

Clique em **Disp. Remoto** e em **Buscar**.

Lembrando que o DVR e a Câmera devem estar conectados ao mesmo roteador.

Câmera						දිං	
Parâmetros	Disp. Remoto	Status	Firmware				
Encoder	Não inicializado 🗌	Inicializar			Filtros	Nenhum	▼.
Sobrepor	0 Editar	Pré-Vis Status	Endereço de IP Protoc	olo Tipo	Endereço MAC	Porta	Nome
Modo de Operação							
> Disp. Remoto							
Atualizar Câmera							
Status dos Canais	Buscar Ac Adicionar Dispositivo	dicionar Adicionar manua	almente	<u> </u>			}
	Canal	Editar Apagar	Status Endereço	de IP Porta	Nome Ca	anal Remoto	Nome do canal
	•						>
	Apagar Us	uário/Senha Padrão	₋argura de banda residual/Larg	ura de banda total:	5.50Mbps/5.50Mbps	Importar	Exportar

Marque o checkbox a câmera que deseja adicionar e clique em Adicionar manualmente para digitar a Chave de acesso da câmera.

Câmera					2	ma X
Parâmetros	Disp. Remoto	Status	Firmware			
Encoder	Não inicializado 📃	Inicializar		Filtros	Nenhum	•

	Sobrepor	2		ditar Pré	-Vis Status	Endereço de l	IP Protocolo	Tipo	Endereço MAC	C Porta	Nome
		1		1 0	D 🗸	19.0.0.3	Intelbras-1	MHDX 3116		37777	MHDX
	Modo de Operação	2	V		D 🗸	19.0.0.8	Intelbras-1	iM4		37777	iM4-59F1
>	Disp. Remoto			R.							
	Atualizar Câmera										
	Status dos Canais	4					1 1				>
		В	uscar	Adicior	nar Adicionar m	anualmente					
		Adicio	nar Disp	ositivo							
			Canal	Edi	tar Apag	ar Status	Endereço de If	P Porta	Nome	Canal Remoto	Nome do canal
		4									_
		↓ Ap	agar	Usuário	/Senha Padrão	Largura de band	 da residual/Largura de	e banda total:	5.50Mbps/5.50Mbps		Importar Exportar
		↓ Ap	agar	Usuário	/Senha Padrão	Largura de band	 da residual/Largura de	e banda total:	5.50Mbps/5.50Mbps		► Importar Exportar
		↓ Ap	agar	Usuário	/Senha Padrão	Largura de banc	 da residual/Largura de	e banda total:	5.50Mbps/5.50Mbps		Importar Exportar

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>



Ο Ο Ο Ο

No campo **Senha** digite a **Chave de acesso** da câmera que se encontra na etiqueta ou no aplicativo conforme mostramos anteriormente. Clique em **OK**.

] Câmera							20	
	Parâmetros	Disp. Remoto	Status	Firmware					
	Encoder	Não inicializado 📃 🗌 Iniciali	zar				Filtros	Nenhum	▼
	Sobrepor	2 Editar Pré-Vis	Adicionar manualmen	nte		ipo	Endereço MAC	Porta	Nome
	Modo de Operação	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Canal	8	•	х 3116 M4		37777 37777	MHDX iM4-59F1
			Protocolo	Intelbras-1	•				
>	Disp. Remoto		Endereço de IP	19.0.0.8					
	Atualizar Câmera		Porta TCP	37777					
	Status dos Canais	▲ Buscar Adicionar	Usuário	admin					
		Adicionar Dispositivo	Senha		abc				
		Canal Editar	Canal Remoto Buffer	1 Padrão		ta	Nome Can	al Remoto	Nome do canal
			Builer		24676 				
				ОК	Voltar				
					11				
		Apagar Usuário/Sep	ha Padrão largur	ra de handa residual/Largu	ra de banda to		50Mbps/5 50Mbps	Import	ar Exportar
		Apagai		a de Danda residualy cargui		.at. J.	30MDP3/3.30MDP3	Import	

Verifique o **Status** após a adição, se os dados estiverem corretos, será apresentado um circulo verde 🔵 indicando que a câmera está **Online**.

Caso seja apresentado um circulo vermelho —, verifique a chave de acesso digitada e o endereço de IP da câmera.

Parâmetros Disp. Remoto Status Firmware Encoder Não inicializado Inicializar Filtros Sobrepor 2 Editar Pré-Vis Status 1 2 37777 Modo de Operação 37777	▼ Nome MHDX M4-59F1
Encoder Não inicializado Inicializar Filtros Nenhum Sobrepor 2 Editar Pré-Vis Status Endereço de IP Protocolo Tipo Endereço MAC Porta 1 I Image: Comparison of the co	▼ Nome MHDX M4-59F1
Sobrepor 2 Editar Pré-Vis Status Endereço de IP Protocolo Tipo Endereço MAC Porta 1 I Image: Compact of the status Intelbras-1 MHDX 3116 37777 2 Image: Compact of the status Image: Compact of the status Image: Compact of the status 37777 2 Image: Compact of the status Image: Compact of the status Image: Compact of the status 37777	Nome MHDX M4-59F1
Modo de Operação 1 0 19.0.0.3 Intelbras-1 Intelbras-1 IMA 37777 37777	MHDX M4-59F1
Modo de Operação 2 🗸 🖉 💿 * 🗸 19.0.0.8 Intelbras-1 iM4 3777	M4-59F1
> Disp. Remoto	
Atualizar Câmera	
	•
Status dos Canais Buscar Adicionar Adicionar manualmente	
Canal Editar Anagar Status Enderses de ID Derta Nome Canal Remote Nome	de capal
Canat Edital Apagar Status Endereço de lp Porta Nome Canat Remoto Nome 8 1 1 1 1 1 1 1	
Apagar Usuário/Senha Padrão Largura de banda residual/Largura de banda total: 5.50Mbps/5.50Mbps Importar	Exportar

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>



0 0 0 0

Ao fechar o menu, note que no canal que a câmera foi adicionada, a imagem será mostrada normalmente.





Pronto, sua Mibo Cam foi adicionada ao DVR.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O

0 0 0 0

Agora você já sabe como cadastrar sua **Mibo Cam** no **DVR**. **Siga** nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades e receber novos tutoriais!











Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

O O O O

inteloros

<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>