TUTORIAL TÉCNICO

Importar e exportar dispositivos

SIM Next

TUTORIAL TÉCNICO SIM Next Importar e exportar dispositivos

0 0 0 0

 \bigcirc

 \bigcirc

 \mathbf{O}

 \bigcirc

 \bigcirc

Neste tutorial vamos mostrar como realizar a importação e exportação de dispositivos no <u>software SIM Next</u>. Este software é desenvolvido para monitoramento de imagens e é compatível com equipamentos de CFTV Intelbras. A função de importação possibilita adicionar dispositivos de maneira prática, utilizando arquivos externos, enquanto a exportação permite gerar backups dos dispositivos cadastrados para cadastrar em outros computadores de maneira simples e rápida.

Existem 3 formas de **importar** dispositivos para o SIM Next:



E 3 formas de **exportar** dispositivos do SIM Next:



IMPORTAR E EXPORTAR DISPOSITIVOS

EXPORTAR - MEU COMPUTADOR

Primeiramente vamos exportar os dispositivos cadastrados e importar utilizando o método **Meu Computador**



TUTORIAL TÉCNICO	0	0	0	0
SIM Next	0	0	0	0
Importar e exportar dispositivos	0	0	0	0

0 0 0 0

Abra o SIM Next e clique em **Dispositivos**

🕹 intelbras	SIM Next	🕀 Nova Aba) E	\$₀ ■∎ £	} ♣ ? — □ ×
Vigilância							
\odot	\odot			Q		(((•))) LLLE	
Visualização	Reprodução	Mídia	Alarme	E-map	Planos	Vídeo ao Vivo	Leitura de Placa
Avançado							
				Ë	8	\$	P
Dispositivos	Configuração de Dispositivos	Gravação Local	Configuração de Alarme	Log	Contas	Configuração de Sistema	IP Utility
Ajuda							
FAQ	?	E	IA				
FAQ	Manual do Usuário	Assistente Virtual	Conheça o Defense IA	Novidades			

Clique em **Exportar**

<u> </u>	ntelbras sıı	M Next 🕀	Nova Aba 💿	Dispositivos			函	1	>₀ ==	_	2 0	? -	- 🗆 🗙
Dis Dis	positivos localizad o. Online: 0	os na rede											
	IP	Тіро	Мо	odelo	1	1ac			Porta		Inte	erface V	Veb
At	valizar Adicionar positivos cadastra os: 4 Online: 4	dos no sistema					Usuário: Senha:		admin •••••			Salva Restau	ır rar
	Nome	Тіро	Modelo	Conexão Atual	Porta	Canal Nº	Status	N	Tipo de con	Gerer	nciar		
	iMHDX 3116	DVR Inteligente	iMHDX 3116	10.0.150	37777	16/1/0/0	Online	Ρ	IP/Domínio	/	3	•	
	VIP 1430 B G2	Câmera IP	VIP-1430-B-G2	10.0.0.155	37777	1/0/0/0	Online	R	IP/Domínio		3	•	
	VIP 3225 SD IR	Câmera IP	VIP-3225-SD-IR	R-IA 10.100.44.104	37777	1/0/2/1	Online	z	IP/Domínio		3	< (#	
	VIP 7245 SD IR IA	Câmera IP	VIP-7245-SD-IA	-FT 10.100.44.231	50003	1/0/7/2	Online	7	IP/Domínio	/	3	< ⊕	
	Novo Excluir	Importar	Exportar	Conectar Todos	D	esconectar	Edi	tar					

Clique em Meu Computador



TUTORIAL TÉCNICO SIM Next Importar e exportar dispositivos

0 0 0 0

0 0

0 0

Ο

0

Ο

0

0

0

Selecione os dispositivos que serão exportados e clique em **Exportar**

Exp	ortar dispositivos ortar dispositivos da sua base loc	al para seu disco		×
<u>(</u>	Meu Computador	tar?	Selecionados: 4	Todos: 4
	Nome	ID(Cloud)	IP/Dominio	Tipo/Modelo
	VIP 1430 B G2		10.0.155	VIP-1430-B-G2
	iMHDX 3116		10.0.150	iMHDX 3116
	VIP 3225 SD IR		10.100.44.104	VIP-3225-SD-IR-IA
	VIP 7245 SD IR IA		10.100.44.231	VIP-7245-SD-IA-FT
			Fecha	r Exportar

Selecione a pasta onde o arquivo será salvo e clique em **Salvar**



Defina a senha que será utilizada para importar o arquivo posteriormente e clique em **Confirmar**



A exportação foi realizada com sucesso



TUTORIAL TÉCNICO	0	0	0	0
SIM Next	0	0	Ο	0
Importar e exportar dispositivos	0	0	0	0

0 0 0 0

IMPORTAR - MEU COMPUTADOR

Agora vamos importar, volte na tela de dispositivos e clique em **Importar**

•	L intelbras SIM Next	🕂 Nova Aba	Dispositivos	剄 🗘	。 🖙 ≙ 2	▶ ? — □ ×
	Dispositivos localizados na red	e				
	Disp. Online: 0					
	□ IP	Тіро	Modelo	Мас	Porta	Interface Web

Atu	ializar Adio	cionar												
								Usuá	rio:	admin			Sa	lvar
								Sen	iha:	•••••			Res	taurar
)isț	ositivos cad	astrados no sis	tema											
odo	os: 2 Online:	2	Madala	Course a trust	Dauta	Const NO	Chabura		Time		6.00			
	Nome	Про	Modelo	Conexao Atuai	Porta		Status	N	про) de conexao	Ger	encia	r	A
	MHDX 3116	DVR Inteligente	iMHDX 3116	10.0.0.150	37777	16/1/0/0	Online	P	IP/D	omínio	/	Ð	×	
	VIP 1430 B	Câmera IP	VIP-1430-B-G2	R	37777	1/0/0/0	Online	R	Clou	id (P2P)	/	₽	×	
N	lovo Ex	cluir Importa	ar Exportar	Conectar T	odos	De	esconectar		Edita	ir				

Clique em Meu Computador



Clique em **Procurar**, selecione o arquivo de importação (device.zip) e clique em **Abrir**

Sea Meu Computador				×	Mabrir 🔯				×
					$\leftrightarrow \rightarrow \sim \uparrow$	— « Área » Dispos	sitivos - SI 🗸 🗸	C Pesquis	ar em Dispositivos
Meu Computador					Organizar 🔻 Nova p	pasta			🗐 - 🔳 🕐
					🔶 Acesso rápido	Nome	Data de modificação	Тіро	Tamanho
Diretório:	Procurar				👝 OneDrive - intelbras	s,	25/09/2024 10:00	Pasta compactada	2 KB
Quais dispositivos deseia import	ar?		Selecionados	Todos	💻 Este Computador				
	ar:		Selectoriados.	10003.	🔛 EOS_DIGITAL (I:)				
✓ Nome ID(Cloud)	IP/Dominio	Tipo/Modelo	Conflito		🚍 SD (H:)				
					辁 Rede				
			Fechar	Importar	Nor	me: device.zip		✓ Files import	(*.xml;*.zip) ~
			i cenar	Importar				Abrir	Cancelar:

0 0 0 0

Digite a **senha** que foi definida na exportação e clique em **Confirmar**



Selecione os dispositivos e clique em **Importar**

Atenção: na aba Conflito verifique as informações.

Dados divergentes:

Indica que o dispositivo ja está cadastrado no SIM Next mas com alguma informação diferente (Nome, IP, NS, Porta...)

Dispositivo novo:

Indica que o dispositivo não está cadastrado no SIM Next

Dispositivo já cadastrado:

Indica que o dispositivo já está cadastrado no SIM Next com as mesmas informações

<u>е</u> м	eu Computador					×
	Meu Computado	or				
	Diretório: \Desktop\Dis	spositivos - SIM Next\d	levice.zip Procurar			
	Quais dispositivos de	seja importar?			Selecionados: 3	Todos: 4
v	Nome	ID(Cloud)	IP/Dominio	Tipo/Modelo	Conflito	
~	VIP 1430 B G2	R	10.0.155		Dados diverge	ntes
	iMHDX 3116	р	10.0.0.150		Dispositivo já o	adastrado
~	VIP 3225 SD IR	Z	10.100.44.104		Dispositivo nov	/0
	VIP 7245 SD IR IA	7	10.100.44.231		Dispositivo nov	/0

Verifique os dispositivos que serão importados e clique em **Confirmar**



TUTORIAL TÉCNICO SIM Next Importar e exportar dispositivos

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

Ο

0

Ο

Ο

Agora vamos importar e exportar dispositivos utilizando o método **Conta Intelbras**



IMPORTAR - CONTA INTELBRAS

Na tela de dispositivos clique em **Importar**

	oositivos loca	alizados na rede	e											
)isp	. Online: 0													
	IP		Тіро	Modelo		M	lac		1	Porta		Inte	erface	e Web
Atı	ualizar Adio	cionar						Usuá	irio: ad	min			Sa	lvar
								Ser	nha:	•••••		2	Res	aurar
isp	oositivos cad	astrados no sis	tema									_		
is odo	ositivos cad	a <mark>strados no sis</mark> 2	tema											
is ode	ositivos cad os: 2 Online: Nome	a strados no sis 2 Tipo	tema Modelo	Conexão Atual	Porta	Canal Nº	Status	N	Tipo de co	onexão	Ger	encia		
is) od(ositivos cad os: 2 Online: Nome iMHDX 3116	astrados no sist 2 Tipo DVR Inteligente	tema Modelo iMHDX 3116	Conexão Atual 10.0.0.150	Porta 37777	Canal Nº 16/1/0/0	Status Online	N P	Tipo de co IP/Domíni	onexão	Ger	enciai	x	
isı odd))	ositivos cada os: 2 Online: Nome iMHDX 3116 VIP 1430 B	a strados no sis 2 Tipo DVR Inteligente Câmera IP	Modelo iMHDX 3116 VIP-1430-B-G2	Conexão Atual 10.0.0.150 R	Porta 37777 37777	Canal Nº 16/1/0/0 1/0/0/0	Status Online Online	N P R	Tipo de co IP/Domíni Cloud (P2	onexão io P)	Ger	enciar E	x	•

Clique em **Conta Intelbras**

Selecionar Origem



Atenção: para utilizar esse método é necessário que o SIM Next esteja vinculado a uma conta Intelbras e com acesso a internet. Caso não saiba como vincular, <u>clique aqui e siga os passos do tutorial</u>.



Х

Selecione os dispositivos e clique em **Importar**

Atenção: na aba Conflito verifique as informações.

Dados divergentes:

0

Ο

Ο

Ο

Indica que o dispositivo ja está cadastrado no SIM Next mas com alguma informação diferente (Nome, IP, NS, Porta...)

Dispositivo novo:

Indica que o dispositivo não está cadastrado no SIM Next

Dispositivo já cadastrado:

Indica que o dispositivo já está cadastrado no SIM Next com as mesmas informações

0	Imp	ortar da Conta Intelbras						×
	Im	porte dispositivos da	sua Conta Intelbras.					
		Conta Intelbras		Nom	ie:			
	q	uais dispositivos de	seja importar?			Seleci	ionados: 8	Todos: 8
	✓	Nome	ID(Cloud)	IP/Dominio	Tipo/Modelo	Conflit	0	
	✓	VIP3212 SD IR	I	10.100.44.234		0	Dispositivo novo	
	✓	VIP 3212 SD IR	I	10.100.44.232		0	Dispositivo novo	
	~	MATRIZ 2	5			0	Dispositivo novo	
	~	DVR TESTE PED	1	10.100.12.196		0	Dispositivo novo	
	~	VIP 7208 LPR G2	В	10.100.68.218		0	Dispositivo novo	
	~	10.0.0.150	P	10.0.0.150		0	Dados divergentes	
							Fechar	Importar

Verifique os dispositivos que serão importados e clique em **Confirmar**



Informações	×
Dispositivos importados com sucesso!	
Confirm	ar

0 0 0 0

EXPORTAR - CONTA INTELBRAS

Clique em **Exportar**

💄 intelbras SIM Next	🕀 Nova Aba	Dispositivos		1 ¢ 🖷	≙ ‱ ? ─□>
Dispositivos localizados na re	de				
Disp. Online: 0					
IP IP	Тіро	Modelo	Мас	Porta	Interface Web
				I	
Atualizar Adicionar					

		Usuário:						admin	Salvar	
							Senha:		•••••	Restaurar
Dis	positivos cadastra	dos no sistema								
Tod	os: 4 Online: 4									
	Nome	Тіро	Modelo	Conexão Atual	Porta	Canal Nº	Status	N	Tipo de con	Gerenciar
	iMHDX 3116	DVR Inteligente	iMHDX 3116	10.0.0.150	37777	16/1/0/0	Online	P	IP/Domínio	Image: Section 1.
	VIP 1430 B G2	Câmera IP	VIP-1430-B-G2	10.0.0.155	37777	1/0/0/0	Online	R	IP/Domínio	Image: Second
	VIP 3225 SD IR	Câmera IP	VIP-3225-SD-IR-IA	10.100.44.104	37777	1/0/2/1	Online	Z	IP/Domínio	🖊 🔁 🗙 🌐 🛃
	VIP 7245 SD IR IA	Câmera IP	VIP-7245-SD-IA-FT	10.100.44.231	50003	1/0/7/2	Online	7	IP/Domínio	∕ 🔁 × ⊕
1	Novo Excluir	Importar	Exportar Cor	nectar Todos	D	esconectar	Edit	ar		

Clique em **Conta Intelbras**



Selecione os dispositivos que serão exportados e clique em **Exportar**



0 0 0 0

Atenção: na aba Conflito verifique as informações.

Dados divergentes:

Indica que o dispositivo ja está cadastrado na conta Intelbras mas com alguma informação diferente (Nome, IP, NS, Porta...)

Dispositivo novo:

Indica que o dispositivo não está cadastrado na conta Intelbras

Dispositivo já cadastrado:

Verifique os dispositivos que serão exportados e clique em **Confirmar**

O O O O O O O O O M Next Importar e exportar dispositivos

0 0 0 0

Agora vamos importar dispositivos utilizando o método **ISIC Lite**

IMPORTAR - ISIC LITE

Na tela de dispositivos clique em Importar

icr			-													
]	IP		Тіро	Modelo			Мас			Porta		Inte	Interface Web			
At	ualizar Adio	cionar														
								11		dmin			Calvar			
								Usua	rio: a	amin	-	=	Salvar			
								Sen	ha:	•••••	-		Restaura	ar		
is	positivos cad	astrados no sis	tema													
bd	os: 2 Online:	2 Tipo	Modelo	Conevão Atual	Porta	Canal NO	Status	N	Tino de	conevão	Cer	encia				
	iMHDX 3116	DVR Inteligente	iMHDX 3116	10.0.0.150	37777	16/1/0/0	Online	P	IP/Domínio		IP/Domínio			E	×)
	VIP 1430 B	Câmera IP	VIP-1430-B-G2	R	37777	1/0/0/0	Online	R	Cloud (P	2P)	1	Ð	×)		

Clique em **ISIC Lite**

0 0 0 0 **TUTORIAL TÉCNICO** 0 0 0 0 SIM Next Importar e exportar dispositivos 0 0 Ο Ο

Selecione os dispositivos e clique em **Importar**

Atenção: na aba Conflito verifique as informações.

Dados divergentes:

0

Ο

Ο

Ο

Indica que o dispositivo ja está cadastrado no SIM Next mas com alguma informação diferente (Nome, IP, NS, Porta...)

Dispositivo novo:

Indica que o dispositivo não está cadastrado no SIM Next

Dispositivo já cadastrado:

Indica que o dispositivo já está cadastrado no SIM Next com as mesmas informações

Verifique os dispositivos que serão importados e clique em **Confirmar**

Informações 🗙	Informações \times
Deseja importar os dispositivos abaixo? Dispositivo 1 Dispositivo 2	Dispositivos importados com sucesso!
Confirmar Cancelar	Confirmar

Confirmar

Ο 0 0 Ο **TUTORIAL TÉCNICO** 0 0 0 Ο SIM Next Importar e exportar dispositivos 0 0 0 Ο

0 Ο Ο 0

Agora vamos exportar dispositivos utilizando o método Intelbras **Defense IA**

EXPORTAR - INTELBRAS DEFENSE IA

Clique em **Exportar**

🕹 intelbras | SIM Next | 🕀 Nova Aba 💿 Dispositivos

∭ |**\$**₀ | **□**₀ | **≙** | **2**₀ | ? | − □ ×

Dis	positivos localizad	os na rede										
Disp	o. Online: 0											
	IP	Тіро	Mode	elo	1	Mac 🛛			Porta	Ir	nterf	ace Web
At	ualizar Adicionar											
At	ualizar Adicionar						Usuário:		admin	_		Salvar
Dis Tod	positivos cadastra os: 4 Online: 4	dos no sistema					Senha:		•••••			estaurar
	Nome	Тіро	Modelo	Conexão Atual	Porta	Canal Nº	Status	N	Tipo de con	Gerenciar		
	iMHDX 3116	DVR Inteligente	iMHDX 3116	10.0.0.150	37777	16/1/0/0	Online	Ρ	IP/Domínio	/ 🖯	×	
	VIP 1430 B G2	Câmera IP	VIP-1430-B-G2	10.0.0.155	37777	1/0/0/0	Online	R	IP/Domínio	/ 🖯	×	•
	VIP 3225 SD IR	Câmera IP	VIP-3225-SD-IR-I	A 10.100.44.104	37777	1/0/2/1	Online	z	IP/Domínio	/ 🖯	×	۵
	VIP 7245 SD IR IA	Câmera IP	VIP-7245-SD-IA-F	T 10.100.44.231	50003	1/0/7/2	Online	7	IP/Domínio	/ 🗄	×	
Novo Excluir Importar Exportar Conectar Todos Desconectar Editar												

Clique em Intelbras Defense IA

Selecione o destino da exportação

O

0 0 0 0

0

0

0

 \bigcirc

0

0

Selecione a pasta onde o arquivo será salvo e clique em Salvar

			Callera	Conseller
 Ocultar pastas 			Saivar	Cancelar
		'		
in				

Defina a senha que será utilizada para importar o arquivo posteriormente e clique em **Confirmar**

, 	Digite a senha de encriptação	×
A senha us	ada para importação no Intelbras Defense IA	
Senha:	•••••	
	Confirmar Cancelar	

A exportação foi realizada com sucesso

Faça a importação do arquivo pela ferramenta de importação do **Intelbras Defense IA**.

0 0 0 0 Ο Ο 0 0 0

Ο 0 Ο Ο

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.

Intelbras 🤣

Siga nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades e receber novos tutoriais!

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

O O O

<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>