


Instalação Driver USB


1. Descompacte o arquivo USB_driver.rar em uma pasta desejada:




2. **Conecte o cabo USB no ITC4000 ligado e no seu PC**, e na pasta salva no item anterior, de um duplo click sobre o arquivo "Setup.exe". Aparecerá a seguinte mensagem:




3. Pressione Install;
4. Aparecerá a seguinte tela:




5. Clique em OK e o Setup acabou.
6. Clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone “Meu computador”;



7. Clicar em propriedades;
8. Clicar na aba “Hardware” e depois em “Gerenciador de dispositivos”



9. Abrirá a tela abaixo:



10. Clique em “PORTAS (COM & LPT)”;


11. Deverá aparecer a porta “CP2101 USB to UART Bridge Controller (COMx)”, onde x depende porta COM virtual criada em seu sistema.

Instalação do Software de gravação da FLASH


1. Para gravar um novo firmware, baixar a ultima versão no site;
2. Após o download desta versão, descompactar em uma pasta desejada o arquivo *.mot;
3. Com o driver USB instalado, de um duplo click em “: FLASH UPDATE TOOL(CVersion) V1.30.exe”




4. Escolher “SIM300S” como Target, PORT depende qual foi a COM virtual criado em seu computador no guia “Instalação Driver USB”, Baud Rate = 460800 e Stopbits = TWO:




5. Clicar no botão indicado na figura abaixo:




6. Escolher o arquivo *.mot, como mostrado abaixo e clicar em abrir:



7. Clicar no botão Start Download:



8. Desligar e ligar novamente o equipamento, assim que a mensagem grifada abaixo aparecer:



9. Se a gravação ocorrer de forma correta, a mensagem grifada abaixo deverá aparecer:

