



### Rádío Comunicador

- » 16 canales
- » Utilice la banda FRS
- » Batería de litio de 1100 mAh
- » Carga rápida 3,5 h
- » Compatibilidad con cargadores USB portátiles
- » Compatible con auriculares (no incluidos)
- » Nuevo diseño y hardware mejorado
- » Audio alto y claro
- » 12 horas de tiempo de conversación\*



MAIS QUALIDADE  
DE ÁUDIO



RECARGA  
RÁPIDA

20 km

ALCANCE  
MÁXIMO



DESIGN  
ERGONÓMICO



La nueva generación del RC 3002 combina las principales funcionalidades para brindarte una comunicación inmediata, ágil y confiable, sin depender de señales del operador, instalaciones complicadas o licencias. Disminuya distancias y vea cómo el producto aporta practicidad a su día a día o momentos de ocio, todo con discreción y eficacia.

### Especificaciones técnicas

Rango de frecuencia	462,56 – 467,58 Mhz
Potencia nominal	500 mW
Número de canales / subcanales	16 / sin subcanales
Tiempo de carga	3,5 horas
Duración de la batería	12 Horas (80% Descanso / 20% conversacion )
Tipo de Batería	Lítio 1100 mAh
Fuente de alimentación	Ent: 110-220Vac ~ 50/60Hz (automático) Saída: 5Vdc / 0,55A
Alcanzar	Montaña y Valle -> até 20KM Lago / Mar -> até 7KM Área Urbana -> 2KM
NCM / Anatel	8517.12.11 / 06163-20-00160
EAN13 / DUM14	7896637626149 / 17896637626146

## Conjunto de características

Compatibilidad con auriculares	Compatible con auriculares de línea - AF6000 (4520109) * No incluido
Compatibilidad con cargadores portátiles	Entrada Micro USB-B
Interoperabilidad	Compatible con radios analógicas del mismo rango de frecuencia. (ex.: RC 4002 / 4102 (FRS/GMRS) <sup>3</sup> )
Peso de la computadora portátil (incluida la batería)	580g
Dimensiones del portátil	A 21,5 x L 3,0 x P 5,4 cm
Garantía	1 ano

OBS: \* Consulte el manual de instrucciones para obtener información detallada sobre las funciones / características.



## Conteúdo da embalagem

- » 2x Radios comunicantes
- » 2x Bases de cargador
- » 2x Baterías de litio recargables
- » 2x Fuentes bivolt AC / DC
- » 2x Sujetadores de cinturón
- » 2x Cordón de muñeca
- » 1x Manual de usuario

