



## BT 4001

### Acionador abertura infravermelho BT 4001

Produto complementar para sistemas de controle de acesso, interfones e sistemas de abertura temporizada. Auxilia na liberação de portas em que a identificação do usuário na saída não necessita ser registrada pelo sistema.

- » Acionamento via detecção de movimento próximo ao sensor
- » Sinalização de bloqueio e liberação de saída em LED
- » Pode ser embutido em paredes de alvenaria
- » Compatível com caixas 4x2 ou caixas de sobrepor
- » Moldura em aço inox

## Especificações técnicas

Modelo	BT 4001
Aplicação	Portas com controlador de acesso, interfones e sistemas com temporizador para controle de fechaduras
Ambiente de aplicação	Uso interno
Tipo de contato	NO – COM – NC
Tensão de alimentação	12 Vdc
Corrente máxima dos contatos	2A
Sinalização luminosa de status do relé do acionador	Fechado = azul / Aberto = verde
Dimensões (A x L x P)	115 x 70 x 30 mm
Temperatura de operação	-10 ~ 60 °C
Umidade de operação	0-95%
Vida útil mínima	500 mil acionamentos
Distância de detecção de movimento	Até 10 cm

## Fotos do produto

