



COMPARATIVO TÉCNICO

AMT 4010 SMART
AMT 4010 SMART NET
AMT 4010 RF



COMPARATIVO TÉCNICO

AMT 4010 SMART/AMT 4010 SMART NET/AMT 4010 RF

AMT 4010 SMART/AMT 4010 SMART NET/AMT 4010 RF



Especificações técnicas	AMT 4010 SMART	AMT 4010 SMART NET	AMT 4010 RF
Zona com fio	10 (até 64*)	8 (até 64*)	8 (até 64*)
Zona sem fio	48**	48 com receptor de RF incluso	48 com receptor RF incluso
Partições	4	4	4
Permite teclado (adiciona 2 zonas)	4	4	4
Comunicação de fábrica	Linha telefônica****	Linha telefônica e Ethernet****	Linha telefônica****
Zonas programáveis	sim	sim	sim
Detecção de curto e corte de sirene	sim	sim	sim
Detecção de corte de linha	sim	sim	sim
Recepção de dispositivos sem fio**	128	128	128
Possibilita acionamento por senhas	64	64	64
Acesso remoto via linha telefônica	sim	sim	sim
Discagem para telefones	8	8	8
Teclado incluso	XAT 4000 LCD	Não incluso	Não incluso
Função pânico	sim	sim	sim
Saída PGM	3 (até 19****)	3 (até 19****)	3 (até 19****)
Contas de monitoramento	4	4	4

*Com o módulo XEZ 4008 SMART **Necessário o uso do receptor XAR 4000 SMART ***Necessário XEP 4004 SMART ****Compatível com módulos XE 4000, XG 4000, XEG 4000 ou XEG 4000 3G

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/