



XAS LIGHT e XAS LIGHT BLACK

Nome do produto: Sensor de Abertura Magnético Sem Fio

Descrição do produto

- » Sensor de abertura magnético sem fio
- » Envio do nível de bateria fraca
- » Disponível nas cores branco e preto
- » Melhor custo-benefício do mercado
- » Fácil instalação
- » Bateria de longa duração

Especificações técnicas

Aplicação	Portas e janelas não metálicas
Alimentação	3 VDC, bateria de lítio inclusa
Consumo stand by	900 nA
Alcance de transmissão	100 metros sem barreira
Modulação	OOK
Frequência de transmissão 433,92 Mhz,	Frequência de transmissão 433,92 Mhz,
Temperatura de operação	-10 a +50 °C
GAP de abertura	20mm (±10%)
GAP de fechamento	15mm (±10%)
Dimensão da embalagem (L x A x P)	39,7 x 14,18 x 60,36mm
Dimensão do sensor (L x A x P)	36,70 x 10,71 x 46,07 mm
Dimensão do IMÃ (L x A x P)	11,38 x 8,90 x 31,61 mm
Peso Bruto	0,06 Kg

Cenário de aplicação ou Soluções integradas ou Fotos do produto

