Registro de Dispositivos de Video

Defense IA



Introduccion

En este tutorial vamos mostrar cómo realizar el registro de dispositivos de video en Defense IA.



Pré-requisitos:

- Defense IA ou Defense IA Lite 3.0 ou superior
- Grabador o camara IP.

Para conocer la compatibilidad de dispositivos, consulte la tabla de productos homologados.



Instrucciones paso a paso

Inicie sesión en el cliente en Defense IA. En la pantalla de inicio, seleccione el menú **Solution** Configuración.



Aceda al menú **Configuración > Dispositivo**:





Clic en Adicionar:

Intelbras Defonse IA 🍙 Inicio	A Dispositivos		4) O D	a ≜ 18:11:01 ⊕ - c9 ×
← Menú	Organización	Sitio actual		
🚑 Añadir dispositivo	+ / #	🕈 Adicionar 🗐 Eliminar 👌 Importar 🖄 Exportar 🖾 Mover a 😥 Cambiar Contraseña	Ө маз	Nombre del dispositivo/IP/ID Q
Config.dispositivo	Buscar	Todo		
	🖬 Sitio actual	dirección IP : Nombre del dispositivo Tipo de dispositivo " Organización	Estado en línea 🔹 Razón de descones	dén Operación T
6				
		Total O Grabación(es)		📧 🗾 📧 20 🔹 Por página
		Buscar dispositivo Lista de dispositivos a/ladidos d		
		+ Añadir a la lista de dispositivo 🔿 Actualizar 🙁 Inicializar 🕜 Cambiar IP	Segmento IP:	Doctor
		Estado de inicialización - dirección IP : Protocolo de acceso Modelo dispositivo	Puerto Dirección MAC	Operación
		Inicializado 10.100.19.169 Intelloras NVD 70128	37777 180#2c63b86	

	🥺 Inicializado	10.100.19.164	Intelbras	VIPM 3230	37777	80.85-44:#10.69	=
	🥏 Inicializado	10.100.19.95	Intelbras	DWL7809	37777	d8:36:51:13:db/d8	=

Seleccione el modo y la categoría del dispositivo, asi com el protocolo. En este ejemplo, se agregará através de **IP**, la categoría del dispositivo será **Encoder** y el protocolo **Intelbras**.

Intelbras Defonse IA 👩 Inicio	A Dispositivos				()	F Å ≜ 18:13:17 ⊖ - d	s :
← Menú	D Añadir dispositivo						
🔒 Añadir dispositivo	1.Información de Inicio de sesió	0			1.información de inicio de sesión	2. Información del dispositivo	
Config. dispositivo							
	Modo de suma:		Protocolo de acceso:				
	dirección IP Categoría del dispositivo: () Encoder Dirección IP:	Intelbras Tipo de IP: IPv4 IPv6	Intelbras	<u> </u>			
			Puerta del dispositivo:				
			• 37777				
	Nombre de usuario:		Contraseña:				
	• admin		• •••••	м			
	Organización:		Servidor:				
	Sitio actual	•	10.100.19.45	•			



Nota: Para **grabadores** y **cámaras IP** la categoría será **Encoder**. Para otros dispositivos, consulte el manual.



A continuación, complete los campos con la **dirección IP**, el **puerto TCP**, el nombre de **usuario** y la **contraseña**. También puede modificar la organización y el servidor donde se registrará el dispositivo si hay más de uno.

 ← Menú ☆ A/ladir dispositivo ☆ Config. dispositivo 	DAñadir dispositivo		
Afladir dispositivo			
	1.Información de inicio de sesión		1.Información de Inicio de sesión 2. Información del dispositiv
	Modo de suma: dirección IP * Categoría del dispositivo: () Encoder *	Protocolo de acceso: Intelbras Tipo de IP: IPv4 IPv4	
	Dirección IP: • 10.100.19.169 Nombre de utuario:	Puerta del dispositivo: S77777 Contraseña:	



Haga clic en **Paso Siguiente**.

Rellene el nombre para el dispositivo. El resto de la información se completará automáticamente. Si no es así, puede completarlo manualmente:

Intelbras Defense IA 🧥 Inicio	A Dispositivos		🚯 💽 👎 🚠 🚢 18:18:52 🖨 – 🗗 🗙
← Menú	Añadir dispositivo		
Ahadir dispositivo	2. Información del dispositivo		1. Información de Inicio de sesión 2. Información del dispositivo
Config. dispositivo	Nombre del dispositivo • Grabador Tipo de dispositivo: NVR/INVD Canal de vídeo: 2 Canal de vídeo: 2 Canal entrada de alarma: (*) 16 Canal de alarma EAS: 0 Ambiente horaria: (*) Araguaina (UTC-03:00)	Fabricante: Intelibrais Modelo dispositivo: NVD 70128 Canal POS: 0 Canal de salida de alarma: 0 0	
	Paso previo Continúe para ag.	Acaptar	



Haga clic en **Aceptar** para finalizar. En la siguiente pantalla, verifique si el dispositivo tiene estado en línea:

Intellorus Defonse IA 👩 Inicio	4 Dispositivos		🕂 🚺 🔍 🚠 🚣 18:24:57 🖨 - 🗗 🗙
← Menú	Organización	Sitio actual	
🔒 Añadir dispositivo	+ / =	🕇 Adicionar 🗄 Eliminar 👌 Importar 🖾 Exportar 🖾 Mover a 🔅 Cambiar Contraseña 🧿 Más	Nombre del dispositivo/1P/ID Q
Config. dispositivo	Buscar Q	Todo Codificador	
	📅 Sitio actual	dirección IP : Nombre del dispositivo Tipo de dispositivo * Organización Estado en linea	- Razón de desconexión Operación T
		10.100.19.169 Grabador NVR/INVD Sitio actual En linea	/ 0 1
		Total 1 Grabaciónijes) ¥ Duscar dispositivo Lista de dispositivos añadidos d.	Ter página
		Añadir a la lista de dispositivo O Actualizar O Inicializar / Cambiar IP Segmento IP: Estada de la calegadiración / dirección IP Protocolo de acceso Modelo dispositivo Puerto	Directritie MAC Operación
		Inicializado 10.100.19.169 Intelbras NVD 70128 37777	18042c63b86b
		Inicializado 10.100.19.164 Intelbras VIPM 3230 37777	80:85:44:818:69
		Inicializado 10.100.19.95 Intelbras DWL7809 37777	d8:36:5t13:dbid8



¿Dudas o sugerencias? Ponte en contacto a través de:





Soporte al cliente: <u>www.intelbras.com/es/soporte</u> Video tutorial: <u>youtube.com/@IntelbrasLatam</u>



