

Acessórios



- Garantia de qualidade e funcionamento
- Conector para vídeo
- Troca expressa de 3 meses

CONEX 1000 BNC BORNE

INSTALAÇÃO
INTERNATROCA
EXPRESSAGARANTIA DE
QUALIDADE

Conector usado em cenários de CFTV do tipo "borne" ou que possuam a entrada coaxial como necessidade nas instalações

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas	
Compatibilidade	26AWG a 16AWG
Impedância	75 Ω
Faixa de frequência	0 a 2 GHz
Tensão Máxima	300 Vdc
Ambiente de Instalação	Interno
Quantidade de Ciclos de Inserção	500
Características Mecânicas	
Dimensões do Produto (L x A x P) (A x Ø)	40 x 13.3 mm
Peso	10 g
Cor	Preta com Cinza
Local de instalação	Interno
Fixação do cabo	Parafuso Borne
Tipo de embalagem	Individual com 10 peças
Características Ambientais	
Temperatura de armazenamento	-10 °C a 70 °C
Temperatura de operação	-10 °C a 70 °C

