

XAS SMART e XAS SMART BLACK

Nome do produto: Sensor de Abertura Magnético Sem Fio



Descrição do produto

- » Sensor de abertura supervisionado
- » Envio do nível de bateria fraca, abertura e fechamento
- » Modulação programável em OOK e FSK
- » Disponível nas cores branco e preto
- » Maior GAP de abertura em 37 mm
- » Fácil instalação
- » Bateria de longa duração

Especificações técnicas

Aplicação	Portas e janelas não metálicas
Alimentação	3 VDC, bateria de lítio inclusa
Consumo stand bay	900 nA
Alcance de transmissão	100 metros sem barreira
Comunicação sem fio supervisionada	Sim, modulação FSK
Modulação	OOK/FSK
Frequência de transmissão 433,92 Mhz,	Frequência de transmissão 433,92 Mhz,
Temperatura de operação	-10 a +60 °C
GAP de abertura	37mm (±20%)
GAP de fechamento	27mm (±20%)
Dimensão da embalagem (L x A x P)	39,7 x 14,18 x 60,36mm
Dimensão do sensor (L x A x P)	36,70 x 10,71 x 46,07 mm
Dimensão do IMÃ (L x A x P)	11,38 x 8,90 x 31,61 mm
Peso Bruto	0,07 Kg

Cenário de aplicação ou Soluções integradas ou Fotos do produto



