

TUTORIAL TÉCNICO

Entenda a sinalização do data
logger (pocket)



TUTORIAL TÉCNICO

Entenda a sinalização do data logger (pocket)

O dispositivo de monitoramento POCKET tem 3 LEDs (vermelho, verde e azul) que indicam o estado em que ele se encontra durante e após a configuração. Vejamos a seguir o significado de cada LED:

1

LED Vermelho:

Quando esse LED estiver piscando, o data logger está pronto para ser configurado. Configure-o de acordo com o passo a passo indicado no vídeo [aqui](#).



2

LED Verde:

Quando o LED verde estiver piscando, o pocket está conectado ao roteador, mas não tem acesso à internet. Verifique a conexão do roteador de seu cliente e certifique-se de que as portas 5279 e 5280 estejam liberadas. Se não estiverem, libere-as.



Quando o LED verde estiver permanentemente aceso, pode estar havendo falha na conexão do pocket. Isso pode acontecer quando:

- A rede Wi-Fi não utiliza a frequência de 2.4 GHz.
- O usuário digita uma senha ou o nome da rede de forma errada.
- O sinal da rede WiFi em que o pocket está tentando se conectar está muito baixo e não chega a ele. Neste caso recomendamos aproximar o roteador do pocket para melhorar o sinal.

3

LED Azul:

Quando o LED azul estiver piscando, o pocket está conectado ao roteador e ao servidor de monitoramento e já é possível fazer o monitoramento do inversor. A atualização dos dados ocorrerá a cada 5 minutos pelo aplicativo ou via web Intelbras solar.



4

LED **Azul**, **Vermelho** e **verde** permanentemente acesos:

Pocket inicializando. Será necessário resetar o pocket. Para realizar o procedimento de reset assista ao vídeo do passo a passo clicando [aqui](#).



Você viu o que indicam os LEDs do dispositivo pocket. Venha conhecer também nossas redes sociais. Tem muita coisa bacana por lá!





intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/