TUTORIAL TÉCNICO

Criação de visitantes, prestadores de serviços e grupos de acesso no SGA IP

 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

TUTORIAL TÉCNICO

Criação de visitantes, prestadores de serviços e grupos de acesso no SGA IP

0 0 0 0

O procedimento abaixo considera que os dispositivos estão na última versão de firmware disponível a eles.

LOCALIZAÇÃO DO SOFTWARE NO SITE DA INTELBRAS

Página do MIP 1000 IP > Suporte > Arquivos para download.

Link para página do produto <u>clicando aqui.</u>

Benefícios Suporte		Onde comprar >
Especificações Técnicas	Arquivos para download	
Ficha técnica		
Ficha técnica – MIP 1000 IP.pdf		Baixar 🔟
Manuais		
Manual do usuário - MIP 1000 IP		Baixar 🗸
Softwares		
Changelog SGA 1000 IP - 21.12.01		Baixar 🔟
Software - SGA 1000 IP - 21.12.01		Baixar 🔟
Firmware		
Firmware MIP 1000 IP - 22.03.01		Baixar 🔸
Changelog MIP 1000 IP - 22.03.01		Baixar 🗸

Após a instalação, será criado um atalho na área de traba-

lho do computador.



Dê um duplo clique no atalho e acesse o software.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

 \cdot

TUTORIAL TÉCNICO

Criação de visitantes, prestadores de serviços e grupos de acesso no SGA IP

0 0 0 0



• Clique em buscar **MIP's** na rede.

🚇 Intelbras - Sistema de Gestão de Ac	essos - IP - Versão: 211201-1.0.0	-		x
intelbras sga 1000 IP	Teclas de Acionamento	Г	7	
Início Eventos	ΜΙΡ's ΙΡ	4	L 7	

Cadastros	rela connos mi	i s ii disportivel	s. E possiver inc	aun e exclu	ii novos equipamei	itos para monito	lamento.
Relatórios					Adicionar MIP IP	manualmente	Buscar MIPs IP na rede
Configurações							
Configurações de Rede	Nome	Versão	IP	Porta	MAC	Status	Ações
Configurações do Software							
Informações							
Sair							
		Nenhu	um MIP cadastrado). Por favor, cli	ique em Nova conexão	ou em Buscar na rec	de.

Aguarde fazer a busca e faça o cadastro do MIP com os dados padrão de fábrica.

login: admin senha: 123456

	X					
4F-		Nova conexão com				
-4B	Porta :	IP/DDNS :				
	12356	10.105.10.25				
	Senha :	Login de Acesso ao SGA IP :				
	•••••	admin				
		Conectar automaticamente				
	tar	Cancelar Conec				
	12356 Senha : •••••	10.105.10.25 Login de Acesso ao SGA IP : admin Conectar automaticamente Cancelar Conectar				

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 \bigcirc \bigcirc 0 0 Ο \bigcirc \bigcirc

TUTORIAL TÉCNICO

Criação de visitantes, prestadores de serviços e grupos de acesso no SGA IP

Ο 0

02

Acesse a aba **Cadastros**.

🧾 Intelbras - Sistema de Gestão de Aces	ssos - IP - Versão: 21	1201-1.0.0					-		×
intelbras sga 1000 IP				Teclas de Ad	cionamento				
Início									
Eventos	MIP's IP								
Cadastros	Tela com os MI	Ps IP disponívei	is. É possível inc	luir e excluir n	ovos equipamen	ntos para monito	ramento.		
Relatórios				А	dicionar MIP IP	manualmente	Buscar MIPs	: IP na r	rede
Configurações									
Configurações de Rede	Nome	Versão	IP	Porta	MAC	Status	Açõe	5	

Configurações do Software	MIP IP	211101	10.105.10.25	12300	48-51-CF-4F-U	Conectado	C GÐ 🔨 📗
Informações	MIP IP	0	10.105.10.104	12356	24-FD-0D-4B-3	Desconecta	운 이 🔨 🛄 🗓
Sair							

• E em seguida clique na opção Visitantes/Prestadores.

🚨 Intelbras - Sistema de Gestão de Ace	ssos - IP - Versão: 211201-1.0.0				_	x
• • ••		Teclas de A	cionamento			
Intelbras SGA 1000 IP						
Início						
Eventos	Moradores					
Cadastros	Tela com informações dos mo	oradores cadastrados no sister	ma			
Moradores	Novo		Nenhum morador encont	rado		\bigcirc
Visitantes/Prestadores						\sim
Dispositivos	Nome	Apto	Bloco		Acões	
Chaveiros (TAGs)			21000			
Controles (RF)						
Biometrias (Digital)						
Faces						
Feriados						
Grupos						
Relatórios						
Configurações						

• Ao acessar, clique em **Novo**:

🚨 Intelbras - Sistema de Gestão de Ace	ssos - IP - Versão: 211201-1.0.0				-		×		
		Teclas de A	cionamento						
Intelbras SGA 1000 IP									
Início									
Eventos	Visitantes/Prestadores								
Cadastros	Tela com informações dos visit	tantes/prestadores de serviço	cadastrados no sistema						
Moradores	Novo Nenhum visitante/prestador de servico encontrado								
Visitantes/Prestadores			2						
Dispositivos	Nome	Apto	Bloco		Acões				
Chaveiros (TAGs)									
Controles (RF)									
Biometrias (Digital)									
Faces									
Feriados									
Grupos									
Relatórios									

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>

Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO

Criação de visitantes, prestadores de serviços e grupos de acesso no SGA IP

0 0 0 0



Em Dados do visitante/prestador deve ser colocado o
Nome, RG e ser selecionado o grupo de acesso visitante ou prestador.

🛄 Intelbras - Sistema de Gestão de Acessos - IP - Versão: 211201-1.0.0



- 🗆 🗙

SGA 1000 IP	l ela de cadastro	o de novo visitant	e/prestado	or de serviço	Os campos com * sao obrigatorios				
Início Eventos	– Dados do visitan	te/prestador Nome: *			– Dados do horário permitido Dias liberados para entrada:				
Cadastros		Teste				eg Ter Qua Qui	Sex Sab Feriado		
Moradores			PF		Data inicial: Data final: Hora inicial: Hora final:				
Visitantes/Prestadores		Grupo de acesso	D:		23/03/20:	23/03/20: 🔳 00:00	23:59		
Dispositivos		Visitante		+					
Chaveiros (TAGs)	- Recursos disponi	íveis —			– Dados dos dispositi	V05			
Controles (RF)	Senha:				Dispositivos libera	ados/bloqueados			
Biometrias (Digital)	123456				Nome	Status	Ações		
Faces									
Feriados	Chaveiro (TAG)) - Código: 🔵	Decimal (Hexa					
Grupos		MIP IP	-	Ler Chaveiro					
Relatórios	Controle (RF) -	Código:			Nenhum dispositivo encontrado.				
Configurações		MIP IP	-	Ler Controle					
Configurações de Rede	Marca:	Modelo: Co	pr:	Placa:					
Configurações do Software									
Informações									
Sair	Dados da liberaç	ão Local Blo	000 :	Autorização:	Observação:				
	0								
	– Outras informaçã	ões —							
	Telefone:				Celular:				
				Cancelar	Salvar				

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 Criação de serviços e gos

TUTORIAL TÉCNICO ão de visitantes, prestadores de

Criação de visitantes, prestadores de serviços e grupos de acesso no SGA IP

0 0 0 0

Em Recursos disponíveis deve ser colocada a senha

 do visitante/prestador, juntamente com sua tag e controle.

🧾 Intelbras - Sistema de Gestão de Ace	essos - IP - Versão: 211201-1.0.0	- 🗆 ×				
intelbras sga 1000 IP	Novo visitante/prestador de serviço Tela de cadastro de novo visitante/prestador de serviço Os campos com *	Os campos com * são obrigatórios				
Início Eventos Cadastros Moradores Moradores Visitantes/Prestadores Visitantes/Prestadores Dispositivos Chaveiros (TAGs) Controles (RF) Biometrias (Digital) Faces Feriados Feriados Grupos Relatórios Configurações de Rede Configurações do Software	Dados do visitante/prestador Nome: * Nome: * Dias liberados para entrada: RG CPF Grupo de acesso: Visitante Visitante Dados do so dispositivos Bados do visitante/prestador 00:00 Recursos disponíveis Dados do so dispositivos Senha: Dados dos dispositivos MIP IP Ler Chaveiro Controle (RF) - Código: MIP IP MIP IP Ler Controle Marca: Modelo: Cor: Placa:	x Sab Feriado al: Hora final: 23:59				
Configurações do Software Informações Sair	Dados da liberação Apto Local Bloco : Autorização: O Outras informações Telefone: Celular: Cancelar Salvar					

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO

Criação de visitantes, prestadores de serviços e grupos de acesso no SGA IP

0 0 0 0

Em **Dados da Liberação** é onde serão colocadas as informações de qual apartamento será liberado o acesso,

 o bloco do mesmo, a autorização e uma observação que pode ser preenchida com base nas necessidades do cliente.



Início		Nome: *			Dias liberados para entrada:			
Eventos					\checkmark			
Cadastros					Todos Dom	Seg Ter Qua Qu	ui Sex Sab Feriado	
Moradores					Data inicial:	Data final: Hora	a inicial: Hora final:	
Visitantes/Prestadores		Grupo de ac	esso:		24/03/20	24/03/20; 🔳 00:0	00 23:59	
Dispositivos		Visitante		-				
Chaveiros (TAGs)	– Recursos disponív	reis			– Dados dos dispo	ositivos		
Controles (RF)	Senha:				Dispositivos lik	perados/bloqueados		
Biometrias (Digital)					Nome	Status	Ações	
Faces	Chausire (TAC)	Cádiace	Desimal					
Feriados	Chaveiro (TAG)	- Coulgo: (Леха				
Grupos		MIP IP	· •	Ler Chaveiro	Nenhum dispositivo encontrado.			
Relatórios	Controle (RF) -	Código:						
Configurações		MIP IP	· –	Ler Controle				
Configurações de Rede	Marca: M	1odelo:	Cor:	Placa:				
Configurações do Software								
Informações	Dados da liberaçã		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Sair	Apto	Local	Bloco :	Autorização:	Observação:			
	0]					
]					
	- Outras informaçõ	es —			Celular			
				Cancelar	Salva			

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO

Criação de visitantes, prestadores de serviços e grupos de acesso no SGA IP

0 0 0 0

Em **Outras informações** devem ser colocadas os dados do **visitante/prestador.**

🛄 Intelbras - Sistema de Gestão de Ace	ssos - IP - Versão: 21	1201-1.0.0					_ D X
intelbras SGA 1000 IP	Novo visitante Tela de cadastr	e/prestador d o de novo visi	le serviço tante/presta	dor de serviço		Os campo	s com * são obrigatórios
Início Eventos Cadastros Moradores Moradores Visitantes/Prestadores Dispositivos Chaveiros (TAGs) Controles (RF)	Pados do visitar	Nome: *) CPF	······································	Dados do horário Dias liberados Todos Dom Data inicial: 24/03/20; Dados dos dispo Dispositivos lib	o permitido para entrada: Seg Ter Qua (Data final: Ho 24/03/20: sitivos erados/bloqueado	Qui Sex Sab Feriado ora inicial: Hora final: 0:00
Biometrias (Digital) Faces Feriados Grupos Relatórios Configurações Configurações de Rede Configurações do Software Informações	Chaveiro (TAG Controle (RF) - Marca:) - Código: (MIP IF - Código: MIP IF Modelo:	Decimal Cor:	Hexa Ler Chaveiro Ler Controle Placa:	Nome	Status Nenhum dispositivo er	Ações
Sair	Outras informaç Telefone:	;ão) Local ões	Bloco :	Autorização	: Observação: Celular:		

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

O O O O
 O O O O
 Criação de visitantes, prestadores de serviços e grupos de acesso no SGA IP

0 0 0 0

Em Dados do horário permitido deve ser configurado os dias e o horário que o visitante tem acesso ao condomínio.

📕 Intelbras - Sistema de Gestão de Ace	ssos - IP - Versão: 21	1201-1.0.0					-		x
intelbras sga 1000 IP	Novo visitante Tela de cadastr	e/prestador d o de novo visi	de serviço itante/presta	ador de serviço		Os campos o	om * são o	brigatório	bs
Início Eventos Cadastros Moradores Visitantes/Prestadores Dispositivos	Dados do visitar	Nome: *) CPF		Dados do horário Dias liberados pa odos Dom S Data inicial:	permitido ara entrada: Seg Ter Qua Qui Data final: Hora 24/03/20: 🔳 00:00	Sex Sab	Feriado ra final:)
Chaveiros (TAGs) Controles (RF) Biometrias (Digital) Faces Feriados Grupos Relatórios Configurações Configurações de Rede Configurações do Software	Recursos dispon Senha: Chaveiro (TAG Controle (RF) -	iíveis i) - Código: (MIP IF - Código: MIP IF Modelo:	Decima Decima	al Hexa Ler Chaveiro Ler Controle Placa:	Dados dos disposi)ispositivos liber Nome N	tivos rados/bloqueados Status enhum dispositivo encor	Açã	ões	
Informações Sair	Dados da liberad Apto 0 Outras informaç Telefone:	ção) Local ões	Bloco :	Autorização)bservação: elular: Salvar				

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

O O O O
 O O O O
 Criação de visitantes, prestadores de serviços e grupos de acesso no SGA IP

0 0 0 0

Em **Dados dos dispositivos** é mostrado quais

 dispositivos o visitante/prestador tem permissão para fazer o acesso.

🧕 Intelbras - Sistema de Gestão de Ac	ssos - IP - Versão: 211201-1.0.0	- 🗆 X
intelbras sga 1000 IP	Novo visitante/prestador de serviço Tela de cadastro de novo visitante/prestador de serviço Os campos com * sá	ão obrigatórios
Início Eventos Cadastros Moradores Moradores <u>Visitantes/Prestadores</u> Dispositivos Dispositivos Chaveiros (TAGs) Controles (RF) Biometrias (Digital)	Dados do visitante/prestador Nome: * Nome: * Dias liberados para entrada: RG CPF Grupo de acesso: Data inicial: Visitante 24/03/20: Recursos disponíveis Dados dos dispositivos Senha: Dados dos dispositivos liberados/bloqueados Nome Status	Sab Feriado Hora final: 23:59
Faces Feriados Grupos Relatórios Configurações Configurações de Rede Configurações do Software	Chaveiro (TAG) - Código: Decimal Hexa MIP IP Chaveiro Controle (RF) - Código: MIP IP Chaveiro MIP IP Controle Marca: Modelo: Cor: Placa: Marca: Modelo: Cor: Placa:	
Sair	Dados da liberação Apto Local Bloco : Autorização: O Outras informações Celular: Celular: Cancelar Salvar	

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 \mathbf{O} 0 0 0 Ο 0 0 0 0

TUTORIAL TÉCNICO

Criação de visitantes, prestadores de serviços e grupos de acesso no SGA IP

Ο 0 Ο 0

04

Após preencher todos os dados, finalize o cadastro clicando em **Salvar**.

🚨 Intelbras - Sistema de Gestão de Ace	ssos - IP - Versão: 21	1201-1.0.0					-	- 🗆	×
intelbras sga 1000 IP	Editar visitant Tela de edição	e/prestador de visitante/p	de serviço prestador de s	erviço		Os carr	npos com * s	ão obrigató	órios
Início	– Dados do visitar	te/prestador – Nome: *			Diados do horário permitido — Dias liberados para entrada:				
Eventos		teste					\checkmark \checkmark		
Cadastros					Todos Dom	Seg Ter Qu	a Qui Sex	Sab Feria	ado
Moradores					Data inicial:	Data final:	Hora inicial:	Hora final	l:
Visitantes/Prestadores		Grupo de a	cesso:		28/03/20;	28/03/20;	00:00	23:59	+
Dispositivos		Visitante		*					
Chaveiros (TAGs)	Recursos dispon	íveis —			Dados dos dispo	ositivos			
Controles (RF)	Senha:				Dispositivos lik	berados/bloquea	ados		
Biometrias (Digital)	654987				Nome	Statu	IS	Ações	
Faces	Chaveiro (TAG) - Código:	Decimal	Hexa					
Feriados		·							
Grupos		MIPT	P •	Ler Chaveiro					
Relatórios	Controle (RF) -	Código:							
Configurações		MIPI	P 👻	Ler Controle					
Configurações de Rede	Marca:	Modelo:	Cor:	Placa:					
Configurações do Software									
Informações		~							
Sair	Apto	ao Local	Bloco :	Autorização:	Observação:				
	0								
	– Outras informaç	ões							
	Telefone:				Celular:				
				Cancelar	Salva	r			

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 \mathbf{O} 0 0 0 0 Ο Ο 0

TUTORIAL TÉCNICO

Criação de visitantes, prestadores de serviços e grupos de acesso no SGA IP

Ο \mathbf{O} 0

Após o preenchimento correto de todos os dados, apare-

• cerá a seguinte mensagem e o cadastro do visitante/prestador terá sido concluído.



Sucesso!

A solicitação foi realizada com

sucesso.



Para criar um grupo, basta ir em Cadastro - Grupos e clicar em **Novo**.

🛄 Intelbras - Sistema de Gestão de Ace	ssos - IP - Versão: 211201-1.0.0		-	x
		Teclas de Acionamento		
intelbras sga 1000 IP				
Início				
Eventos	Grupos			
Cadastros	Tela com informações dos g	grupos de visitas / prestadores de serviço do sistema		
Moradores	Novo	Nenhum grupo encontrado		Q
Vicitantes/Drestadores				



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 Ο Ο 0 0 0 Ο Ο

TUTORIAL TÉCNICO

Criação de visitantes, prestadores de serviços e grupos de acesso no SGA IP

Ο 0 Ο 0

• Ao clicar em **Novo**, será aberta a seguinte tela:

🧾 Intelbras - Sistema de Gestão de Ace	essos - IP - Versão: 211201-1.0.0			_ 🗆 ×
		Teclas de	Acionamento	
SGA 1000 IP				
Início				
Eventos	Novo Grupo			
Cadastros	Tela de cadastro de novo gru	00	Os car	npos com * são obrigatórios
Moradores	Nomo: *		Tipo do Usuário:	
Visitantes/Prestadores	Nome. "		Tipo do Osuario.	
Dispositivos			Morador	-
Chaveiros (TAGs)	– 11 – 11 – 11 – 11			
Controles (RF)	Escolha quais os dispositivos l	iberados/bloqueados para o	grupo	
	Nome	Гіро	Acesso pelo dispositivo	Ações
Biometrias (Digital)		-		

Faces				
Feriados	XPE 1013 PLUS ID	XLT	Bloqueado	
Grupos	3530 Facial	SS 3530 MF W	Bloqueado	
- Cirupos	Bio Inox Plus SS 311 MF	Bio Inox Plus SS 311 MF	Bloqueado	
Relatorios	XLT 1000 ID	XLT	Bloqueado	
Configurações	ss3430	SS 3430 MF	Bloqueado	
Configurações de Rede				
Configurações do Software				
iniormações				
Sair				
		Cancelar	Salvar	

• Em **Nome**, deve ser colocado o nome grupo:



Moradores	Manage *		Tino de Univísios	
Visitantes/Prestadores	Nome: *		Tipo do Usuario:	
Dispositivos			Morador	*
Chaveiros (TAGs)			Morador	
Controles (RF)	Escolha quais os dispositivo:	s liberados/bloqueados para c	Prestador de servico	
Biometrias (Digital)	Nome		Visitante	
Faces			Visitarite	
Feriados	XPE 1013 PLUS ID	XLI	Bloqueado	
Grupos	3530 Facial	SS 3530 MF W	Bloqueado	
Relatórios	Bio Inox Plus SS 311 MF	Bio Inox Plus SS 311 MF	Bloqueado	
С Г	XLT 1000 ID	XLT	Bloqueado	
Configurações	ss3430	SS 3430 MF	Bloqueado	
Configurações de Rede				
Configurações do Software				
Informações				
Sair				
		Cancelar	Salvar	
		Cancelar	Satvar	

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>

Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO

Criação de visitantes, prestadores de serviços e grupos de acesso no SGA IP

0 0 0 0

Em **Tipo do usuário** deve ser colocado o tipo de usuários que serão colocados no grupo.

🧾 Intelbras - Sistema de Gestão de Ace	ssos - IP - Versão: 211201-1.0.0			-		x
intelbras sga 1000 IP		Teclas de /	Acionamento			
Início Eventos Cadastros	Novo Grupo Tela de cadastro de novo gru	ро	Os campos c	om * são	obriga	tórios
Moradores Visitantes/Prestadores Dispositivos	Nome: *		Tipo do Usuário: Morador			•
Chaveiros (TAGs) Controles (RF) Biometrias (Digital)	Escolha quais os dispositivos l Nome	liberados/bloqueados para o g Tipo	Morador Prestador de serviço			
Faces Feriados	MIP1000 IP XPE 1013 PLUS ID	MIP 1000 IP XLT	Visitante Bloqueado	0		
Grupos Relatórios	3530 Facial Bio Inox Plus SS 311 MF	SS 3530 MF W Bio Inox Plus SS 311 MF	Bloqueado Bloqueado			
Configurações Configurações de Rede	ss3430	SS 3430 MF	Bloqueado			
Configurações do Software Informações						
Sair						
		Cancelar	Salvar			

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO

Criação de visitantes, prestadores de serviços e grupos de acesso no SGA IP

0 0 0 0

 Na aba abaixo, devem ser selecionados os dispositivos que o grupo terá acesso.

📃 Intelbras - Sistema de Gestão de Ace	ssos - IP - Versão: 211201-1.0.0			_ D X
ichelle com		Teclas de l	Acionamento	
SGA 1000 IP				
Início				
Eventos	Novo Grupo			
Cadastros	Tela de cadastro de novo gru	ро	Os campo	s com * são obrigatórios
Moradores	Neme: *		Tipo do Usuário:	
Visitantes/Prestadores	Nome. *		Tipo do Osuario.	
Dispositivos			Morador	*
Chaveiros (TAGs)	Escolha quais os dispositivos	liberados/bloqueados para o	arupo	
Controles (RF)	Nome	Tipo	Acesso pelo dispositivo	Acões
Biometrias (Digital)	MIP1000 IP	MIP 1000 IP	Liberado	
Faces	XPE 1013 PLUS ID	XLT	Bloqueado	
Feriados	3530 Facial	SS 3530 ME W	Bloqueado	
Grupos	Bio Inox Plus SS 311 ME	Bio Inox Plus SS 311 ME	Bloqueado	
Relatórios		XIT	Bloqueado	
Configurações	sc3430	SS 3430 ME	Bloqueado	
Configurações de Rede	553430	33 3430 MF	bioqueado	
Configurações do Software				
configurações do Software				
Informações				
Sair				
		Cancelar	Salvar	

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO

Criação de visitantes, prestadores de serviços e grupos de acesso no SGA IP

0 0 0 0

Nas opções abaixo, devem ser colocados o morador responsável pelo grupo, o período que o grupo terá acesso e se eles poderão ter acesso aos sábados, domingos ou feriados.



Eventos	Editar Grupo	Editar Grupo									
Cadastros	Tela de edição	Tela de edição de grupo Os campos com * são obrigató						brigatórios			
Moradores Visitantes/Prestadores	Nome: *					Tipo	do Usuário:				
Dispositivos						Visi	tante			-	
Chaveiros (TAGs)	Morador respon	nsável:				Tipo	de período:				
Controles (RF)	Nenhum					Per	íodo entre datas			+	
Biometrias (Digital)	Data inicial: *		Data fina	L: *	Hora inicial:		Hora final:	Liberacã	o de dias est	pecíficos :	
Faces	20/02/2022		20/02/20		12.22	-	12,22				
Ferlados	29/03/2022		29/03/20		15:55	-	15:55	Sábado	Dominao	Feriado	
Grupos	Escolha quais o	s disp	ositivos I	iberados/blo	oqueados para o	orupo					
Relatórios	No	me			Тіро	312-2	Acesso pelo dispositivo		Ações		
Configurações	MIP1000 IP			MIP 1000 IP		Libe	Liberado				
Configurações de Rede	XPE 1013 PLUS ID			XLT		Blog	Bloqueado				
Configurações do Software	3530 Facial			SS 3530 M	FW	Blog	lueado				
Informações	Bio Inox Plus SS 3	11 MF		Bio Inox Pl	us SS 311 MF	Bloqueado					
Sair	XLT 1000 ID			XLT		Bloqueado					
San	ss3430			SS 3430 M	F	Blog	lueado				
					Cancelar		Salvar				

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

O O O O
 O O O O
 Criação de visitantes, prestadores de serviços e grupos de acesso no SGA IP

0 0 0 0

Eve

Ca

Mo

Vis

Dis

Ch

Co

Bio

Fac

Fei

Rel

Co

Co

Co

Inf

Sai

Se no **Tipo de período** for selecionado a opção **período por tempo**, o período em que o grupo terá acesso será contado com base no tempo limite que pode ser estabelecido conforme a imagem abaixo.



ntos	Editar Grupo			
dastros	Tela de edição de grupo		(Os campos com * são obrigatórios
radores	Nomo: *		Tipo do Usuário:	
tantes/Prestadores	Nome. "		Tipo do Osuario.	
positivos			Visitante	·
aveiros (TAGs)	Morador responsável:		Tipo de período:	
ntroles (RF)	Nenhum		Período por tempo	-
metrias (Digital)			·	
es	Tempo de duração: *	4		
iados	00:00			
ipos	Escolha quais os dispositivos	liberados/bloqueados para o	grupo	
atórios	Nome	Тіро	Acesso pelo dispositivo	Ações
nfigurações	MIP1000 IP	MIP 1000 IP	Liberado	
nfigurações de Rede	XPE 1013 PLUS ID	XLT	Bloqueado	
- · · afigurações do Software	3530 Facial	SS 3530 MF W	Bloqueado	
	Bio Inox Plus SS 311 MF	Bio Inox Plus SS 311 MF	Bloqueado	
ormaçoes	XLT 1000 ID	XLT	Bloqueado	
	ss3430	SS 3430 MF	Bloqueado	
		Cancelar	Salvar	

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Ο 0 \bigcirc \bigcirc TUTORIAL TÉCNICO 0 0 Ο Ο Criação de visitantes, prestadores de serviços e grupos de acesso no SGA IP Ο Ο 0 0

Ο 0 0 0

• Após preencher todos os campos, basta clicar em **Salvar**.

📃 Intelbras - Sistema de Gestão de Ac	essos - IP - Versão: 211201-1.0.0			_ 🗆 🗙
intelbras sga 1000 IP		Teclas de Acionamento		
Início				
Eventos	Novo Grupo			
Cadastros	Tela de cadastro de novo grupo		Os campos co	om * são obrigatórios
Moradores				
Visitantes/Prestadores	Nome: *	Tipo do Usuário:		
Dispositivos		Morador		-
Chaveiros (TAGs)				
Controlog (PE)	Escolha quais os dispositivos liberados/	bloqueados para o grupo		

Controles (RF)	Nome	Тіро	Acesso pelo dispositivo	Ações
Biometrias (Digital)	MIP1000 IP	MIP 1000 IP	Liberado	
Faces	XPE 1013 PLUS ID	ХІТ	Bloqueado	
Feriados	2520 Encipl	SS 3530 ME W	Bloqueado	
Grupos		55 5550 MF W	Dioqueado	
Relatórios	Bio Inox Plus SS 311 MF	BIO INOX PIUS 55 511 MF	Bloqueado	
Configuraçãos	XLT 1000 ID	XLT	Bloqueado	
Conligurações	ss3430	SS 3430 MF	Bloqueado	
Configurações de Rede				
Configurações do Software				
Informaçãos				
inionnações				
Sair				
		(
		Concolor	Colver	
		Cancelar	Satvar	

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O

0 0 0 0

Ao clicar em **Salvar**, o grupo será criado e aparecerá a seguinte mensagem:



Sucesso!

A solicitação foi realizada com

sucesso.

<u>Clique aqui e avalie o tutorial</u>

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO

0 \mathbf{O} 0 Criação de visitantes, prestadores de serviços e grupos de acesso no SGA IP 0 \bigcirc Ο

0 0 Ο \mathbf{O}

0

Ο

Eba! Você concluiu o tutorial técnico de criação de visitantes, prestadores de serviços e grupos de acesso no SGA IP. Clique nos ícones abaixo e

conheça nossas redes sociais!











Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>



O O O O

inteloros

<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>