



Central de alarmas no monitoreada

- » Supervisión del sistema inalámbrico indicando nivel de batería de sensores, apertura y cierre de puertas y ventanas y ausencia de sensores.
- » Dispone de 24 zonas, 4 cableadas y 20 inalámbricas.
- » Compatible con las aplicaciones AMT Remote Mobile y AMT Mobile.
- » Registro de mandos a distancia y sensores inalámbricos mediante botón, teclado o aplicación programadora.
- » Receptor de control remoto y sensor inalámbrico integrado (compatible con modulación OOK y FSK).

La ANM 24 NET es una central de alarmas no monitoreada con sistema de supervisión inalámbrico y conexión a la nube, que brinda al usuario un monitoreo en tiempo real de todo lo que sucede en su hogar, oficina o empresa. Se puede conectar a sensores de apertura, infrarrojos, de impacto y otros. Posee receptor incorporado, fuente de alimentación conmutada "full range" (automática) y cargador de baterías inteligente con protección contra cortocircuito o inversión de polaridad.

Comunicación con la aplicación



Especificaciones técnicas

General

Voltaje	Fuente de alimentación conmutada de rango completo de 90 a 265 VCA (automática)
Consumo en espera	1,25 vatios
Consumo en funcionamiento (127 / 220 V)	Varía según el consumo de los accesorios conectados a la salida AUXILIAR ya la salida SIRENA.
Temperatura de funcionamiento	-10 a 50 °C, humedad relativa hasta 90%
Corriente/voltaje de salida auxiliar	300 mA / 14,5 V CC
Corriente de salida de sirena	Con o sin batería: 300 mA
Cargador de batería	cargador inteligente
Número de PGM en el tablero	1
Memoria para dispositivos inalámbricos	50 dispositivos (30 para control remoto / 20 para sensores inalámbricos)
Peso	698g
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	209 x 275 x 95 mm

Zonas

Número de zonas cableadas	4
Resistencia máxima de cableado de zona	100 Ω por zona
Número de zonas inalámbricas	20

Fotos del producto

