TUTORIAL TÉCNICO

Atualizar a AMT 4010 SMART e o XEG 4000 SMART Software BootloaderWizard App

TUTORIAL TÉCNICO 0 Atualizar a AMT 4010 SMART e o XEG 4000 SMART Software BootloaderWizard App 0 0

Ο \mathbf{O} Ο \bigcirc

Baixando os arquivos necessários no site Intelbras.

A atualização de firmwares da Central AMT 4010 SMART e do módulo XEG 4000 SMART quando necessárias, deverão ser feitas através do software BootloaderWizard App da Intelbras.

Importante: Caso não se possua os arquivos de firmware para atualização, os

mesmos podem ser encontrados nas páginas do produto no site Intelbras.

Primeiramente, deve-se realizar o download do software que se encontra disponível no site da Intelbras.



Manual do usuário - AMT 4010 Smart e AMT 4010 Smart Net	Baixar ⊻
Manual do usuário - Receptor IP	Baixar ⊻
Softwares	
Receptor IP - 3.0.17	Baixar \checkmark
Changelog AMT Remoto Mobile IOS – 1.0.25	Baixar ⊻
BootloaderWizard App - 1.0.4	Baixar ⊻
Changelog AMT Remoto Mobile Android - 1.0.27	Baixar 🗸

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

\bigcirc \bigcirc TUTORIAL TÉCNICO 0 \bigcirc \mathbf{O} Atualizar a AMT 4010 SMART e o XEG 4000 SMART Software BootloaderWizard App Ο \mathbf{O} \bigcirc \bigcirc

Instalando o software BooLoader no computador.

Após o download do programa, selecione o arquivo executável e inicie a instalação.



📔 Imagens
🚽 Músicas
🛃 Vídeos
Computador
- Computador

Ο

 \mathbf{O}

Ο

 \bigcirc

👊 Rede

Lembrando que o software BootloaderWizard App é compatível apenas com a plataformas Windows a partir da versão XP.

Na próxima tela, defina onde será criada a pasta da instalação que irá conter as suas informações e clique em Next (próximo) para continuar com a instalação.



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 0

Em seguida, defina a criação do atalho do BootloaderWizard App no menu Inicar do Windows. Feito isso, selecione a opção <u>Next (</u>Próximo).



Na janela seguinte, confirme as configurações da instalação e clique n<u>o Insta</u>ll (instalar) para dar início a instalação do programa.



	139 Setup - Bootloader Wizard
n Computador	Ready to Install Setup is now ready to begin installing Bootloader Wizard on your computer.
🗣 Rede	Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.
	Destination location: C:\Program Files (x86)\Intelbras\Sistema Smart Start Menu folder: Intelbras
	< Back Install Cancel

Aguarde o término do processo de instalação.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO \mathbf{O} Atualizar a AMT 4010 SMART e o XEG 4000 SMART Software BootloaderWizard App

Ο \bigcirc

Ao termino do processo de instalação aparecerá a tela do assistente para instalação de driver de dispositivo, clique

Avançar para aceitar a assistente de instalação e depois concluir.

Assistente para Instalação de Driver de Dispositivo



Bem-vindo ao Assistente para Instalação de Driver de Dispositivo!

Este assistente o ajuda a instalar os drivers de software de que alguns dispositivos de computador precisam para funcionar.





Concluindo o Assistente para Instalação de Driver de Dispositivo

Os drivers foram instalados com êxito neste computador.



Aguarde o término do processo de instalação.

Ao termino do processo de instalação aparecerá a última tela do assistente, clique Finish (finalizar) para fechar o assistente de instalação.



Documentos Imagens Músicas Vídeos

Computador

📬 Rede

Setup - Bootloader Wizard	
	Completing the Bootloader Wizard Setup has finished installing Bootloader Wizard on your computer. The application may be launched by selecting the installed icons. Click Finish to exit Setup.
	Einish

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

\bigcirc \mathbf{O} TUTORIAL TÉCNICO 0 \bigcirc \mathbf{O} Atualizar a AMT 4010 SMART e o XEG 4000 SMART Software BootloaderWizard App 0 \mathbf{O} \bigcirc \bigcirc

Ο \mathbf{O} Ο Ο

Abrindo o Bootloader e instalando os Driver se necessário.

Para executar o programa, abra o menu Iniciar do Windows, pesquise pelo nome do software "BootloaderWizard App" e clique sobre o atalho do programa.



🖳 Computador		
🗣 Rede		
Programas (1)		
BootloaderWizard App		
Ver mais resultados		
bootloaderWizard Desligar		

Na tela inicial da aplicação marque a caixa de seleção para aceitar os termos de uso e clique no botão Próximo.



Músicas Vídeos	intelbra <i>s</i>	Bem vindo ao assistente de instalação Intelbras
Computador	versao 1.0.3	Somente técnicos devem atualizar o produto. A Intelbras não se responsabiliza por qualquer dano ao produto durante o processo de atualização. Qualquer dúvida, entra em contato com o suporte técnico através telefone (48) 2106-0006. Os produtos
🙀 Rede		compativeis com esta atualização são: AMT 4010 Smart e XEG 4000 Smart.
		✓ Aceitar os termos Cancelar < Anterior

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

O O O O O O O O Atualizar a AMT 4010 SMART e o XEG 4000 SMART O O O O O O O O

0 0 0 0

Na próxima tela é mostrada uma imagem de como abrir a central. Lembrando que a central deve estar desconectada de qualquer fonte e alimentação (rede elétrica e bateria) durante esta parte do procedimento. Após seguir a instrução clique em Próximo.





Na seguinte tela do BootloaderWizard App, é necessário colocar o jumper JP1 na placa da central ou do módulo XEG 4000 SMART.



Localização do Jumper no módulo XEG 4000 SMART

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

 \cdot

TUTORIAL TÉCNICO

\bigcirc Atualizar a AMT 4010 SMART e o XEG 4000 SMART Software BootloaderWizard App \bigcirc

O \bigcirc



Localização do Jumper JP1 na placa da central AMT 4010 SMART

Após fechar o jumper clique em Próximo.



Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 0

💼 Rede

Deve-se conectar um cabo USB A/B na placa da central e em uma entrada USB do computador. Clique em Próximo novamente.





Deve-se utilizar o cabo USB padrão A/B Macho



O conector padrão A do cabo irá para o computador e a extremidade padrão B irá para a central de alarme e módulo.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

TUTORIAL TÉCNICO

Atualizar a AMT 4010 SMART e o XEG 4000 SMART o o o Software BootloaderWizard App

0 0 0 0

 \bigcirc



Localização do conector para a atualização USB fêmea B no módulo XEG 4000 SMART



Localização do conector para a atualização USB B fêmea na placa da central AMT 4010 SMART

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

o o o o o o d <lid d d d

0 0 0 0

Na próxima etapa ligue a central em uma fonte de alimentação e clique novamente em Próximo.



Importante: Ao conectar novamente a central na alimentação (rede elétrica ou bateria) deve-se clicar no botão próximo em no máximo **20 segundos**, caso contrário após esse tempo a central irá iniciar normalmente e você não conseguirá realizar a atualização.

Se o procedimento for executado corretamente você será direcionado para a tela em que se deve clicar no botão <u>Procurar</u> para buscar o arquivo de firmware no computador.



Bibliotecas	🔿 Wizard	? :
Documentos Imagens Músicas	intelbra.	Selecione a porta COM: AMT 4010 Smart na porta COM4
Vídeos Computador		Arquivo .hex:
ede		Procurar

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

 \cdot

\bigcirc \bigcirc **TUTORIAL TÉCNICO** 0 \bigcirc \bigcirc Atualizar a AMT 4010 SMART e o XEG 4000 SMART Software BootloaderWizard App \bigcirc \bigcirc

Ο \bigcirc \bigcirc

Importante: Lembrando que para conseguir os firmwares, é necessário entrar em contato com o suporte técnico da Intelbras para requisitá-los, no caso das autorizadas os firmwares poder ser encontrados no **Portal Corporativo da Intelbras** (http://corporativo.intelbras.com.br).

Selecione o firmware desejado em seu computador



Documentos	
🔛 Imagens	
J Músicas	
Vídeos	
🖳 Computador	
🙀 Rede	

Importante: Os arquivos de firmware à serem utilizados no BootloaderWizard App precisam conter a extensão ".hex".

Após carregar o arquivo de firmware no BootloaderWizard App, clique em Próximo para carregar o firmware na central:



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

\bigcirc \mathbf{O} **TUTORIAL TÉCNICO** 0 Ο 0 0 Atualizar a AMT 4010 SMART e o XEG 4000 SMART Software BootloaderWizard App 0 0 \bigcirc \bigcirc

Ο 0 Ο \mathbf{O}

Será realizada a gravação do novo Firmware no equipamento





Basta clicar em Concluir para finalizar a instalação automaticamente e fechar o programa BootloaderWizard App.

Atenção: Para maiores informações acesse o manual da Central AMT 4010 SMART.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

O O O O

inteloros

<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>