## TUTORIAL TÉCNICO

# intelbras

### Atualização de firmware RDS 800 e RDS 840

0 0 0 0 **TUTORIAL TÉCNICO** 0 0 0 0 Atualização de firmware RDS 800 e RDS 840 0 0 0 0

0 0 0 0

1° passo  $\rightarrow$  Formate o Pen Drive com o formato FAT32;

 $2^{\circ}$  passo  $\rightarrow$  Coloque os dois arquivos descompactados no Pen Drive;

• os arquivos não podem estar dentro de pastas;

Intelbras\_usb\_upgrade\_secure.bin sky\_usb.cfg

 $3^{\circ}$  passo  $\rightarrow$  Com o receptor ligado, conecte o Pen Drive na porta USB do equipamento;



O Pen drive será reconhecido pelo receptor e a seguinte imagem será exibida:



#### Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

#### (48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

#### **TUTORIAL TÉCNICO** Atualização de firmware RDS 800 e RDS 840

0  $\bigcirc$  $\bigcirc$ 0  $\mathbf{O}$  $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

Ο 0  $\bigcirc$ 

O receptor irá identificar uma nova atualização disponível e exibirá a tela abaixo:

![](_page_2_Picture_4.jpeg)

#### Pressione "ok" para iniciar a atualização. O produto irá reiniciar e a atualização iniciará.

002 4110 Atualização via USB 4110 Atualização via USB 31007.1366 002 O produto está atualizando agora, por favor, não desligue.O O produto está atualizando agora, por favor, não desligue.O sistema será reinicializado automaticamente após a sistema será reinicializado automaticamente após a atualização. Aguarde... atualização. Aguarde... Time elapsed:00:21 ,time left:00:00 Atualização feita com sucesso, reinicializando Detectando atualização de Stream 100% 0% Write Status Write Status 100% 0%

Quando a atualização for concluída o produto reiniciará novamente e será necessário refazer a busca de canais. Acesse MENU > INSTALAÇÃO > BUSCA DE CANAIS e faça a procura dos canais.

	Busca de canais				16/08	Ø 09:18	
	REDE VIDA 3 TV CANÇÃO NO TESTE TVRO TV HORIZONTE	□ VA					
	Progresso Sinal Qualidade	Star One D2 - KU Canais TV: 66	12120 MHz Canais	29892 Kbps Rádio: 0	Vertical	<ul> <li>100%</li> <li>92%</li> <li>77%</li> </ul>	
		SAIR Pes	quisa concluída	, [SAIR] para	sair		

Caso o produto esteja com a mesma versão disponível no pen drive, nenhuma notificação será exibida.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

#### (48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

31007.1366

#### 

#### 

#### O O O O

## inteloros

#### <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>