

DFC 420 UN

Detector de Fumaça Convencional



O detector de fumaça convencional, cujo funcionamento baseia-se em um emissor e um sensor de raios infravermelhos, é projetado para disparar em caso de detecção de fumaça no ambiente onde está instalado, opera em sistemas 12 e 24 Vdc e pode ser instalado por consumo de corrente ou por contato seco

- » Contato extra para monitoramento do laço;
- » Compatível com equipamentos que possuem entrada NA/NF;
- » Possui LED indicativo de situação de alarme;
- » Indicado para ambientes internos;
- » Tensão de operação 12 a 24 Vdc.

Especificações técnicas

Tensão de operação	12 e 24 Vdc
Corrente em supervisão	<0,1 mA
Corrente em alarme	30 mA ±5 mA
Sensibilidade/classe/atuação/potência sonora	0,15 a 0,5 dBm
Tipo	Óptico infravermelho
Indicador visual LED	Supervisão: verde, pisca a cada 4s / alarme: vermelho, sempre aceso
Instalação	2 fios (com polaridade)
Instalação por consumo de corrente	2 fios (sem polaridade)
Instalação da saída de contato seco	3 e 4 fios
Temperatura de operação	-10 a 50 °C
Umidade relativa	<95% (não condensada)
Cor	Branco
Material	ABS com proteção UV

Peso	134 g
Dimensões (A x Ø)	45 x 100 mm

Fotos do produto

