

Comparativo Técnico

Estações de recarga CVE



						
Modelos	Mini CVE 3000 P	Home EVE 0074H	City EVE 0074C	City EVE 0110C	Business EVE 0074B	Business EVE 0220B
Potência	3 KW	7,4 KW	7,4 KW	11 KW	7,4 KW	22 KW
Proteções Elétricas	Sobrecorrente; corrente residual; surtos elétricos; sobretensão; subtensão; sobrefrequência; subfrequência; sobretemperatura; subtemperatura ¹					
Dispositivo de Proteção					Disjuntor 1P ou 2P, DPS e IDR Tipo A	
Modo de Iniciar a Recarga	Plug&Play	Plug&Play/Cartão RFID	Plug&Play/Cartão RFID/APP			
Tensão Nominal	230 V (± 10%)	230 V (± 10%)	230 V (± 10%)	400 V (± 10%)	230 V (± 10%)	400 V (± 10%)
Tensão Nominal A partir de 12/23	-	100-240 V (Full range)	-	-	100 - 240 V (Full range)	173 V - 415 V (Full range)
Corrente Nominal	13 A	32 A	32 A	16 A	32 A	32 A
Conexão Elétrica	F+N+T ou 2F+T	F+N+T ou 2F+T	F+N+T ou 2F+T	3F+N+T	F+N+T ou 2F+T	3F+N+T
Tipo de Conector	Tipo 2 - Europeu					
Conexão com internet	Não		Wi-Fi 2.4 Ghz		Wi-Fi 2.4 Ghz e Ethernet	
Gestão de recarga	Não			Sim		
Cabo	4 metros					
Indicação de LED	Sim					
Fixação	Portátil ²		Parede ou instalação com pedestal ³			

1- É necessário dimensionar o circuito de alimentação para todas as estações conforme as instruções detalhadas no manual do usuário. Além das proteções mencionadas acima, os modelos Business contam com proteções elétricas internas conforme a Norma NBR 17019.

2- É recomendado alimentá-lo por uma tomada exclusiva de 20 A padronizada pela ABNT NBR 14136.

3 - O pedestal é um item vendido como acessório (código Intelbras: 4820108).



intelbras

[Intelbras.com/pt-br/contato/suporte-técnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)