TUTORIAL TÉCNICO

Mudança de modo de operação via menu OSD DVR/NVR

TUTORIAL TÉCNICO Cadastrar câmeras IP

0 0 0 0

INTRODUÇÃO

Neste tutorial vamos realizar a troca do modo de operação da(s) câmera(s) Multi HD para diferentes modos de operação

VERIFICAR MODELO DA(S) CÂMERA(S)

Para permitir a mudança do modo de operação CVBS para outra tecnologia a(s) câmera(a) devem ser MULTI HD e estarem em modo CVBS no momento da Mudança



VERIFICAR PROTOCOLO MENU PTZ

vá para o **menu principal**, após isso selecione o menu sistema e menu **PTZ**, selecione no campo "protocolo" o protocolo **intelbras-1**

Acesse o menu principal

intelbras	MHDX 1332	🐴 🚗 2 _© 🕞 🛛 Menu principal
⊃ Visualizar 🗙		🔅 Configurações
	Visualizar Visualizar Ver video em tempo real. Ver video em tempo real.	skup de arquivos em dispositivos USB.
	Inteligência Artificial Gerencie, Configure e Busque os eventos de Inteligência Artificial.	
CONFI	GURAÇÖES	
00	Câmera 💑 Rede 👝 Armazenamento 🕨 Eventos 🍪 Sistema ϳ	Informações

Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial:youtube.com/IntelbrasBR

0 Ο 0 0 Ο Ο Ο Ο 0 0 0 0

0 Ο Ο 0

Acesse o menu sistema

intelbras MHDX 1332	2				FAQ	ᇏ 🖧 🏳 🏼 Menu princ
🗢 Visualizar 🗙 🎭 Sistema	×					Configurações
Geral						
> PTZ	Canal					
	Тіро	Local 👻				
Alerta Sonoro	Modo Controle	Serial -				
Automanutenção	Protocolo	Intelbras-1				
Config. backup	Endereço	1				
Padrão	Baud Rate	9600 -				
Atualizar	Data Bit	8 -				
Conta	Stop Bits	1 -				
	Paridade	Nenhum -				

TUTORIAL TÉCNICO Cadastrar câmeras IP



Na aba **Sistema**, clique em **Protocolo**

intelbras MHDX 1332	2		FAQ	ے کے ا	Menu principal
🗢 Visualizar 🗙 🗞 Sistema	×			Ç, co	onfigurações
Geral					
х рт 7	Canal	1 -			
> F1Z	Тіро	Local 🔻			
Alerta Sonoro	Modo Controle	Serial 🔻			
Automanutenção	Protocolo	Intelbras-1			
Config. backup	Endereço	САТИ			
Padrão	Baud Rate	DH-CC440 DH-MATRIX			
Atualizar	Data Bit	INTELBRAS-1			
Conta	Stop Bits	INTELBRAS-2 EPTZ			
	Paridade	General			
		HAIYU			
		Inteloras-1			
			Copiar	Atualizar	Salvar

Verifique se o **Protocolo** selecionado é o **intelbras-1**



Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial:youtube.com/IntelbrasBR

TUTORIAL TÉCNICO Cadastrar câmeras IP

0 0 0 0



MUDANÇA DO MODO DE OPERAÇÃO

acesse a visualização do canal ao qual é desejado fazer a mudança do modo de operação (pressione duas vezes o mouse esquerdo sob o canal), utilize o mouse direito para abertura do menu auxiliar e localize o menu **controle PTZ**

	intelbras	intelbras	intelbras	intelbras	& 14/01/2025 10:10:20 INCEIDras
Canali 🧪 🔜 👔	Canal2 🖋 🎫 📍	2 Canal3 🖍 🍽 📍 3	Canal4 🖋 🎫 📍 4	Canal5 💉 💻 📍 5	Canal6 🧪 💻 💡
intelbras	intelbras	intelbras	intelbras	intelbras	intelbras
Canal7 💉 🎫 💡 7	Canal8 🖋 🎫 🤌	8 Canal9 🧪 💻 孝 9	Canal10 🖋 🎫 📍 10	Canal11 🖋 💻 🦻 11	Canal12 💉 💻 孝 12
intelbras	intelbras	intelbras	intelbras	intelbras	intelbras
Canal13 🖋 🎫 💡 13	Canal14 🖋 🎫 📍 14	Canal15 🖋 🛤 훅 15	Canal16 💉 🕶 📍 16	Canal17 🖋 🕶 📍 17	Canal18 🖋 🎫 📍 18
intelbras	intelbras	intelbras	intelbras	intelbras	intelbras
Canal19 🖋 🎫 📍 19	Canal20 🖋 🎫 📍 20	Canal21 🖋 🎫 📍 21	Canal22 💉 🛋 📍 22	Canal23 🖋 🍽 📍 23	Canal24 🖋 🛋 📍 24
intelbras	intelbras	intelbras	intelbras	intelbras	intelbras
Canal25 💉 💶 📍 25	Canal26 🖋 🎫 📍 26	Canal27 🖋 📫 ? 27	Canal28 / • ? 28	Canal29 🖋 🎫 ? 29	Canal30 🖋 🎫 ? 30
iotelbros	iotelbros	1 508 5 35	9 35 13 39	17 130 21 130	25 132 29 132
Inceloras	Inceloras	2 623 6 36 3 37 7 36	10 34 14 36	18 139 22 42 10 138 23 141	26 137 30 130 27 144 21 120
Canal31 💉 🛋 📍 31	Canal32 🖋 📑 🔭 32	2 4 34 8 25	11 34 15 35 12 36 16 35	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	21 144 31 129 28 142 32 132

pressione o mouse esquerdo duas vezes sobre o canal da câmera que está com o **protocolo intelbras-1** e deseja trocar seu modo de operação



Suporte a clientes:<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial:<u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

TUTORIAL TÉCNICO Cadastrar câmeras IP

0 0 0 0

Agora acesse o menu auxiliar pressionando o mouse direito uma vez, após isso procure pelo menu **CONTROLE PTZ**







Após selecionar o menu, será aberto um menu de controle PTZ

象 14/01/2025 10:10:56



OBS: Para utilização deste menu você pode utilizar das setas que estão na circunferência(**cima,baixo,esquerda,direita**) para assim poder escolheer os menus e para confirmar a operação utilize sempre o simbole de mais (+) localizado no campo **iris**

Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial:youtube.com/IntelbrasBR

TUTORIAL TÉCNICO Cadastrar câmeras IP

0 0 0 0

Após a abertura do menu leve o cursor do mouse até o simbolo menos (-) da opção **iris** e pressione o mouse esquerdo duas vezes



O menu OSD será aberto

Sem HD 1. O Ment	ហ្	愈 <mark>30/11/2006 00:03:44</mark>
>Formato Video Resolução Luz de Fundo Ajuste Imagem Exposição Balanço Branco Led Idioma Avançado Padrão Sair	NTSCJ 960H CVBS OFF J J Auto Auto Auto Português	

Com o menu OSD aberto localize o submenu **avançado**

Sem HD 1_ [©] Men	ប	30/11/2006 00:04:45
Formato Vídeo Resolução Luz de Fundo Ajuste Imagem Exposição Balanço Branco Led Idioma Mvançado Padrão Sair	NTSCJ 960H CVBS OFF J J Auto Auto AutoJ Português	

Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial:<u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

O O O O
O O O O
O O O O
O O O O

0 0 0 0

leve o cursor do mouse até o simbolo mais (+) da opção iris e pressione o mouse esquerdo uma vez para selecionar o submenu **avançado**

Sem HD	Avançado	D	े <mark>30/11/2006 00:05:02</mark>
	Nome Canal	OFF	
	Espelhamento	с Л	
	Alerta Tensão	OFF	
	Másc. Priv.	OFF	
	Inf. Sist.	с Д	
>	Seí de de Ví deo	CVES	
	Volter		Vel 5



após isso procure pela opção **saída de vídeo**

Sem HD Avançad	0 30/11/2006 00:05:02
Nome Canal Espelhamento Alerta Tensão Másc. Priv. Inf. Sist. Saí da de Vídeo Voltar	<text></text>

utilizando da **Seta para a direita** no cursor do menu OSD selecione a tecnologia desejada para a troca



Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial:<u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Ο 0 TUTORIAL TÉCNICO 0 0 Ο 0 Cadastrar câmeras IP 0 0 0 0

Ο Ο Ο Ο

CAV: /

Confirme a troca selecionando o símbolo de **mais (+)** no menu OSD e após a abertura do aviso abaixo selecione a opção **SIM** utilizando a seta a esquerda e depois o símbolo de mais (+) novamente



Sim Não Gancelar





Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial:<u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

0 0 0 0 0 Ο 0

Ο Ο Ο Ο

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.



Intelbras 🤣



Siga nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades e receber novos tutoriais!



Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>



O O O O

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/