TUTORIAL TÉCNICO

Creación de visitantes, proveedores de servicios y grupos de acceso en SGA IP

0 0 0 0 **TUTORIAL TÉCNICO** 0 0 0 0 Creación de visitantes, proveedores de servicios y grupos de acceso en SGA IP 0 0 0 0

Ο \mathbf{O} Ο Ο

El procedimiento a continuación supone que los dispositivos tienen la última versión de firmware disponible.

<u>UBICACIÓN DEL SOFTWARE EN EL SITIO WEB DE INTELBRAS</u>

Página del MIP 1000 IP > Soporte > Archivos para download.

Link de la página del producto haciendo clic aquí.

Benefícios	Suporte

Encontre os documentos

Filtre os assuntos	~	Ordenar por recentes	~	ou	Busque um documento	Q
Softwares						^
Software - SGA 1000 IP 24	.11.01 25/0	2/2025				Download $\underline{\downarrow}$
Changelog SGA 1000 IP 24	.11.01 05/1	12/2024				Download $\underline{\downarrow}$

Tutoriais - PDF	^
Configuração de conexão com servidor SGA 1000 IP 01/04/2024	Download $\underline{\downarrow}$
Backup/restauração de dados do MIP 1000 IP pelo software SGA 1000 IP 08/02/2024	Download $\underline{\downarrow}$
Importação/exportação do software SGA 1000 IP para o InControl Web 23/10/2023	Download $\underline{\downarrow}$
Criação de visitantes, prestadores de serviços e grupos de acesso no SGA IP 29/04/2022	Download $\underline{\downarrow}$
Guia de boas práticas - Instalação do sistema SCA 1000 IP 25/04/2022	Download $\underline{\downarrow}$

Después de la instalación, se creará un acceso directo en el

escritorio de su computadora.



Haga doble clic en el acceso directo y acceda al software.

0 Ο **TUTORIAL TÉCNICO** 0 0 0 Ο Creación de visitantes, proveedores de servicios y grupos de acceso en SGA IP Ο 0 0 0

0 \mathbf{O} Ο Ο



• Haga clic en buscar **MIP IP** en la red.

🧾 Intelbras - Sistema de Gestão de Ac	essos - IP - Versão: 211201-1.0.0	-		×	
intelbras sga 1000 IP	Teclas de Acionamento				
Início Eventos	MIP's IP Tala anno an MIDa ID dian an fueir - É a sa fueir a such dian ann an diana an diana an diana an diana an diana	T	,		

Cadastros	Tela com os Mi	r s ir disportiver	s. E possiverini	stan e exetain r	iovos equipamen	tos para monito	
Relatórios					Adicionar MIP IP	manualmente	Buscar MIPs IP na rede
Configurações							
Configurações de Rede	Nome	Versão	IP	Porta	MAC	Status	Ações
Configurações do Software							
Informações							
Sair							
		Nenhu	ım MIP cadastrado	o. Por favor, cliqu	e em Nova conexão (ou em Buscar na rec	de.

Espere a que se complete la búsqueda y registre el MIP con los datos predeterminados de fábrica.

login: admin senha: 123456

		х	
Nova conexão com N			
P/DDNS :	Porta :		
10.105.10.25	12356		
Login de Acesso ao SGA IP :	Senha :	_	
admin			
Conectar automaticamente		_	
Cancelar	tar		
	Nova conexão com N P/DDNS : 10.105.10.25 Login de Acesso ao SGA IP : admin Conectar automaticamente	Nova conexão com MIP IP P/DDNS : Porta : 10.105.10.25 12356 .ogin de Acesso ao SGA IP : Senha : admin •••••• Conectar automaticamente Cancelar Conectar	Nova conexão com MIP IP P/DDNS : Porta : 10.105.10.25 12356 .ogin de Acesso ao SGA IP : Senha : admin •••••• Conectar automaticamente Cancelar Conectar

Soporte al cliente: <u>intelbras.com/es/soporte</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasLatam</u>

0 0 TUTORIAL TÉCNICO 0 \bigcirc 0 Creación de visitantes, proveedores de servicios y grupos de acceso en SGA IP 0 0 \bigcirc \bigcirc

Ο 0



Acceda a la pestaña de **Registros** (cadastros).

🧾 Intelbras - Sistema de Gestão de Aces	ssos - IP - Versão: 21	1201-1.0.0					-		×
intellecor				Teclas de A	cionamento				
SGA 1000 IP									
Início									
Eventos	MIP's IP								
Cadastros	Tela com os MI	Ps IP disponívei	is. É possível inc	luir e excluir r	iovos equipamer	ntos para monito	ramento.		
Relatórios				,	Adicionar MIP IP	manualmente	Buscar MIP	s IP na r	ede
Configurações									
Configurações de Rede	Nome	Versão	IP	Porta	MAC	Status	Açõ	es	

Configurações do Software	IVITP TP	211101	10.103.10.23	12530	40-31-CF-4F-0	Conectado	C G D 🔨 🔛
Informações	MIP IP	0	10.105.10.104	12356	24-FD-0D-4B-3	Desconecta	음 이 🖍 🗌 🗓
Sair							

• Y luego haga clic en la opción Visitantes/Proveedores (Visitantes/Prestadores).

🚨 Intelbras - Sistema de Gestão de Ace	ssos - IP - Versão: 211201-1.0.0			-	x
		Teclas de A	cionamento		
Intelbras SGA 1000 IP					
Início					
Eventos	Moradores				
Cadastros	Tela com informações dos m	oradores cadastrados no sister	ma		
Moradores	Novo		Nenhum morador encontrado		\mathbf{O}
Visitantes/Prestadores					\sim
Dispositivos	Nome	Apto	Bloco	Acões	
Chaveiros (TAGs)			51000		
Controles (RF)					
Biometrias (Digital)					
Faces					
Feriados					
Grupos					
Relatórios					
Configurações					

• Al acceder, haga clic en Nuevo (**Novo**):

🧾 Intelbras - Sistema de Gestão de Ace	ssos - IP - Versão: 211201-1.0.0				-	x
• • •		Teclas de A	cionamento			
Intelbras SGA 1000 IP						
Início						
Eventos	Visitantes/Prestadores					
Cadastros	Tela com informações dos visi	tantes/prestadores de serviço	cadastrados no sistema			
Moradores	Novo	Nenhum visitante/pr	estador de servico encontrado			Q
Visitantes/Prestadores			3	1		
Dispositivos	Nome	Apto	Bloco		Acões	
Chaveiros (TAGs)			21000			
Controles (RF)						
Biometrias (Digital)						
Faces						
Feriados						
Grupos						
Relatórios						

Soporte al cliente: <u>intelbras.com/es/soporte</u>

Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasLatam</u>

Ο 0 **TUTORIAL TÉCNICO** 0 0 0 0 Creación de visitantes, proveedores de servicios y grupos de acceso en SGA IP 0 0 0 Ο

Ο Ο \bigcirc \mathbf{O}



En **Dados do visitante/prestador** se debe seleccionar • el Nombre, Número de Identificación y el grupo de acceso del visitante o proveedor.

🛄 Intelbras - Sistema de Gestão de Acessos - IP - Versão: 211201-1.0.0



Novo visitante/prestador de serviço

х

SGA 1000 IP	Tela de cadastro d	e novo visitante/p	restador de serviço		Os campos	com * sao obrigatorios
Início	– Dados do visitante/p No	orestador ome: *		– Dados do horá Dias liberados	rio permitido s para entrada:	
Eventos		Teste				
Cadastros				Todos Dom	Seg Ter Qua Q	ui Sex Sab Feriado
Moradores		RG CPF		Data inicial:	Data final: Hor	a inicial: Hora final:
Visitantes/Prestadores	G	rupo de acesso:		23/03/20:	23/03/20: 🔳 00	:00 23:59
Dispositivos		/isitante	*			
Chaveiros (TAGs)	– Recursos disponíveis			- Dados dos disp	ositivos —	
Controles (RF)	Senha:			Dispositivos li	berados/bloqueados	
Biometrias (Digital)	123456			Nome	Status	Ações
Faces						
Feriados	Chaveiro (TAG) - (Código: 🔵 Dec	imal Hexa			
Grupos		MIP IP	 Ler Chaveiro 			
Relatórios	Controle (RF) - Co	ódigo:			Nenhum dispositivo enc	ontrado
Configurações		MIP IP	 Ler Controle 		Nennum dispositivo ene	
Configurações de Rede	Marca: Mo	delo: Cor:	Placa:			
Configurações do Software						
Informações						
Sair	- Dados da liberação Apto () Lo	cal Bloco	: Autorização	: Observação:		
			•	,		
	0					
	– Outras informações					
	Telefone:			Celular:		
			Cancelar	Salva	ar	

Ο 0 0 0 TUTORIAL TÉCNICO 0 0 0 0 Creación de visitantes, proveedores de servicios y grupos de acceso en SGA IP 0 0 0 Ο

0 Ο Ο Ο

En **Recursos disponíveis** se deberá ingresar la

 contraseña del visitante/proveedor, su tag y control.

📃 Intelbras - Sistema de Gestão de Ace	sos - IP - Versão: 211201-1.0.0	×
intelbras sga 1000 IP	Novo visitante/prestador de serviço Tela de cadastro de novo visitante/prestador de serviço	Os campos com * são obrigatórios
Início Eventos Cadastros Moradores <u>Visitantes/Prestadores</u> Dispositivos	Dados do visitante/prestador Nome: * Nome: RG CPF Grupo de acesso: Visitante	trada: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Chaveiros (TAGs) Controles (RF) Biometrias (Digital) Faces Faces Feriados Grupos Relatórios Configurações Configurações de Rede Configurações do Software	Recursos disponíveis Senha: Chaveiro (TAG) - Código: MIP IP Ler Chaveiro Controle (RF) - Código: MIP IP Ler Controle MIP IP Ler Controle MIP IP Ler Controle MIP IP Ler Controle Marca: Modelo: Cor: Placa:	bloqueados Status Ações dispositivo encontrado.
Informações Sair	Dados da liberação Apto Local Bloco : Autorização: O Outras informações Telefone: Celular: Cancelar Salvar	

TUTORIAL TÉCNICO

Creación de visitantes, proveedores de servicios y grupos de acceso en SGA IP

Ο 0 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

0

 \mathbf{O}

 \bigcirc

0

 \mathbf{O}

En **Dados de Liberação** es donde se colocará la información de a qué apartamento se le concederá el

acceso, el bloque del mismo, la autorización y una nota que podrá ser rellenada según las necesidades del cliente.



Início		Nome: *			Dias liberados	para entrada:		
Eventos					\checkmark		\checkmark \checkmark \checkmark	
Cadastros					Todos Dom	Seg Ter Qua Qu	i Sex Sab Feriado	
Moradores					Data inicial:	Data final: Hora	inicial: Hora final:	
Visitantes/Prestadores	Ű	Grupo de ac	esso:		24/03/20	24/03/20: 🔳 00:0	0 23:59	
Dispositivos		Visitante		-				
Chaveiros (TAGs)	- Recursos disponi	íveis —			Dados dos dispo	ositivos		
Controles (RF)	Senha:				Dispositivos lib	erados/bloqueados		
Biometrias (Digital)					Nome	Status	Ações	
Faces	Chausing (TAC)		Desired					
Feriados	Chaveiro (TAG)	- Coalgo: (неха				
Grupos		MIP IF	· •	Ler Chaveiro				
Relatórios	Controle (RF) -	Código:			Nenhum dispositivo encontrado.			
Configurações		MIP IF	· •	Ler Controle				
Configurações de Rede	Marca:	Modelo:	Cor:	Placa:				
Configurações do Software								
Informações	- Dados da liberas	ão —						
Sair	Apto	Local	Bloco :	Autorização:	Observação:			
	0							
	Outras informaçã	ões —			Colular			
	receivite.							
				Cancelar	Salvar	r		
			L					

Soporte al cliente: <u>intelbras.com/es/soporte</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasLatam</u>

Ο 0 0 0 TUTORIAL TÉCNICO 0 0 0 0 Creación de visitantes, proveedores de servicios y grupos de acceso en SGA IP 0 0 Ο 0

0 Ο 0 0

En **Outras informações** se deberán ingresar los datos del visitante/proveedor.

📃 Intelbras - Sistema de Gestão de Ace	ssos - IP - Versão: 211201-1.0.0 💻 🗖	x
intelbras sga 1000 IP	Novo visitante/prestador de serviço Tela de cadastro de novo visitante/prestador de serviço Os campos com * são obriga	atórios
Início Eventos Cadastros Moradores <u>Visitantes/Prestadores</u> Dispositivos Chaveiros (TAGs)	Dados do visitante/prestador Nome: * Nome: * Dias liberados para entrada: RG CPF Todos Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab Fer Grupo de acesso: Data inicial: Data final: Hora inicial: Hora fin Visitante 24/03/20; 24/03/20; 24/03/20; 23:59	eriado nal:
Controles (RF) Biometrias (Digital) Faces Feriados Grupos Relatórios Configurações	Recursos disponíveis Dados dos dispositivos Senha: Dispositivos liberados/bloqueados Chaveiro (TAG) - Código: Decimal MIP IP Ler Chaveiro Controle (RF) - Código: Nenhum dispositivo encontrado.	
Configurações de Rede Configurações do Software Informações Sair	Marca: Modelo: Cor: Placa: Dados da liberação Apto Local Bloco: Autorização: 0	
	Outras informações Celular: Telefone: Celular: Cancelar Salvar	



0 0 TUTORIAL TÉCNICO 0 0 0 0 Creación de visitantes, proveedores de servicios y grupos de acceso en SGA IP Ο 0 0 0

Ο Ο 0 Ο

En Dados do horário permitido se deben configurar los días y horas que el visitante tiene acceso al condominio.

🛄 Intelbras - Sistema de Gestão de Ace	ssos - IP - Versão: 211	201-1.0.0					-	□ ×	x
intelbras sga 1000 IP	Novo visitante Tela de cadastro	/prestador de s o de novo visitar	serviço nte/prestado	or de serviço		Os campos	com * são c	brigatórios	s
Início Eventos Cadastros Moradores Visitantes/Prestadores Dispositivos	Dados do visitan	te/prestador Nome: *	CPF		Dados do horário Dias liberados p Todos Dom S Data inicial:	permitido ara entrada: Seg Ter Qua Qu Data final: Hora 24/03/20:	ui Sex Sal a inicial: Ho 00	o Feriado ora final: 3:59	
Chaveiros (TAGs) Controles (RF) Biometrias (Digital) Faces Feriados Grupos Relatórios Configurações Configurações de Rede Configurações do Software	Recursos disponi Senha: Chaveiro (TAG) Controle (RF) -	íveis) - Código: MIP IP Código: MIP IP Modelo: C) Decimal (Hexa Ler Chaveiro Ler Controle Placa:	Dados dos disposi Dispositivos libe Nome	itivos rados/bloqueados Status	ontrado.	ões	
Informações Sair	Dados da liberação Apto O Outras informação Telefone:	ão Local B		Autorização:	Observação: Celular:				

0 0 0 Ο TUTORIAL TÉCNICO 0 0 0 Ο Creación de visitantes, proveedores de servicios y grupos de acceso en SGA IP 0 0 0 Ο

0 Ο Ο Ο

En los **Dados dos dispositivos**, se muestra a qué

• dispositivos tiene permitido acceder el visitante/proveedor.

Intelbras - Sistema de Gestão de Ace	essos - IP - Versão: 211201-1.0.0	_ D ×
intelbras sga 1000 IP	Novo visitante/prestador de serviço Tela de cadastro de novo visitante/prestador de serviço Os campos com	n * são obrigatórios
Início Eventos Cadastros Moradores Moradores <u>Visitantes/Prestadores</u> Dispositivos Chaveiros (TAGs) Controles (RF) Biometrias (Digital) Faces Feriados Grupos Relatórios Configurações de Rede Configurações do Software	Dados do visitante/prestador Nome: * Nome: * Dias liberados para entrada: Image: Series Image: Series Grupo de acesso: Visitante Visitante Dados do horário permitido Data inicial: Data final: Hora ini 24/03/20: Visitante Dados dos dispositivos Data inicial: Data final: Hora ini 24/03/20: Image: Seriha: Dados dos dispositivos Chaveiro (TAG) - Código: Decimal MIP IP Ler Chaveiro Controle (RF) - Código: Nenhum dispositivo encontration MIP IP Ler Controle Marca: Modelo: Cor: Placa: Image: Modelo: Cor: Placa: Image: Placa:	Sex Sab Feriado icial: Hora final: 23:59
Sair	Dados da liberação Apto Local Bloco : Autorização: O Outras informações Telefone: Celular: Cancelar Salvar	

0 Ο \mathbf{O} \bigcirc **TUTORIAL TÉCNICO** 0 0 0 0 Creación de visitantes, proveedores de servicios y grupos de acceso en SGA IP 0 0 Ο 0

Ο 0 Ο 0

Luego de rellenar todos los datos, finalice el registro 04 haciendo clic en **Guardar**.

🚨 Intelbras - Sistema de Gestão de Ace	ssos - IP - Versão: 21	1201-1.0.0				_ D X				
intelbras sga 1000 IP	Editar visitant Tela de edição	e/prestador de visitante/p	de serviço prestador de	serviço	Os campos	com * são obrigatórios				
Início	– Dados do visitar	nte/prestador — Nome: *			Dias liberados para entrada:					
Eventos		tosto								
Cadastros					Todos Dom Seg Ter Qua Q	≀ui Sex Sab Feriado				
Moradores		RG 🔵			Data inicial: Data final: Hor	ra inicial: Hora final:				
Visitantes/Prestadores		Grupo de a	cesso:		28/03/20: 🔳 28/03/20: 🔳 00	:00 23:59				
Dispositivos		Visitante		Ŧ						
Chaveiros (TAGs)	- Recursos dispor	íveis —			Dados dos dispositivos					
Controles (RF)	Senha:				Dispositivos liberados/bloqueados					
Biometrias (Digital)	654987				Nome Status	Ações				
Faces Feriados	Chaveiro (TAG) - Código: (Decima	al 🔵 Hexa						
Grupos		MIP I	Р 👻	Ler Chaveiro						
Relatórios	Controle (RF)	- Código:								
Configurações		MIPI	P 👻	Ler Controle						
Configurações de Rede	Marca:	Modelo:	Cor:	Placa:						
Configurações do Software										
Informações										
Sair	Dados da libera	;ão ———	Bloco :	Autorização:	Observação:					
		/ Local								
	0									
	– Outras informaç	ões —			Colular					
	relefone.									
				Cancelar	Salvar					

TUTORIAL TÉCNICO Creación de visitantes, proveedores de

servicios y grupos de acceso en SGA IP

0 \mathbf{O} \bigcirc \bigcirc

0

0 0

 \mathbf{O}

 \mathbf{O}

Ο

0

0

0

Una vez rellenados correctamente todos los datos

• aparecerá el siguiente mensaje y se habrá completado el registro del visitante/proveedor.



Sucesso!

A solicitação foi realizada com

sucesso.



Para crear un grupo, simplemente vaya a Cadastro -**Grupos** y haga clic en Nuevo(**Novo**).

🚨 Intelbras - Sistema de Gestão de Ace	essos - IP - Versão: 211201-1.0	.0	_	x
		Teclas de Acionamento		
Intelbras SGA 1000 IP				
Início				
Eventos	Grupos			
Cadastros	Tela com informações	s dos grupos de visitas / prestadores de serviço do sistema		
Moradores	Novo	Nenhum grupo encontrado		\bigcirc
Minite at a Durante de una				\sim



Soporte al cliente: <u>intelbras.com/es/soporte</u>

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasLatam

0 0 0 Ο Ο 0 0 Ο 0 Ο

TUTORIAL TÉCNICO

Creación de visitantes, proveedores de servicios y grupos de acceso en SGA IP

0 0 Ο 0

• Al hacer clic en **Novo**, se abrirá la siguiente pantalla:

🧾 Intelbras - Sistema de Gestão de Ace	ssos - IP - Versão: 211201-1.0.0			_ 🗆 ×
		Teclas de /	Acionamento	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
intelbras sga 1000 IP				
Início				
Eventos	Novo Grupo			
Cadastros	Tela de cadastro de novo grup	00	Os c	ampos com * são obrigatórios
Moradores				
Visitantes/Prestadores	Nome: *		Tipo do Usuário:	
Dispositivos			Morador	*
Chaveiros (TAGs)	- 11 - 12 - 12 - 12			
Controles (RF)	Escolha quais os dispositivos l	iberados/bloqueados para o g	grupo	
Biometrias (Digital)	Nome	Тіро	Acesso pelo dispositivo	Ações
	MIP1000 IP	MIP 1000 IP	Liberado	

Faces				
Feriados	XPE 1013 PLUS ID	XLT	Bloqueado	
Grupos	3530 Facial	SS 3530 MF W	Bloqueado	
Deletária	Bio Inox Plus SS 311 MF	Bio Inox Plus SS 311 MF	Bloqueado	
Relatorios	XLT 1000 ID	XLT	Bloqueado	
Configurações	ss3430	SS 3430 MF	Bloqueado	
Configurações de Rede				
Configurações do Software				
Informações				
Sair				
		Cancelar	Salvar	

• En **Nome** (nombre) se debe ingresar el nombre del grupo:



Moradores	Nome: *		Tipo de Haufrier			
Visitantes/Prestadores	Nome: ^		npo do Usuario.			
Dispositivos			Morador	Ŧ		
Chaveiros (TAGs)			Morador			
Controles (RF)	Escolha quais os dispositivos	tiberados/bioqueados para o <u>c</u>	Prestador de servico			
Biometrias (Digital)	Nome		, Visitante			
Faces		MIP 1000 IP				
Feriados	XPE 1013 PLUS ID	XLI	Bloqueado			
Grupos	3530 Facial	SS 3530 MF W	Bloqueado			
Relatórios	Bio Inox Plus SS 311 MF	Bio Inox Plus SS 311 MF	Bloqueado			
С ^с	XLT 1000 ID	XLT	Bloqueado			
Configurações	ss3430	SS 3430 MF	Bloqueado			
Configurações de Rede						
Configurações do Software						
Informações						
Sair						
		Cancelar	Salvar			

Soporte al cliente: <u>intelbras.com/es/soporte</u>

Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasLatam</u>

0 TUTORIAL TÉCNICO 0 0 0 Creación de visitantes, proveedores de servicios y grupos de acceso en SGA IP

Ο 0 0 Ο

0 0

Ο

Ο

0

0

0

0

En **Tipo de Usuário**, debes ingresar el tipo de usuarios que se colocarán en el grupo.

🚨 Intelbras - Sistema de Gestão de Ace	ssos - IP - Versão: 211201-1.0.0				_		x
intelbras sga 1000 IP		Teclas de A	Acionamento				
Início							
Eventos	Novo Grupo						
Cadastros	Tela de cadastro de novo gru	00	Os c	ampos co	m * são	obrigat	tórios
Moradores Visitantes/Prestadores	Nome: *		Tipo do Usuário:				
Dispositivos			Morador				-
Chaveiros (TAGs)	Eccelha quais os dispositivos l	ibarados/bloqueados para o c	Morador				
Controles (RF)	Nome	Tipo	Prestador de serviço				
Biometrias (Digital)	MIP1000 IP	MIP 1000 IP	Visitante				
Faces	XPE 1013 PLUS ID	XLT	Bloqueado		0)	_
Ferlados	3530 Facial	SS 3530 MF W	Bloqueado				
Deletárie -	Bio Inox Plus SS 311 MF	Bio Inox Plus SS 311 MF	Bloqueado				
Relatorios	XLT 1000 ID	XLT	Bloqueado				
Configurações	ss3430	SS 3430 MF	Bloqueado				
Configurações de Rede							
Configurações do Software							
Informações							
Sair							
		Cancelar	Salvar				

Ο \bigcirc TUTORIAL TÉCNICO 0 0 0 Creación de visitantes, proveedores de servicios y grupos de acceso en SGA IP 0 0 Ο

Ο Ο 0 Ο

0

Ο

0

En la pestaña de abajo se deben seleccionar los dispositivos a los que tendrá acceso el grupo.

📃 Intelbras - Sistema de Gestão de Ace	ssos - IP - Versão: 211201-1.0.0			_ 🗆 X
intellocos		Teclas de /	Acionamento	
SGA 1000 IP				
Início				
Eventos	Novo Grupo			
Cadastros	Tela de cadastro de novo gru	ipo	Os campos co	m * são obrigatórios
Moradores	Nome: *		Tipo do Usuário:	
Visitantes/Prestadores			Morador	
Dispositivos Chavairas (TACs)			Morador	
Controlos (PE)	Escolha quais os dispositivos	liberados/bloqueados para o	grupo	
Biometrias (Digital)	Nome	Тіро	Acesso pelo dispositivo	Ações
Faces	MIP1000 IP	MIP 1000 IP	Liberado	
Feriados	XPE 1013 PLUS ID	XLT	Bloqueado	
Grupos	3530 Facial	SS 3530 MF W	Bloqueado	
Relatórios	Bio Inox Plus SS 311 MF	Bio Inox Plus SS 311 MF	Bloqueado	
	XLT 1000 ID	XLT	Bloqueado	
Configurações	ss3430	SS 3430 MF	Bloqueado	
Configurações de Rede				J
Configurações do Software				
Informações				
Sair				
		Cancelar	Salvar	

 \mathbf{O} TUTORIAL TÉCNICO 0 \mathbf{O} \bigcirc Creación de visitantes, proveedores de servicios y grupos de acceso en SGA IP \bigcirc \mathbf{O} \bigcirc

0 Ο \bigcirc \bigcirc

 \bigcirc

0

0

En las opciones que aparecen a continuación deberás introducir el residente responsable del grupo, el periodo en el que el grupo tendrá acceso y si podrá tener acceso los sábados, domingos o festivos.



Eventos	Editar Grupo	Editar Grupo										
Cadastros	Tela de edição de grupo Os campos com * são obrigatórios								brigatórios			
Moradores Visitantes/Prestadores	Nome: *						Tipo	do Usuário:				
Dispositivos							Visit	ante			-	
Chaveiros (TAGs)	Morador respo	nsável	Ŀ				Tipo	de período:				
Controles (RF)	Nenhum						Perío	odo entre datas			÷	
Biometrias (Digital)	Data inicial: *		Data fina	- *	Н	lora inicial:		Hora final:	Liberaçã	io de dias es	pecíficos :	
Faces	20/02/2022	-			1 [12.22		12.22				
Feriados	29/03/2022		29/03/20)22		13:33	-	13:33	Sábado	Dominao	Feriado	
Grupos	Escolha quais d	s disp	ositivos l	iberados/bl	oa	ueados para o q	irupo					
Relatórios	Nome			Tipo			Acesso pelo dispositivo			Ações		
Configurações	MIP1000 IP			MIP 1000 IP		Liberado						
Configurações de Rede	XPE 1013 PLUS ID			XLT		Bloqueado						
Configurações do Software	3530 Facial			SS 3530 MF W			Bloqueado					
Informações	Bio Inox Plus SS 3	11 MF		Bio Inox Plus SS 311 MF		s SS 311 MF	Bloqueado					
Sair	XLT 1000 ID			XLT			Bloqueado					
Son	ss3430			SS 3430 M	F		Bloqu	ueado				
					(Cancelar		Salvar				

Soporte al cliente: <u>intelbras.com/es/soporte</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasLatam</u>

0 TUTORIAL TÉCNICO 0 0 \mathbf{O} Creación de visitantes, proveedores de servicios y grupos de acceso en SGA IP \mathbf{O} 0 0

0 Ο \bigcirc \bigcirc

0

0

0

Si en el **Tipo de período** se selecciona la opción de periodo por tempo, el periodo en el cual el grupo tendrá acceso se contabilizará en base al límite de tiempo que se pueda establecer como se muestra en la imagen de abajo.



In	íci	io	

Eventos

Cadastros

Moradores

Visitantes/Prestadores

Dispositivos

Chaveiros (TAGs)

Controles (RF)

Biometrias (Digital)

Faces

Feriados

Grupos

Relatórios

Configurações

Configurações de Rede

Configurações do Software

Informações

Sair

Editar Grupo			
Tela de edição de grupo		Os c	ampos com * são obrigatórios
Nome: *		Tipo do Usuário:	
		Visitante	*
Morador responsável:		Tipo de período:	
Nenhum		Período por tempo	-
Tempo de duração: *			
00.00			
Escollar quais os dispositivos	liberados /bloqueados para o		
Nome	Tipo	Acesso pelo dispositivo	Ações
MIP1000 IP	MIP 1000 IP	Liberado	
XPE 1013 PLUS ID	XLT	Bloqueado	
3530 Facial	SS 3530 MF W	Bloqueado	
Bio Inox Plus SS 311 MF	Bio Inox Plus SS 311 MF	Bloqueado	
XLT 1000 ID	XLT	Bloqueado	
ss3430	SS 3430 MF	Bloqueado	
	Cancelar	Salvar	

Soporte al cliente: <u>intelbras.com/es/soporte</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasLatam</u>

Ο 0 0 0 TUTORIAL TÉCNICO 0 0 0 0 Creación de visitantes, proveedores de servicios y grupos de acceso en SGA IP 0 0 0 Ο

0 0 0 Ο

• Luego de completar todos los campos, simplemente haga clic en **Salvar** (guardar).

📃 Intelbras - Sistema de Gestão de Ace	ssos - IP - Versão: 211201-1.0.0		-		x
intelbras sga 1000 IP	Teclas de Acionamento				
Início Eventos	Novo Grupo				
Cadastros	Tela de cadastro de novo grupo	Os campos co	m * são (obrigat	tórios
Moradores Visitantes/Prestadores	Nome: * Tipo do Usuár	io:			
Dispositivos	Morador				+

•				
Chaveiros (TAGs)	Ecollos queis os dispositi	was libaradas /blasu aadas para s		
Controles (RF)	Nome	Tipe	Acesso palo dispositivo	Acões
Biometrias (Digital)	MID1000 ID	MIP 1000 IP	Liberado	Ações
Faces			Plaquanda	
Feriados			Dioqueado	
Grupos	3530 Facial	55 5550 MF W	Bloqueado	
Relatórios	Bio Inox Plus SS 311 MF	Bio Inox Plus SS 311 MF	Bloqueado	
Configuraçãos	XLT 1000 ID	XLT	Bloqueado	
comigurações	ss3430	SS 3430 MF	Bloqueado	
Configurações de Rede				
Configurações do Software				
Informações				
Sair				
		Cancelar	Salvar	

0 0 **TUTORIAL TÉCNICO** Ο Ο Ο 0 Creación de visitantes, proveedores de servicios y grupos de acceso en SGA IP 0 0 0 Ο

Ο \mathbf{O} Ο Ο

Al hacer clic en Salvar, se creará el grupo y aparecerá el siguiente mensaje:



Sucesso!

A solicitação foi realizada com

sucesso.

TUTORIAL TÉCNICO

Creación de visitantes, proveedores de servicios y grupos de acceso en SGA IP

Ο

 \mathbf{O}

Ο

 \bigcirc

0

0

Ο

Ο

0

0

0 0 Ο \mathbf{O}

> ¡Hurra! Ha completado el tutorial técnico sobre la creación de visitantes, proveedores de servicios y grupos de acceso en SGA IP. ¡Haz clic en los iconos a continuación y conoce nuestras redes sociales!











Soporte al cliente: <u>intelbras.com/es/soporte</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasLatam</u>

0000

O O O O

https://www.intelbras.com/es/soporte