TUTORIAL TÉCNICO

Importar/Exportar software SGA 1000 IP a InControl Web





Vídeo tutorial: <u>youtube.com/c/IntelbrasLatam</u>





IMPORTANTE



Ο

 \bigcirc

0

La migración del software SGA 1000 IP al software **InControl Web** solo es posible a partir de la versión 230501 del software SGA 1000 IP y la versión **2.21.52** del software InControl Web.

Si el operador no selecciona el departamento o los grupos de puntos de acceso en el software



InControl Web, los usuarios importados deberán ajustar esta información posteriormente de forma individual para que puedan acceder a los dispositivos en el sistema.



Sólo se exportan residentes (moradores), proveedores de servicios (prestadores de serviço) y visitantes. No se exportarán vehículos ni fotografías adicionales. información de SGA 1000 IP y MIP 1000 IP antes



Siempre haga una copia de seguridad de la de continuar con la migración.



Para obtener más información, consulte el manual de **InControl Web** y **SGA 1000 IP**.





Si dispone de reconocimiento facial o dispositivos con biometría digital, éstos deberán incluirse vía TCP/IP en InControl, y será necesario volver a registrar los rostros.



SGA 1000 IP

 \bigcirc

0

 \bigcirc

 \bigcirc

0

 \mathbf{O}



Exportación de residentes/proveedores



Abra el software **SGA 1000 IP** que tiene una conexión con el dispositivo **MIP 1000 IP**.



Navegue hasta el menú **Cadastros** y luego seleccione la opción **Moradores**.

sga 1000 IP

Início

Eventos

Cadastros

Teclas de Acionamento

Moradores

Tela com informações dos moradores cadastrados no sistema

Moradores	Novo	Exportar		13 moradores encontrados	Q
Visitantes/Prestadores					
Dispositivos	Nome		Anto	Bloco	Acões
Chaveiros (TAGs)	Kamila	8	Albro	DIOCO	nçocs l
Controles (RF)	Kurring	U			 Ш
Biometrias (Digital)	Teste 1	1			
Faces	Tests 2	2			
Feriados	Teste 2	2			
Grupos	Teste 3	3			一面
Relatórios					
Configurações	Teste 4	4			
Configurações de Rede	Teste 5	5			
Configurações do Software	Teste 6	6			
Informações	Teste 7	7			
Sain					
	teste sem cred 1	0			
	teste sem cred 2	0			
	teste sem cred 3	0			
	teste sem cred 3	0			





Seleccione la opción **Exportar** y luego la opción **InControl**.



Seleccione la opción que desea exportar, ya sea **Moradores**, **Prestadores de serviço o Ambos**.

OBSERVACIÓN

En el software **InControl Web** estos moradores o prestadores de servicio, se importarán como **Usuarios**.

	Teclas de Acionamento						
Intelbras SGA 1000 IP							
Início							
Eventos	Moradores						
Cadastros	Tela com informações	dos moradores	cadastrados no sistema				
Moradores	Novo	Exportar	13 moradore	s encontrados			
Visitantes/Prestadores		Incontrol +	Morador				
Chausires (TACs)	Nome			Ações			
Controlog (IAGS)	Kamila	8	Prestador de serviço				
Controles (RF)	Tasta 1	1	Morador / Prestador de serviço				
Encor	TESLET						
Feriados	Teste 2	2					
Grupos	Tarta 2	2					
Deletéries	Teste 5	5					
Relatorios	Teste 4	4					
Configurações							
Configurações de Rede	Teste 5	5					
Configurações do Software	Teste 6	6					
Informações	Teste 7	7					
Sair				— Ш			
	teste sem cred 1	0					
	teste sem cred 2	0					
	teste sem cred 3	0					



 \bigcirc

Ο

0

0 0

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

Ο

0

Seleccione la carpeta donde guardará el archivo de exportación. Después será mostró un mensaje indicando que los **Moradores** ou **Prestadores de serviço** fueron exportados correctamente.



lectas de Actonamento

SGA 1000 IP

M

Tela com informações dos moradores cadastrados no sistem.

		13 moradores encontrados	
Nome	Apto	Bloco	Ações
Kamila		X	
Teste 1			
Teste 2	(\checkmark)		
Teste 3	Sucesso!		
Teste 4	A solicitação foi realizada com		
Teste 5	sucesso.		
Teste 6			
Teste 7			
teste sem cred 1			
teste sem cred 2			
teste sem med 3			



Exportação visitantes



0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

En el menú **Cadastros** seleccione la opción **Visitantes/Prestadores.**



Después de navegar a la opción **Exportar**, seleccione la opción **InControl** y haga clic en la opción

Visitantes para exportar los datos.

sga 1000 IP		Teclas d	e Acionamento	
Início Eventos Cadastros	Visitantes/Prestadore	s dos visitantes/prestadores de serv	viço cadastrados no sistema	
Moradores Visitantes/Prestadores	Novo	Exportar	2 registros encontrados	Q
Dispositivos	Nome	Incontrol 🔸 Visitante	Bloco	Ações
Chaveiros (TAGs)	Prestador	0		
Controles (RF) Biometrias (Digital) Faces Feriados Grupos	Visitante	0		
Relatórios				
Configurações				
Configurações de Rede				
Configurações do Software				
Informações				
Sair				



 \bigcirc

0

0

0

 \bigcirc

0

 \bigcirc

 \bigcirc

Ο

0

Seleccione la carpeta donde guardará el archivo de exportación. Después será Se muestra un mensaje indicando que los **Visitantes** se exportaron correctamente.

inteloras sga 1000 IP

Eventos				
	Tela com informaçõ	es dos moradores cadastrados no sisten		
			13 moradores encontrados	16
	Kamila		X	
	Teste T			
	Teste 2	\sim		
	Teste 3.	Sucesso!		
	Teste 4	A solicitação foi realizada com		
	Teste 5	sucesso.		
	Teste 6			
	Teste 7			
	teste sem cred 1			
	teste sem cred 2			
	teste sem cred 3			

INCONTROL





Importar usuarios



Después de exportar los datos del **SGA 1000 IP**, navegue a la carpeta donde se guardaron los datos y extraiga los archivos.



Después de extraer los archivos en una carpeta de su elección, debería mostrarse la siguiente estructura como se muestra en la imagen a continuación, que contiene:

Archivo **.csv** con credenciales y datos del residente.



🖄 🔟 🛝 Classificar 🕤 🗮 Visualizar 🗠

Disco Local (C:) > sga_ip_moradores_prestadores_05_06_2023

Nome	Data de modificação	Тіро	Tamanho
blob_87a3HLK	24/05/2023 02:39	Arquivo	61 KB
blob_alW0fyH	24/05/2023 02:39	Arquivo	60 KB
blob_BZIMErt	24/05/2023 02:39	Arquivo	48 KB
blob_DkuRz91	24/05/2023 02:39	Arquivo	65 KB
blob_feh0RPi	24/05/2023 02:39	Arquivo	62 KB
blob_Hovu8nN	24/05/2023 02:39	Arquivo	64 KB
blob_n3RYsie	24/05/2023 02:39	Arquivo	60 KB
blob_tp4CyQ1	24/05/2023 02:39	Arquivo	52 KB
blob_vFAzk7Q	24/05/2023 02:39	Arquivo	57 KB
blob_xWjYZUb	24/05/2023 02:39	Arquivo	64 KB
🔊 sga_ip_moradores_prestadores_05_06_20	05/06/2023 14:49	Arquivo de Valore	8 KB

10.101



0

 \bigcirc

Para la correcta importación de fotos, la ruta de las fotos debe ser acorde a la ruta donde se encuentran los archivos exportados por **SGA**.

Al abrir el archivo **.CSV**, observe que en la columna donde están escritos los nombres de las fotos de los usuarios,



aparece el texto **C:** agregado al nombre de la foto. Por lo tanto, si quieres importar usuarios sin tener que modificar el archivo **.csv**, coloca todas las fotos extraídas del **ZIP** en **C:\.**

Por ejemplo, el archivo generado es sga_ip_moradores_prestadores_24_05 _2023.zip

En el campo de la foto la ruta es C:\ + nombre del archivo generado por el SGA sin el .zip + \nombre de la foto.

Ejemplo:

C:\sga_ip_moradores_prestadores_24_0 5_2023\blob_ZjSfeha

					-	· - · -					-		a de la compañía de l
Arquivo Página Inicial	Inserir Layo	out da Página F	Fórmulas Dados	Revisão	Exibir Aju	uda Q	Diga-me o que você deseja fazer						\Box
Érea de Transferência. 5	ri - I <u>S</u> ~ 22 ~ Fonte	11 • A A A	= = → ≫ → = = = ⊡ ≥	ab ∎	Geral Provense october Suúmer		Formatação Formatar como Estilos de Condicional ∽ Tabela ∽ Célula ~	inserir ۲ کی Excluir ۲ ای Formatar ۲	∑ ~ A Z V Classificar ✓ e Filtrar ~ Edicão	Localizar e Selecionar ~	Suplementos	Get Jira Data	
	1 once	.,			Hunci			· Ceranas	, Ediçuo		Suprementos	i sina cioaa i	~
ਜ਼ ਨਾ ⇔ ⇒													
C5 • : ×	$\sqrt{f_x}$												*
A B	с	D I J	K L M N	0	P C	2 R	s w		Х Ү	Z	AA	AB AC	4
1 uuid Nome_Usuario	Cartao	Tag_Unidad RG	CITe Mat Estado	Data_inici	Data_Fina Ob	oseTipo_Usu	ua Gr Foto		modelo Origem	Cartao_qu	Tag_uhf_cId_r	nip	
2 1 Joao Victor		202	Ativo	##########	#########	Normal	C:\sga_ip_moradores_03_10_2023	\blob_CZldICl	SGA_IP	34		79	
3 2 Helena Martins		201	Ativo	#######################################	#########	Normal			SGA_IP	34		80	
4 3 Bruna Souza Faria	2138197104	200	Ativo	##########	#########	Normal	C:\sga_ip_moradores_03_10_2023	\blob_OUgVRIF	SGA_IP	34		81	
5 4 Ivone Oliveira		204	Ativo	##########	#########	Normal			SGA_IP	34		82	
6 5 Tiago Santos		203	Ativo	****	#########	Normal			SGA_IP	34		83	
7 6 Enzo Henrique Tale	25	205	Ativo	*****	#########	Normal			SGA_IP	34		84	
8													
9													
10													
11													
12													

0 0 0 0

 \mathbf{O}

0

0

0

0

sga_ip_moradores_03_10_202: × +		- - ×
	🖄 🔟 ᡝ Classificar 🗸 🗮 Visualizar	•••
← → × ↑ 🛅 « Disc > sga_ip_n	noradores_03_10_2023 ~ C Pesquisar em sg	a_ip_moradores_03_10 ,
	Nome	Data de modificação Tipo
🛄 Área de Trabalho	blob_CZIdICI	03/10/2023 15:23 Arqu
🛲 Backup (B:)	blob_OUgVRIF	03/10/2023 15:23 Arqu
Downloads	sga_ip_moradores_03_10_2023.csv	03/10/2023 15:23 Arqu
Documentos	*	
Imagens	*	



En el software **InControl Web**, navegar al menú **Usuarios > Usuarios** e seleccione la opción **Importación**.







Seleccione el **Departamento** y el **Grupo de Acceso** donde desea agregar los usuarios a importar.



Haga clic en el botón **Buscar archivos .CSV** y seleccione el archivo **.CSV** extraído en los pasos anteriores.



OBSERVAÇÃO

Para que las fotos se importen correctamente, estas deben estar ubicadas correctamente en la carpeta indicada en el archivo .CSV.





Luego de esperar a que finalice la operación, si el procedimiento se completó exitosamente, se mostrará la pantalla informando el número de registros importados exitosamente.



0

 \bigcirc

 \bigcirc

0

 \mathbf{O}





Importación de visitantes

 \bigcirc

0

 \mathbf{O}

0 0

 \cap

 \mathbf{O}

0

0



Para la correcta importación de visitantes es necesario habilitar el menú de visitantes. Para ello, acceda al menú **Sistema > Configuración.**



Vaya a la pestaña **Funcionalidades** y habilite el menú usando la opción **MOSTRAR MENÚ DE VISITANTES**.



Guarde la configuración haciendo clic en **Guardar la configuración** y finalizar.

	eloras	Cadastro Rápido de Visita 🦻						
Configuraçõe	28							
Ar	mbiente	듣 Campos personalizados	Nadrão do cartão	Configurações de backup	Câmeras de Monitoramento	🕓 Zona de Tempo	Funcionalidades	
	BAIXA AU	ITOMÁTICA DE VISITAS - ATIVADO ALIDADE DE FERIAS DE USUÁRIOS ·	- DESATIVADO					
	BOTÃO DE	E CADASTRO RÁPIDO DE VISITAS E ABERTURA REMOTA/BOTEIRA VIR	ATIVADO TUAL - ATIVADO					
	NÃO MOS	STRAR FOTOS DOS USUÁRIOS ASSO	OCIADOS					
	MOSTRAF	R VALIDAÇÃO DE FACES						
		Salvar conliguração						
Navegadores Sup	portados: 🦁 🥥	direitos reservados						





En el Software **InControl Web**, navegue al menú **Usuarios > Visitantes** y seleccione la opción **Importar.**

✿ InControl	E INTERPOS Registro rápido de visitantes 7	admin 😕 ? 💁 🌐 😑
▶ Tutoriales	Visitantes	
∧ Usuarios	Añadir Editar Borrar Importación	Exportación 🗸
🔒 Usuarios	금는 Filtros	
📜 Departamentos	Sin resultados	
Visitas	No se encontraron registros para esta búsqueda.	





Seleccione el **grupo de acceso** al que desea agregar los visitantes que se importarán.



Haga clic en el botón Buscar archivo.CSV y seleccione el archivo .CSVextraído en los pasos anteriores.





Grupo padrão visitantes

- X - 🗸

Buscar archivo .CSV

Cancelar

0

 \mathbf{O}

 \bigcirc

Ο

0

 \bigcirc

Luego de esperar a que finalice la operación, si el procedimiento se completó exitosamente, se mostrará la pantalla informando el número de registros importados exitosamente.



0 0 0 0

Para consultas o sugerencias por favor contáctenos vía WhatsApp.

TUTORIAL TÉCNICO

Importar/Exportar software SGA 1000 IP a InControl Web







0

0

0 0 0 0

Ha terminado de ver el tutorial técnico sobre cómo importar/exportar el software SGA 1000 IP a InControl Web. ¡Haz clic en los iconos a continuación para conocer nuestras redes sociales!











Soporte a cliente: <u>intelbras.com/es/soporte</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasLatam</u>



0 0 0 O 0 O 0 0 0 \bigcirc O

O O O O

intelbras.com/es/soporte