

Para download desse guia em espanhol,
acesse o QR code abaixo.

Para descargar esta guía en español, acceda al
código QR a continuación.



intelbras


Guia de instalação XFF 1RS e XFF 2RS

1. Procedimento de montagem do conector de campo


Este procedimento de montagem aplica-se aos cabos Drop de fibra óptica 2 × 3 mm.

1. Retire o cabo de sustentação do cabo Drop.
2. Insira a tampa com rosca do conector no cabo antes de realizar os próximos procedimentos.
3. Retire 5 cm da capa do cabo Drop.
4. Insira o cabo no gabarito e alinhe a capa com a marcação indicada. Retire o revestimento primário da fibra.
5. Verifique a integridade da fibra óptica, realize movimentos na fibra com a ponta dos dedos para todos os lados respeitando a curvatura máxima de 60°.
6. Faça a limpeza da fibra óptica com lenço umedecido com álcool isopropílico.
7. Para realizar a clivagem da fibra, insira o cabo no gabarito.


8. Utilize o clivador para realizar o corte na fibra óptica.
9. Siga as dimensões indicadas para a montagem.



10. Insira o cabo no conector até o limite máximo, causando uma leve curvatura na fibra. Mantenha esta elevação para a montagem do conector.



11. Trave o cabo no conector com a rosca de fixação.



12. Trave a fibra no conector. Deslize a trava para o lado indicado pela seta.



13. Insira a capa do conector.



2. Passos para a desmontagem


1. Insira o protetor no conector, apoie-o em uma superfície plana e pressione a capa do conector para baixo.




2. Destrave a fibra do conector. Deslize a trava para o lado indicado pela seta.



3. Retire a tampa com rosca do conector.



4. Retire o cabo do conector.



3. Especificações técnicas

Modelos	XFF 1RS e XFF 2RS
Conector/Polimento	SC/UPC e SC/APC
Perda de inserção	Típica 0,3 dB (Máx. 0,5 dB)
Perda de retorno	SC/APC ≥ 55 SC/UPC ≥ 50
Modelos de cabo	Drop 2 $\times$ 3 mm
Tração	50 N
Temperatura	-25 °C a +75 °C

4. Termo de garantia

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano da data da compra – sendo 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. Descarte adequadamente seu produto após vida útil - entregue em pontos de coleta de produtos eletroeletrônicos, em alguma assistência técnica autorizada Intelbras ou consulte nosso site www.intelbras.com.br e suporte@intelbras.com.br ou (48) 2106-0006 ou 0800 7042767 para mais informações.
3. LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: este produto não realiza qualquer tratamento de dados pessoais.

Para mais informações acerca das condições de garantia do produto, consulte o site intelbras.com.br ou contate o suporte. Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Este é um produto homologado pela Anatel, o número de homologação se encontra na etiqueta do produto, para consultas acesse o site: <https://www.gov.br/anatel/pt-br>



Suporte a clientes: ☎ (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: chat.apps.intelbras.com.br

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC / Onde comprar? / Quem instala? : 0800 7042767

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Marum – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

01.26
Origem: China