

XAS 2000 SF

Intelbras - Acessórios
Sensor de Abertura sem Fio

- ▼ **Frequência de operação: 433,92 MHz com ressonador SAW**
- ▼ **LED Indicador de abertura**
- ▼ **Detecta e comunica bateria baixa nas centrais Intelbras série 2000, exceto ANM 2003**

FACILIDADES

- ▼ Alimentação com bateria 12 V
- ▼ Compatível apenas com a série 2000



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação	12 VDC (bateria não inclusa)
Temperatura de operação	-10 °C a +50 °C
Deteccção	Reed Switch
Frequência	433,92 MHz
Alcance RF	100 m sem obstáculos
Smart code – 24 bits	Sim
Peso líquido	0,02500 kg
Peso bruto	0,02500 kg
Dimensões (L x A x P)	131 x 82 x 31 mm

CORES


Cinza ártico



Fácil instalação



Tecnologia
"smart code"
(código fixo -
24 bits)

