

Tabela Comparativa

Carregadores	Portas	Tensão de Entrada	Tensão de saída	Cabo compatível	Proteções do carregador
EC 11 Power 20 W	1 Porta USB-C (PD) 1 Porta USB - A (Quick charge)	Bivolt (100-240 Vac)	USB-A: Quick 5 V=3,0 A, 9 V=2,0 A, 12 V=1,5 A (máx) USB- C: Power Delivery 5 V=3,0 A, 9 V=2,22 A, 12 V=1,67 A (máx)	EUABC 12P EUABC 15NB EUCL 12P EUCL 15N EUCC 15N EUCC 12P EUAL 15N EUAL 12P EUAB 12P EUAB 15N EUAC 12P EUAC 15N	Sobrecorrente Curto-circuito Sobrecarga
EC 11 Fast 15 W	1 Porta USB- C 1 Porta USB – A (Fast)	Bivolt (100-240 Vac)	5 Vdc	EUAB 12 P EUABC 12P EUABC 15NB EUCL 12P EUCL 15N EUCC 15N EUCC 12P EUAL 15NB EUAL 12P EUAB 12P EUAB 15N EUAC 15N	Sobrecorrente Curto-circuito Sobrecarga
ECV 2 Fast	2 Portas USB – A (Fast)	12V (DC)	5 Vcc	EUAB 12 P EUABC 12P EUABC 15NB EUAL 15N EUAL 12P EUAB 12P EUAB 15N EUAC 15N	Curto-circuito Sobrecarga
EC 4 Quick Desktop	3 Portas USB Fast (2x mais rápido) 1 Porta USB Quick Charge	Bivolt (100-40 Vac)	USB-A: Quick Charge 3.0: 3,6 – 6 V; 6 – 9 V; 9 – 12 V Stand-by: 4,75 – 5,25 V	EUAB 12 P EUABC 12P EUABC 15NB EUAL 15N EUAL 12P EUAB 12P EUAB 15N EUAC 15N	Sobrecorrente Curto-circuito Sobrecarga
EC 1 Quick	1 Porta USB –A Quick Charge	Bivolt (100-240 Vac)	USB-A: Quick Charge 3.0: 3,6 – 6 V; 6 – 9 V; 9 – 12 V Stand-by: 4,75 – 5,25 V	EUAB 12 P EUABC 12P EUABC 15NB EUAL 15N EUAL 12P EUAB 12P EUAB 15N EUAC 15N	Sobrecorrente Curto-circuito Sobrecarga
EC 1 Fast	1 Porta USB-A Fast	Bivolt (100-240 Vac)	5,0 Vdc	EUAB 12 P EUABC 12P EUABC 15NB EUAL 15N EUAL 12P EUAB 12P EUAB 15N EUAC 15N	Sobrecorrente Curto-circuito Sobrecarga
EC 2 Fast	1 Porta USB-A Fast	Bivolt (100-240 Vac)	5 Vdc	EUAB 12 P EUABC 12P	Surtos de tensão e sobrecarga



intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/