intelbras

Guia de ativação e verificação da licença digital

RPD 8 / RM 8 / REP 25 powered by Hytera

intelbras

RPD 8 / RM 8 / REP 25 powered by Hytera

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

Para os produtos das linhas RPD 8, RM 8 e REP 25 fabricados a partir de 06/08/2024, é necessário realizar a ativação digital (DMR). Este documento fornece instruções detalhadas para a ativação do modo digital DMR dos seus produtos. Além disso, você aprenderá a verificar se o seu produto está operando em modo puramente analógico ou se já está ativado no modo digital DMR.

Para realizar a ativação você irá precisar da chave correspondente ao seu produto. A chave pode ser adquirida por meio do seu canal de vendas ou entrando em contato via whatsapp pelo número (48) 3281-9989.

Índice

1. REP	25	4
1.1.	Como ativar a licença digital	4
1.2.	Controle de funções	7
2. RPD	8 e RM 8	8
2.1.	Como ativar a licença digital	8
2.2.	Controle de funções	.11

Para realizar a ativação, acesse o CPS instalado pelo site do produto e realize o seguinte passo a passo:

- 1. Leia o produto.
- 2. Vá para Ferramenta.
- 3. Selecione Registro de Licença de Controle de Recursos.
- 4. Adicione a chave correspondente ao seu produto.
- 5. Faça a leitura do produto e verifique recurso/característica.
- 6. Realize a gravação no rádio.

A seguir, detalharemos o processo para a REP 25, bem como para os modelos RPD 8 e RM 8, que compartilham o mesmo procedimento.

1. REP 25

1.1. Como ativar a licença digital

Acesse o CPS específico do seu produto.

Conecte o cabo de programação, selecione a porta correta e realize a leitura do dispositivo. Na aba principal do programador, vá até *Ferramentas* e selecione *Registro de Licença de Controle de Recursos.*

Software de programação - [Controle de Fun	;ões]			
Arquivo Editar Programa Opções Visu	lizar Ferramentas Janela Ajuda			
Abrir Salvar Ler Escrever Clona	Listera de controle de resurror anicón	al		
Controle de Funções	Registro de licença de controle de recur	rsos		
	Criar pacote de animação			
Informação do Rádio	Carregar pacote de animação e idioma			
Configuração Geral	Exportar contato convencional			
Controle de Funções	C Importar contato convencional			
Configuração UI Acessórios	Exportar canal convencional			
- 84 Locação	Importar canal convencional			
Configuração Geral	Exportar informação do Beacon Importar Informação do Beacon			
- Zona - [] [Zone]	Exportar módulos Trunking Digital			
E-Canal Analógico	Importar Módulos Trunking Digital			
	Exportar multilíngue			
CH A3 CH CH A3 CH CH A3 CH C	Importar multilingue			
	Exportar idioma Inglês			
	Importar coeficiente do filtro AutoEQ			
	Importar ajustes XPT			
	Configuração BT			
	Atualizar dados_CPS			
	Consultar versão GPS			
	Ferramenta de voz			
	Conversão de dados CPS			
	Restaurar valores padrões WEB			
	Consultar versao da bateria			
Fec	var Imprimir Ajuda			
Editar - Configuração geral - Control	e de recursos			
Controle de recursos				

Ao selecionar *Registro de Licença de Controle de Recursos*, uma janela será exibida para adicionar a licença. Clique nos *três pontinhos* ao lado de *Arquivo de licença*.

Software de programação - (Control Arquivo Editar Programa Opçõ Abrir Salvar Controle de Funções	le de Funções) Jes Visualizar Ferramentas Janela Ajuda Visualizar General de Conservação de Conservação de Conservação de Conservação de Conservação de Conservação de	
Conjunction of Kalo Conjunction of Kalo Conjunction of Purples Control of Purples	Centrol di Lonça Christia di Lonça Perdonalizita (fricassifo festilor Lonça) Corela di Mutta (la Copogra festa) Pedio Copogra Coreso SFR - Somatir (la Copogra festa) Teo Vecolor / Auto - Caschrinta bias Aenas Bada Estetta - Ventor Reurso	Registro de Licença de Controlle de Recursos X litos Ella vada supote genera roces angularó de licença ".ge" reden de Licença @

Na janela que se abrir, selecione o arquivo .zip que contém a chave de ativação do seu produto.

Arquivo Editar Programação - (Controle Arquivo Editar Programa Opçõe	e de Hingolezij Verwalstar Ferramentas Janela Ajuda Conar BT Topoloos
Control de Funções	Controls de Lionnyas Convencional Mode Analógica Paraconstitativas (Necessión Habiliter Lionnya) Consola de Natalite Services Services Services Services Services Cristoprate Resola Compta Somaterie Cristoprate Resola Compta Somaterie Cristoprate Resola Compta Somaterie Cristoprate Resola America Resola Social Vertices Resolas America Resolas Social Vertices Resolas Social Cristoprate Resolas America Social Vertices Resolas Cristoprate Resolas America Social Vertices Resolas Cristoprate Resolas Cristoprate Resolas Cristoprate Resolas America Social Vertices Resolas Cristoprate Res

intelbros powered by Hytera

Com a chave selecionada, a janela anterior reaparecerá, agora mostrando a referência da chave. Clique em *OK*.

EP 25 Informação do Rádio		
) Configuração Geral Configuração Controle de Funções Microfone Configuração UI	Controle de Licenças Convencional Modo Analógico	
- 😻 Acessórios - 🚰 Locação Convencional	Funcionalidades (Necessário Habilitar Licença) Conexilio IP Multaita	
	Criptografia Privada Completa Padrão Criptografia Completo	
	SFR Scrambler	Registro de Licença de Controle de Recursos X
	Criptografia Basica	Nota: Esta versão suporta apenas novos arguivos de licença ".zip".
	Característica Básica	Arquivo de Licença O C:Usersiv/027390 Downloadsi700312C%20-%20DMR%20-%
		retório de Licenças ()
	vermoar reecurade	OK Cancelar

Grave a programação (code plug) no rádio. Parabéns! Você ativou o modo *DMR* do seu produto. Após ativar a licença e gravar o code plug (programação), no controle de funções, você verá que o produto está no modo *Analógico+Digital*. Se ainda não estiver atualizado, clique em Verificar Recursos e grave a programação novamente.

 Software de programação - [Controle de Arquivo Editar Programa Opções 	r Funções] Visualizar Ferramentas Janela Ajuda
Abrir Salvar Ler Escrever C	🐳 🕼 🔝 Jonar BT Topicos
Controle de Funções	
Compression of the second seco	Controlle de Lionnyal Convencional Mode Analógica Puricionalizadas (Increasaion Intellier Lionnya) Convencional Mode Analógica Parisi Criptografia Denpisto Strik Criptografia Basica Topi Viceder Attaction Venticar Historia Winforr Hiscursos

intelbras powered by Hytera

1.2. Controle de funções

Para verificar se o produto está no modo *Analógico* ou no modo *Analógico + Digital*, acesse o controle de funções dentro do CPS do produto.

» Modo Puramente Analógico: este é o estado do produto antes da ativação digital.

📇 Software de programação - [Controle de Funções]
🚵 Arquivo Editar Programa Opções Visualizar Ferramentas Janela Ajuda
Abrir Salvar Ler Escrever Clone UT Topicos
Controle de Funções
Control de Função Ten Normação de Rada Contraração de rada Contraraçã
Fechar Imprimir Ajuda

» Modo Digital + Analógico: este é o estado do produto após a ativação digital ter sido realizada.

Apriluo Editar Programa Opções Visualizar Ferramentas Janela Ajuda Abdr Salvar Ler Escrever Clonar Topicos Control de Index Control de Inde	Software de programação - [Controle de F	(unções]
Abre Solver Concerte Implementation	Arquivo Editar Programa Opções Vi	isualizar Ferramentas Janela Ajuda
Advert Salvar Ler Extremer Control of Lenges Control of Control of Control of Lenges Control of Control of Control of Control of Lenges Control of Contr	📫 🖬 🍋 🚜 🔮	
Controls de Funçãos Informação de Rádio Configuração Garai Configuração Garai Configuração Garai Configuração Garai Controls de Licenças Convenciónal Consecto Controls de Licenças Convenciónal Consecto Controls de Licenças Convenciónal Consecto Convenciónal Consecto Controls de Licenças Convenciónal Consecto Convenciónal Consecto Convenciónal Consecto Convenciónal Consecto Convenciónal Conven	Abrir Salvar Ler Escrever Clo	mar BI Topicos
Image: Service of Each Service	Controle de Funções	
	Control de l'argent Per 26 Per 26 P	Controle de Licenças Convencional Concession de Maisse Característica Básice Agenas Banda Estrelia Verificar Recursos
		Fechar Imprimir Ajuda
Fechar Imprimir Ajuda		

intelbras powered by Hytera

2. RPD 8 e RM 8

O processo é bastante semelhante, mas com a diferença de que o programador para os modelos RPD 8 e RM 8 aceita o arquivo de licença apenas no formato .ecfl. Portanto, é necessário descompactar a licença antes de adicioná-la ao produto.

A seguir, apresentamos o passo a passo, assim como foi feito para o modelo REP 25.

2.1. Como ativar a licença digital

Acesse o CPS específico do seu produto. Conecte o cabo de programação, selecione a porta correta e realize a leitura do dispositivo.

Na aba principal do programador, vá até *Ferramentas* e selecione *Registro de Licença de Controle de Recursos.*

Software de Programação Cliente Intelbras [Ps	eud	o Trunk] - [Controle de Funções]
📕 Arquivo Editar Programa Opção Visualiz	ar	Ferramenta Janela Ajuda
🗋 🖆 🔒 🧔 🍠 🍓 📳		Atualizar dados do CPS
Controle de Funções		Importar pacote de idiomas
x x		Registro de licença de controle de recursos
E RPD 8 E Informação do Radio Configuração geral 	Cı	Exportar contato Importar contato
Controle de Funções		Exportar arquivo
↓ ↓ </td <td>Car</td> <td>Apenas banda estreita</td>	Car	Apenas banda estreita
Fechar		Imprimir Ajuda
	_	



Ao selecionar *Registro de Licença de Controle de Recursos,* uma janela será exibida para adicionar a licença. Clique nos *três pontinhos* ao lado de *Arquivo de licença*.

Software de Programação Cliente Intelbras (Pseudo Trunk) - (Controle de Funções) Arquivo Editar Program Ooção Visualizar Ferramenta Janela Ajuda Controle de Funções Controle de Funções Controle de Funções Controle de Licenças Convencional Modo analógico Controle de recursos Convencional Modo analógico Controle de Icença de controle de recursos Canal Serviços DINR Control de Funções Emergência Fechar Imprariz Ajuda	-		
Arquivo Editar Programa Opção Visualizar Ferramenta Janela Ajuda Arquivo Editar Programa Opção Visualizar Ferramenta Janela Ajuda Controle de Funções POS Controle de Funções Potos Controle de Licenças Controle de Licenças Controle de Fons Potos Potos Controle de Fons Potos Característica Comum Registro de licença de controle de recursos Ventic Licença Diretório OK Canceler Fecher Imprerior Marquivo de Licença	Software de Programação Cliente Intelbras [F	seudo Trunk] - [Controle o	de Funções]
Controle de Funções Controle de Icença de controle de recursos Controle de Icença Deteino Controle de Icença de controle de recursos Controle de Icença de Icença de controle de recursos Controle de Icença de Icença de controle de recursos Controle de Icença	Arquivo Editar Programa Opção Visual	izar Ferramenta Janela	Ajuda
Controle de Funçães	🗋 🖆 🔒 🧔 🍠 🝓 🔳		
RBD 8 Importanção do Radio Controle de Licenças Convencional Microtone /VOX Microtone /VOX Serviços DMR Serviços DMR Serviços DMR Emergância Verridura Important Pechar Pechar Important Controle de Licenças Convencional Convencional Convencional Convencional Controle de Licenças Canal Canal Verific OK Pechar Pechar Modo analógico Convencional <td< th=""><th>Controle de Funções</th><th></th><th></th></td<>	Controle de Funções		
Controle de Licenças Configuração geral Configuração geral Controle de Funções Batós Controle de Licenças Convencional Modo analógico Convencional Modo analógico Convenci	X		
Fechar Imprimir Ajuda	ROD 8 ROD 8 Configuração do Radio Configuração do Radio Configuração Configuração Configuração Configuração Configuração do Tons Zona Conal Serviços DMR Serviços DMR Emergência	Controle de Licenças Convencia Característica Comum Apenas banda e Verrific	egistro de licença de controle de recursos X
	Fecha	r Imprimir Ajuda	

Na janela que se abrir, selecione o arquivo .ecfl que contém a chave de ativação do seu produto. Note que a chave de ativação pode ter sido recebida em um formato compactado (.zip). Será necessário descompactar o arquivo, pois o programador aceita somente licenças no formato .ecfl.

Software de Programação Cliente Intelbras [Pseudo Trunk] - [Controle de Funções]				
Arquivo Editar Programa Opção	o Visualizar Ferramenta Janela Ajud	da		
🗋 🖆 🔚 🖨. 💆 🐚 🦛	2			
Controle de Funções				
PRD 8 PrD 8 Configuração grai Configuração grai Configuração Configuração Contriva de Funções Profes Cons Cons Cons Cons Cons Cons Emergêncis	Controle de Licenças Convencional I Característica Comum Apenas banda e Ventro L Ventro	Nome RPD8_Analog8Dgtal Mode_efd	X Data de m 31/10/202 31/10/202	
× <u>Editar</u> - <u>Configuração Geral</u> - C	controle de Recursos	Tipo: Arquivos de arquivo (*.efcl) Arquivos de arquivo (*.efcl) Abrir como somente leitura	✓ Cancelar	

intelbros powered by Hytera

Com a chave selecionada, a janela anterior reaparecerá, agora mostrando a referência da chave. Clique em *OK*.

📕 Software de Programação Cliente Inte	albras [Pseudo Trunk] - [Controle de Funções]
📕 Arquivo Editar Programa Opção	Visualizar Ferramenta Janela Ajuda
🗅 🖆 🔒 🤤 🦻 🍓	2
Controle de Funções	
RPD 8 Informação do Radio Configuração geral Configuração de Funções Controle de Funções Controle do Tons Consultador VOX Microfone VOX Cons Cons Cons Cons Emergência	Controle de Licenças Convencional Modo analógico Ceracterística Comum Apenas banda e Verific Verific Licença Diretório O CK Cancelar
	rechar imprimir Ajuda

Grave a programação (code plug) no rádio. Parabéns! Você ativou o modo *DMR* do seu produto. Após ativar a licença e gravar o code plug (programação), no controle de funções, você verá que o produto está no modo *Analógico+Digital*. Se ainda não estiver atualizado, clique em Verificar Recursos e grave a programação novamente.

 Software de Programação Cliente Intelbras Arquivo Editar Programa Opção Visu 	[Pseudo Trunk] - [Controle de Funções] alizar Ferramenta Janela Ajuda	
🗋 🖆 🔚 🧔 🍠 🐚 🦛 🔳		
Controle de Funções		
	Controle de Licenças Convencional Modo analógico	
Peci	and anterior Alaca	



2.2. Controle de funções

Para verificar se o produto está no modo *Analógico* ou no modo *Analógico + Digital*, acesse o controle de funções dentro do CPS do produto.

» Modo Puramente Analógico: este é o estado do produto antes da ativação digital.

Arquivo Editar Programa Opção Visualizar Ferramenta Janela Ajuda	📕 Software de Programação Cliente Intelbras [Pseudo Trunk] - [Controle de Funções]				
Controle de Funções Controle de Funções	📕 Arquivo Editar Programa Opção Visualizar Ferramenta Janela Ajuda				
Controle de Funções					
RPD 8 Informação do Radio Configuração Configuração Control de Funções Douves Microfone /VOX Indicação de Tons Zona Canal Serviços DMR Varredura Emergência Verificar Característica	Controle de Funções				
Fechar Imprimir Ajuda	RPD 8 Configuração geral Controle de Funções Douces Douces Microfone AVOX Aj Indicação de Tons Canal Serviços DMR Varredura Emergência Verificar Característica				

intelbras powered by Hytera

» Modo Digital + Analógico: este é o estado do produto após a ativação digital ter sido realizada.

Software de Programação Cliente Intelbras [Pseudo Trunk] - [Controle de Funções] 📕 Arquivo Editar Programa Opção Visualizar Ferramenta Janela Ajuda 🎽 🔚 🧔. 🍠 🐚 🦣 | 2 Controle de Funções × 🖃 ... 🗎 🛛 RPD 8 🗄 🦲 Configuração geral Controle de Licenças 🕀 🦲 Zona Convencional Modo Analógico&Digital 🗄 🦲 Varredura 🗄 🗀 Emergência Caracteristica Comum

Fechar

Imprimir Ajuda

Apenas banda estreita

Verificar Caracteristica



intelbras





Suporte a clientes: (S) (48) 2106 0006 Fórum: forum.intelbras.com.br Suporte via chat: chat.apps.intelbras.com.br Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br SAC / Onde comprar? / Quem instala? : 0800 7042767

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001 CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br