

Cadastro de chaveiro (Tag) nos Collectives 4,8 e 12.

Santa Rita do Sapucaí, 06 de Julho de 2020.

Inicialmente é importante sinalizar que os **Collectives** são compatíveis com **TAGs** que possuam as seguintes características:

- 1 – Tecnologia MIFARE, frequência de **13,56 Mhz**.
- 2 – Memória de **1K** de armazenamento.
- 3 – Memória de **32 bits**, formato em que o código fica salvo na **TAG**.

Segue exemplos de chaveiros com essas características:



TH 1000 MF
Tag de acesso por
proximidade



XID 1000
Chaveiro RFID



TH 2000 MF
Cartão RFID 13,56
MHz

1° - Cadastro da TAG Mestre.

Para o cadastro das tags dos usuários, primeiramente será cadastrado uma **Tag Mestre**, a partir dela é feito o cadastro das demais.

Vá até algum ramal da central **Collective**, retire-o do gancho, disque **701 000*** e aguarde dois bips.



Após isso, disque **750 1***, aguarde dois bips, vá até o **Collective** e aproxime sua **TAG**, ele deve emitir mais dois bips.



Volte ao ramal e disque **701 99*** e aguarde mais dois bips, feito isso sua **TAG Mestre** já esta cadastrada.

2° - Cadastro das TAGs dos usuários.

Para cadastrar as **TAGs** dos usuários, vá até o **Collective** e aproxime a **TAG Mestre** de seu leitor, deve ser emitido um bip longo.



Após isso aperte o botão do **Collective** correspondente ao apartamento que deseja associar a **TAG** e a aproxime do leitor, serão emitidos 2 bips curtos.



Repita o procedimento para os demais apartamentos.

OBS.: Caso queira cadastrar várias **TAG's** no mesmo apartamento, basta aproxima-las em sequência após ter pressionado a tecla referente ao N° do apartamento.

Por ultimo finalize aproximando sua **TAG Mestre** do **Collective**, onde serão emitidos 2 bips longos finalizando a operação.

