



Adaptador Wi-Fi USB ACtion A1200

- » Tecnología Wi-Fi 5 (dual band AC 1200): mucho más velocidad para compartir, bajar, ver y jugar online con menos interferencias y mejor distribución de datos
- » USB 3.0 para mejor performance
- » Instalación súper fácil
- » 5 años de garantía con uno de los mejores soportes técnicos de Brasil

AC 1200MEGA
VELOCIDAINSTALACIÃO
SÚPER**5**
años

GARANTÍA



USB 3.0

Su enrutador es Wi-Fi 5, ¿pero su notebook no? ACtion A1200 es ideal para usted, que necesita una solución sencilla y práctica para aprovechar su red Wi-Fi con alta velocidad. Su instalación es muy sencilla: basta conectarlo a una puerta USB y entonces proceder a la instalación de software (driver) que es entregado con el producto.

Especificaciones técnicas

Hardware

Chipset	Realtek RTL8812AU
2 antenas internas	1 dBi en 2,4 GHz 2 dBi en 5 GHz

Parámetros Wireless

Estándares	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Frecuencia de Operación	2,4 GHz 5 GHz
Ancho de banda	2,4 GHz: 20, 40 MHz 5 GHz: 20, 40, 80 MHz
Tasa de Transmisión	2,4 GHz: hasta 300 Mbps ¹ 5 GHz: hasta 867 Mbps ¹
Potencia máxima (E.I.R.P.)	2,4 GHz: 20 dBm (100 mW) 5 GHz: 15 dBm (30 mW)

¹ Velocidad nominal cuando conectado a la red Wi-Fi de un enrutador compatible con esta velocidad.

Canales de Operación	2,4 GHz: 1 a 13 5 GHz: 36, 40, 48, 149, 153, 157 161
Conexión	USB 3.0
Compatibilidad	Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10
LED	Apagado: driver no fue instalado correctamente o interfaz del adaptador wireless fue desactivado Parpadeando lentamente: interfaz del adaptador activada, pero no transmite datos Parpadeando rápido: transmitiendo datos

Escenario de aplicación:

