

## BT 4000 IN



### Acionador abertura infravermelho BT 4000

Produto complementar para sistemas de controle de acesso, interfones e sistemas de abertura temporizada. Auxilia na liberação de portas em que a identificação do usuário na saída não necessita ser registrada pelo sistema.

- » Acionamento via detecção de movimento próximo ao sensor
- » Sinalização de bloqueio e liberação de saída em LED
- » Pode ser embutido em paredes de alvenaria e madeira
- » Compatível com caixas 4×2, caixas de sobrepor e condutores\*
- » Moldura em aço inox

### Especificações técnicas

Modelo	BT 4000
Aplicação	Portas com controlador de acesso, interfones e sistemas com temporizador para controle de fechaduras
Ambiente de aplicação	Uso interno
Tipo de contato	NO – COM – NC
Tensão máxima dos contatos	18 Vdc
Corrente máxima dos contatos	2A
Sinalização luminosa de status do relé do acionador	Fechado = azul / Aberto = verde
Dimensões (A × L × P)	115 × 70 × 30 mm
Temperatura de operação	-20 ~ 55 °C
Umidade de operação	0-95%
Vida útil mínima	500 mil acionamentos

\*Verifique as dimensões de furação do produto para seleção dos condutores

## Fotos do produto

