

## Modelos Multi HD® com 4 canais

	MHDX 1004	MHDX 1104	MHDX 3004	MHDX 3104
Tecnologias compatíveis	HDCVI, AHD, HDTVI, analógico (CVBS) e IP			
Modo BNC + IP / Quantidade de câmeras IP adicionais	Sim / 1 câmera IP		Sim / 2 câmeras IPs	
Modo NVR / Total de câmeras IP	Sim / Até 5 câmeras IPs		Sim / Até 6 câmeras IPs	
Gravação em 720p (HD)	✓	✓	✓	✓
Gravação em 1080p-Lite	✓	✓	✓	✓
Gravação em 1080p (Full HD)	Sim / somente câmeras IPs		✓	✓
Gravação em 3M	✗	✗	Sim / somente câmeras IPs	
Gravação em 4M-Lite	✗	✗	✗	✓
Gravação em 4M	✗	✗	Sim / somente câmeras IPs	
Gravação em 5M-Lite	✗	✗	✗	✓
Gravação em 5M	✗	✗	Sim / somente câmeras IPs	
Gravação em 6M	✗	✗	✗	Sim / somente câmeras IPs
Gravação em 4K	✗	✗	✗	✗
Compressão de vídeo H.264	✓	✓	✓	✓
Compressão de vídeo H.265	✗	✓	✗	✓
Compressão de vídeo H.265+	✗	✓	✗	✓
Quantidade de HDs suportados	1	1	1	1
Capacidade máxima de cada HD / Capacidade máxima de armazenamento	Consulte a tabela de compatibilidade e capacidade de HDs em <a href="http://intelbras.com.br">intelbras.com.br</a>			
Inteligências de vídeo	✗	✗	Linha virtual, cerca virtual, abandono/retirada de objetos e detecção de face	
Quantidade de canais com inteligências de vídeo	✗	✗	1	2
Saídas de vídeo	HDMI, VGA e BNC (CVBS)			
Tela secundária (spot)	✗	✗	✗	✗
Compatível com Multi-box	✓	✓	✓	✓
Formas de acesso remoto	Intelbras Cloud e Intelbras DDNS			
Quantidade máxima recomendada de câmeras que podem ser abertas remotamente de forma simultânea	10		16	
Throughput	20 Mbps		24 Mbps	36 Mbps
Multicanais	✗	✓	✗	✓
Compatível com adaptador Wi-Fi <sup>1</sup>	✗	✗	✗	✓
Recuperação de senha via e-mail	✓	✓	✓	✓
Verificação automática de atualizações e atualização via internet	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Para mais informações consulte o manual do usuário.

Todas as informações referem-se às últimas versões de firmware de cada modelo. Confira o manual dos produtos para mais detalhes.



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**

## Modelos Multi HD® com 8 canais

	MHDX 1008	MHDX 1108	MHDX 3008	MHDX 3108	MHDX 5108	MHDX 5208
Tecnologias compatíveis	HDCVI, AHD, HDTVI, analógico (CVBS) e IP					
Modo BNC + IP / Quantidade de câmeras IP adicionais	Sim / 2 câmeras IPs		Sim / 4 câmeras IPs			
Modo NVR / Total de câmeras IP	Sim / Até 10 câmeras IPs		Sim / Até 12 câmeras IPs			
Gravação em 720p (HD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gravação em 1080p-Lite	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Gravação em 1080p (Full HD)	Sim / Somente câmeras IPs		✓	✓	✓	✓
Gravação em 3M	Sim / Somente câmeras IPs				✓	✓
Gravação em 4M-Lite	✗	✗	✗	✓	✗	✓
Gravação em 4M	Sim / Somente câmeras IPs				✓	✓
Gravação em 5M-Lite	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Gravação em 5M	Sim / Somente câmeras IPs				✓	✓
Gravação em 6M	✗	Sim / Somente câmeras IPs	✗	Sim / Somente câmeras IPs	✓	✓
Gravação em 4K	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Compressão de vídeo H.264	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compressão de vídeo H.265	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Compressão de vídeo H.265+	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Quantidade de HDs suportados	1	1	1	1	1	1
Capacidade máxima de cada HD / Capacidade máxima de armazenamento	Consulte a tabela de compatibilidade e capacidade de HDs em <a href="http://intelbras.com.br">intelbras.com.br</a>					
Inteligências de vídeo	✗	✗	Linha virtual, cerca virtual, abandono/retirada de objetos e detecção de face			
Quantidade de canais com Inteligências de vídeo	✗	✗	1	2	2	2
Saídas de vídeo	HDMI, VGA e BNC (CVBS)					
Tela secundária (spot)	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Compatível com Multi-box	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Formas de acesso remoto	Intelbras Cloud e Intelbras DDNS					
Quantidade máxima recomendada de câmeras que podem ser abertas remotamente de forma simultânea	20		24		36	48
Throughput	40 Mbps		48 Mbps		96 Mbps	
Multicanais	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Compatível com adaptador Wi-Fi <sup>1</sup>	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Recuperação de senha via e-mail	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificação automática de atualizações e atualização via internet	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Para mais informações consulte o manual do usuário.

Todas as informações referem-se às últimas versões de firmware de cada modelo. Confira o manual dos produtos para mais detalhes.



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**

## Modelos Multi HD® com 16 canais

	MHDX 1016	MHDX 1116	MHDX 3016	MHDX 3116	MHDX 5016	MHDX 5116	MHDX 5216	MHDX 7116
Tecnologias compatíveis	HDCVI, AHD, HDTVl, analógico (CVBS) e IP							
Modo BNC + IP / Quantidade de câmeras IP adicionais	Sim / 2 câmeras IP			Sim / 8 câmeras IP				
Modo NVR / Total de câmeras IP	Sim / Até 18 câmeras IP			Sim / Até 24 câmeras IP				
Gravação em 720p (HD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gravação em 1080p-Lite	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Gravação em 1080p (Full HD)	Sim / Somente câmeras IPs		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gravação em 3M	Sim / Somente câmeras IPs					✓	✓	Sim / Somente câmeras IPs
Gravação em 4M-Lite	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Gravação em 4M	Sim / Somente câmeras IPs					✓	✓	Sim / Somente câmeras IPs
Gravação em 5M-Lite	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Gravação em 5M	Sim / Somente câmeras IPs					✓	✓	Sim / Somente câmeras IPs
Gravação em 6M	✗	Sim / Somente câmeras IPs	✗	Sim / Somente câmeras IPs	✗	✓	✓	Sim / Somente câmeras IPs
Gravação em 4K	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	Sim / Somente câmeras IPs
Compressão de vídeo H.264	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compressão de vídeo H.265	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Compressão de vídeo H.265+	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Quantidade de HDs suportados	1	1	1	1	2	2	2	4
Capacidade máxima de cada HD / Capacidade máxima de armazenamento	Consulte a tabela de compatibilidade e capacidade de HDs em <a href="http://intelbras.com.br">intelbras.com.br</a>							
Inteligências de vídeo	✗	✗	Linha virtual, cerca virtual, abandono/ retirada de objetos e detecção de face					
Quantidade de canais com Inteligências de vídeo	✗	✗	1	2	1	2	2	2
Saídas de vídeo	HDMI, VGA e BNC (CVBS)							2x HDMI, VGA e BNC (CVBS)
Tela secundária (spot)	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compatível com Multi-box	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Formas de acesso remoto	Intelbras Cloud e Intelbras DDNS							
Quantidade máxima recomendada de câmeras que podem ser abertas remotamente de forma simultânea	40		72			96		72
Throughput	72 Mbps		96 Mbps			192 Mbps		96 Mbps
Multicanais	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Compatível com adaptador Wi-Fi <sup>1</sup>	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Recuperação de senha via e-mail	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificação automática de atualizações e atualização via internet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Para mais informações consulte o manual do usuário.

Todas as informações referem-se às últimas versões de firmware de cada modelo. Confira o manual dos produtos para mais detalhes.



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**

## Modelos Multi HD® com 32 canais

	MHDX 1032	MHDX 1132	MHDX 3132	MHDX 7132
Tecnologias compatíveis	HDCVI, AHD, HDTVI, analógico (CVBS) e IP			
Modo BNC + IP / Quantidade de câmeras IP adicionais	Sim / Sem câmeras IP adicionais			
Modo NVR / Total de câmeras IP	Não / Até 16 câmeras IPs		Sim / Até 32 câmeras IPs	
Gravação em 720p (HD)	✓	✓	✓	✓
Gravação em 1080p-Lite	✓	✓	✓	✓
Gravação em 1080p (Full HD)	Sim / Somente câmeras IPs		✓	✓
Gravação em 3M	Sim / Somente câmeras IPs			
Gravação em 4M-Lite	✗	✗	✓	✓
Gravação em 4M	Sim / Somente câmeras IPs			
Gravação em 5M-Lite	✗	✗	✓	✓
Gravação em 5M	Sim / Somente câmeras IPs			
Gravação em 6M	✗	Sim / Somente câmeras IPs		
Gravação em 4K	✗	✗	✗	Sim / Somente câmeras IPs
Compressão de vídeo H.264	✓	✓	✓	✓
Compressão de vídeo H.265	✗	✓	✓	✓
Compressão de vídeo H.265+	✗	✗	✓	✓
Quantidade de HDs suportados	2	2	2	4
Capacidade máxima de cada HD / Capacidade máxima de armazenamento	Consulte a tabela de compatibilidade e capacidade de HDs em <a href="http://intelbras.com.br">intelbras.com.br</a>			
Inteligências de vídeo	✗	✗	Linha virtual, cerca virtual, abandono/retirada de objetos e detecção de face	
Quantidade de canais com inteligências de vídeo	✗	✗	16	16
Saídas de vídeo	HDMI, VGA e BNC (CVBS)			2x HDMI, VGA e BNC (CVBS)
Tela secundária (spot)	✓	✓	✓	✓
Compatível com Multi-box	✓	✓	✓	✓
Formas de acesso remoto	Intelbras Cloud e Intelbras DDNS			
Quantidade máxima recomendada de câmeras que podem ser abertas remotamente de forma simultânea	96	96	96	96
Throughput	128 Mbps	128 Mbps	128 Mbps	128 Mbps
Multicanais	✗	✓	✓	✓
Compatível com adaptador Wi-Fi <sup>1</sup>	✗	✓	✓	✓
Recuperação de senha via e-mail	✓	✓	✓	✓
Verificação automática de atualizações e atualização via internet	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Para mais informações consulte o manual do usuário.

Todas as informações referem-se às últimas versões de firmware de cada modelo. Confira o manual dos produtos para mais detalhes.



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**