

## BT 5001

### Acionador inox para abertura de portas



O acionador de saída BT 5001 é um produto complementar para sistemas de controle de acesso, de interfone e de abertura temporizada. Com botão em aço inox e instalação de sobrepor, auxilia na liberação de portas quando a saída do usuário não precisa ser registrada pelo sistema.

#### Características

- » Botão em aço inoxidável de alta durabilidade
- » Caixa com furos para fixação e saída dos fios
- » Pode ser sobreposto a paredes de alvenaria, gesso ou madeira

### Especificações técnicas

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Modelo                       | BT 5001  |
| Aplicação                    | Portas com controlador de acesso, interfones e sistemas com temporizador para controle de fechaduras |
| Tipo de contato              | NA   |
| Tensão máxima dos contatos   | 30 Vcc   |
| Corrente máxima dos contatos | 3 A  |
| Dimensões (L × A × P)        | 28 × 91 × 23 mm  |
| Temperatura de operação      | -10 ~ 55 °C  |
| Umidade de operação          | 0-95%  |
| Vida útil mínima             | 500 mil acionamentos   |

## Fotos do produto

