

Consulte a continuación la tabla de extensores intelbras:



	VEX 1002 SPLITTER SPLITTER	VEX 1050 HDMI	VEX 1050 USB	VEX 1050 USB G2
Tipo Extensor	Divisor HDMI	Extensor de audio y vídeo (HDMI)	Extensor USB Datos	Extensor USB Datos
Resolución admitida	Hasta 4K	Hasta Full HD (1080p)	-	-
Distancia máxima de funcionamiento Cable CAT6	-	50 m	50 m	50 m
Distancia máxima de funcionamiento Cable CAT5e	-	40 m	40 m	40 m
Entradas TX	1 entrada HDMI	1 entrada HDMI	1 entrada USB tipo A	1 entrada USB tipo A
Salidas TX	2 salidas HDMI	1 salida RJ45	1 salida RJ45	1 salida RJ45
Entradas RX	-	1 entrada RJ45	1 entrada RJ45	1 entrada RJ45
Salidas RX	-	1 salida HDMI	1 salida USB tipo A	1 salida USB tipo A
Fuente de alimentación del transmisor	Micro USB	5 Vdc / 500 mA	5 Vdc / 0,5 A	5 Vdc / 0,5 A
Fuente de alimentación del receptor	5 Vdc / 1 A	5 Vdc / 500 mA	-	-
Tipo de material	Metal	Plastico	Plastico	Plastico
Lugar de instalación	Interno	Interno	Interno	Interno



Este producto debe ser instalado y configurado por un **técnico calificado**

Consulte a continuación la tabla de extensores intelbras:



	VEX 3004 SPLITTER	VEX 3004 SWITCH	VEX 3120 HDMI	VEX 3060 KVM	VEX 3120 HDMI IP	VEX 3120 HDMI IP RX
<b>Tipo Extensor</b>	Divisor de HDMI	Multiplicador de HDMI	Extensor de Audio y Video (HDMI)	Extensor de Audio y Video (HDMI) y Datos (USB)	Extensor de Video HDMI	Extensor de Video HDMI
<b>Resolución admitida</b>	Hasta 4K	Hasta 4K	Hasta Full HD (1080p)	Hasta Full HD (1080p)	Hasta Full HD (1080p)	Hasta Full HD (1080p)
<b>Distancia máxima de funcionamiento Cable CAT6</b>	-	-	120 m	60 m	120 m	120 m
<b>Distancia máxima de funcionamiento Cable CAT5e</b>	-	-	100 m	50 m	100 m	100 m
<b>Entradas TX</b>	1 entrada HDMI	4 entradas HDMI	1 entrada HDMI	1 entrada HDMI	1 entrada HDMI	-
<b>Salidas TX</b>	4 salidas HDMI	1 salida HDMI	1 salida RJ45 1 salida para transmisor IR	1 salida HDMI (Splitter) 1 salida USB 1 salida RJ45	1 salida RJ45 1 salida para transmisor IR	-
<b>Entradas RX</b>	-	-	1 entrada RJ45 1 entrada para receptor IR	1 entrada RJ45 2 entradas USB	1 entrada RJ45 1 entrada para receptor IR	1 entrada RJ45 1 entrada para receptor IR
<b>Salidas RX</b>	-	-	1 salida HDMI	1 salida HDMI	1 salida HDMI	1 salida HDMI
<b>Fuente de alimentación del transmisor</b>	Micro USB	Micro USB	5 Vdc / 1A	5 Vdc / 2A	Conector P4 hembra	-
<b>Fuente de alimentación del receptor</b>	5 Vdc / 1 A	5 Vdc / 1 A	5 Vdc / 1 A	Alimentación en el transmisor	Conector P4 hembra	5 Vdc / 1 A
<b>Tipo de material</b>	Plastico	Plastico	Metal	Metal	Metal	Metal
<b>Lugar de instalación</b>	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno



Este producto debe ser instalado y configurado por un **técnico calificado**