Como realizar o cadastro dos dispositivos da linha 3000 no software InControl Web

Como realizar o cadastro dos dispositivos da linha 3000 no software InControl Web

Ο 0 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

0

0

 \bigcirc

 \bigcirc

Neste tutorial mostramos como realizar o cadastro dos dispositivos da linha 3000 no software InControl Web.

DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS COM A INTEGRAÇÃO



INCONTROL







XPE 3101 IP XPE 3101 T IP

XPE 3115 IP



XPE 3001 T IP XPE 3200 IP FACE

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Como realizar o cadastro dos dispositivos da linha 3000 no software InControl Web

0 0 0 0

0 0 0

O O O

0

0 0 0

0

CONFIGURAÇÃO PARA O XPE 3115 IP, 3101 IP1 3101 T IP E XPE 3001 IP PARA A FUNÇÃO DE CADASTRO NO INCONTROL

Acesse a interface Web do **XPE 3115 IP > Interfonia > RTSP** e habilite as seguintes configurações:



LogO

► Status	HTTP API		Ajuda
▼ Interfonia		НТТР АРІ	Informações:
Avancado	HTTP API	Habilitado	Altere as configurações desejadas e salve-as.
LEDs	Modo Autenticação	Básico 🗸	As alterações devem ser salvas em cada aba do menu separadamente,
Acionamentos	Usuário	admin	ao alternar de um menu para outro as informações não salvas serão
Sensor	Senha	•••••	perdidas.
Wiegand	IP01		Em caso de dúvidas verifique o
Stream Video	IP02		manual do produto em www.intelbras.com.br
RTSP	IP03		Atenção:
ONVIF	IP04		Descrição dos compos
Det.Movimento	IP05		Descrição dos campos:
Senhas			Salva Cancelar
Agendado	Salvar	Cancelar	
Ações			
НТТР АРІ 2			
► Conta SIP			
▶ Rede			
► Dispositivo			
▶ Lista Branca			

HTTP API: Deixar como habilitado.

Modo de Autenticação: Básico.

Usuário: Nome do usuário utilizado para autenticação no InControl > admin.

Senha: Senha de autenticação > admin.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Como realizar o cadastro dos dispositivos da linha 3000 no software InControl Web

0 0 0 0

0 0

0 0

0

 \mathbf{O}

Ο

Ο

0

0

CONFIGURAÇÃO DO XPE 3200 IP FACE PARA A FUNÇÃO DE CADASTRO NO INCONTROL

intelbro	25				Idioma	Português 🔻	[→
i Sta	atus	Básico	HTTP API Alarm Log				
SIP Co	nta		2	ΤΡΑΡΙ			
🔗 Red	de		HTTP API				
📋 Int	terfone		Modo autenticação	Basic			
			Usuário de Autenticação	admin			
	leo		Senha	•••••			
Co	ntrole de Acesso		IP01				
Co	nfiguração		IP02				
			IP03				
e Mo	oradores/Pl. Disc.		IP04				
🔥 Atu	ualização		IP05				
Sec	guranca		Aplicit	Cancelar			
	1		anvie				
Dis Dis	spositivo						

HTTP API: Deixar como habilitado.

Modo de Autenticação: Básico.

Usuário: Nome do usuário utilizado para autenticação no

InControl > admin.

Senha: Senha de autenticação > admin.

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Como realizar o cadastro dos dispositivos da linha 3000 no software InControl Web

0 \mathbf{O} 0 \bigcirc

0

0 0

Ο

0

0

0

IMPORTANTE

 \mathbf{O}

 \mathbf{O}

0

- Para o correto funcionamento é necessário que os dispositivos estejam na ultima versão de firmware.
- O software InControl Web deve estar na versão 1.21.45 ou superior.



Instalador InControl Servidor-1.21.45

<u>https://www.intelbras.com/pt-br/software-de-</u> gerenciamento-de-controle-de-acesso-incontrolweb#beneficios

Benefícios	Suporte			Onde comprar >
Dúvida	as Frequentes	Arguivos para download	Vídeos Tutoriais	



Manuais	
Manual do Usuário - InControl Web	Baixar 😃
Datasheet - Incontrol WEB	Baixar 👱
Softwares	
CHANGELOG - InControl Web Servidor - 12145	Baixar 👱
CHANGELOG - InControl Web Servidor - 12145 Instalador InControl Servidor - 12145	Baixar ⊻ Baixar ⊻
CHANGELOG - InControl Web Servidor - 12145 Instalador InControl Servidor - 12145 Drivers	Baixar ⊥ Baixar ⊥

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Como realizar o cadastro dos dispositivos da linha 3000 no software InControl Web

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

Após acessar a interface via navegador de internet o operador é direcionado a uma tela de login onde deverá inserir suas credenciais e senha para acessar as funções do software.



Padrão de fábrica do usuário:

Login: **admin** Senha: **admin**

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

 \cdot

Como realizar o cadastro dos dispositivos da linha 3000 no software InControl Web

Ο Ο Ο 0

0 0

0 0

Ο

Ο

Ο

0

0

0

 \bigcirc

 \bigcirc

• Para realizar o cadastro no software utilize a opção de **Dispositivos**.

n	InControl	= intelbras admin 😕 🏊 ⊕ =									LogEventos								
~	Usuários	Pai	nel de Controle																
~	Dispositivos		Quantidade de	e acessos di	iários						Quantidad	e de visitas o	liárias						
~	Controle de Acesso																		
~	Relatórios																		
~	Plano de Discagem																		
~	Sistema																		
			0	14/07	15/07	16/07	17/07	18/07	19/07		0	7 14/07	15/07	16/07	17/07	18/07 1	19/07		



• Acesse a opção Adicionar.

♠ InControl	= intelbras	
	Dispositivos	
V Usuários		
∧ Dispositivos	Adicionar Editar Excluir 🔅 🕒	
🔰 Áreas	<u>Nome</u>	Q
🚠 Dispositivos	Sem filtros aplicados	
✓ Controle de Acesso		
✓ Relatórios	Sem resultado	
✓ Plano de Discagem	Não foram encontrados registros para esta pesquisa.	
✓ Sistema		
	Navegadores Suportados: 🦁 🍪 🧭	
	InControl - Intelbras S/A todos os direitos reservados.	

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u> Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Como realizar o cadastro dos dispositivos da linha 3000 no software InControl Web

0 \mathbf{O} \bigcirc

 \bigcirc \bigcirc

0 0

0

• Clique em **Parâmetros Básicos.**

âmetros Básicos	Detalhes	Plano de Discagem	Sensor A	Sensor B
Modelo Dispositivo *				
XPE 3115 IP		<u>~</u>		
Nome do Dispositivo *				•
XPE 3115 IP				″ ⊂ ⊊−
Login do Usuário HTTP AP	*			
admin				

	199	100	
- Carl			

Senha de Comunicação HTTP API *	
In da Dispositiva *	intelbras
10.105.10.57	
	Página Web do dispositivo
Ip do Servidor de recebimento de eventos do dispositivo *	
10.105.10.20	
A Porta padrão do Servidor de recebimentos de eventos: 5832	
24h	
Excluir dados ao salvar?	
Testar conexão	

- Modelo do dispositivo: Selecione o XPE 3000 desejado
- Nome do dispositivo: Defina um nome para identificar o XPE
- Login do Usuário HTTP API: digite o usuário configurado na opção HTTP API do XPE 3000.
- Senha de Comunicação HTTP API: digite a senha configurado na opção HTTP API do XPE 3000.
- IP do Dispositivo: Digite o IP do XPE
- IP do servidor de recebimento de eventos do **dispositivo:** Digitar o IP do computador que será utilizado como servidor.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Como realizar o cadastro dos dispositivos da linha 3000 no software InControl Web

0 Ο \mathbf{O} Ο

0 0

0

0

Ο

0

0

Ο

 \mathbf{O}

0 0

- Após adicionar as informações clique em **Salvar** e **Concluir**.
 - Porta padrão do Servidor de recebimentos de eventos: 5832 A
 - Dispositivos da Linha XPE operam somente com zonas de tempo A 24h

Excluir dados ao salvar?

Testar conexão



 Irá apresentar a seguinte opção indicando que foi incluído e sincronizado com sucesso:

	= inteloras	admin 🖉) 📤	⊕ ≡	≣
	Dispositivos				
Usuários					
∧ Dispositivos	Adicionar Editar Excluir 🔅 🕒				
🔰 Áreas	<u>Nome v</u> Q				
📥 Dispositivos	Sem filtros aplicados				
 Controle de Acesso Zanas de Termas 					



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>

Como realizar o cadastro dos dispositivos da linha 3000 no software InControl Web

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

Ο

0

Ο

0

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.



Intelbras 🥏



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/ Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>



Ο 0 \bigcirc \bigcirc

> Você finalizou o tutorial técnico de como realizar o cadastro dos dispositivos da linha 3000 no software InControl Web. Clique nos ícones abaixo para

conhecer nossas redes sociais!











TUTORIAL TÉCNICO

Suporte a clientes: <u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>

Vídeo tutorial: <u>youtube.com/IntelbrasBR</u>



O O O O

inteloros

<u>intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/</u>