

## BT 5001

### Acionador inox para abertura de portas

O acionador de saída BT 5001 é um produto complementar para sistemas de controle de acesso, de interfonia e de abertura temporizada. Com botão em aço inox e instalação de sobrepor, auxilia na liberação de portas quando a saída do usuário não precisa ser registrada pelo sistema.



#### Características

- » Botão em aço inoxidável de alta durabilidade
- » Caixa com furos para fixação e saída dos fios
- » Pode ser sobreposto a paredes de alvenaria, gesso ou madeira

## Especificações técnicas

Modelo	BT 5001
Aplicação	Portas com controlador de acesso, interfones e sistemas com temporizador para controle de fechaduras
Ambiente de aplicação	Uso interno
Tipo de contato	NA
Tensão máxima dos contatos	30 Vcc
Corrente máxima dos contatos	3 A
Dimensões (L x A x P)	28 x 91 x 23 mm
Temperatura de operação	-10 ~ 55 °C
Umidade de operação	0-95%
Vida útil mínima	500 mil acionamentos

## Fotos do produto

