



### Sensor de movimento inteligente Mibo Smart

- » Configure pelo app Mibo Smart
- » Tecnologia zigbee
- » Works with Alexa
- » Works with Google
- » Necessita de um hub da linha Mibo Smart para funcionamento



CASA INTELIGENTE



TECNOLOGIA ZIGBEE



CONFIGURAÇÃO VIA APP



COMPATÍVEL COM ASSISTENTE DE VOZ

Com um design discreto, minimalista e versátil o Sensor de Movimento Inteligente Mibo Smart MSM 1001 chegou para garantir mais segurança para a sua residência, emitindo alertas no app Mibo Smart toda vez que detectar algum movimento suspeito, podendo ser programado conforme seu ambiente. Sensor de uso interno, projetado para ser colocado tanto na parede quanto no teto ou até mesmo em cima de algum móvel. Tecnologia de comunicação totalmente sem fio que garante mais segurança, velocidade e baixo consumo de bateria, com instalação fácil, basta fixar no local desejado e adicionar ao hub<sup>1</sup> da linha Mibo, adicione mais produtos da linha Mibo e tenha uma solução ideal para você.

### Especificações técnicas

Protocolos de comunicação	Zigbee
Padrão Zigbee	IEEE 802.15.4
Frequência de operação	2,4 GHz (ZigBee)
Distância de comunicação	100 metros sem barreiras
Tensão de alimentação	3 Vdc – Bateria tipo CR 123A
Vida útil da bateria	1 ano (20 acionamentos/dia)
Tensão para indicação de bateria fraca	2,6 ± 0,2V
Notificação de alarme de bateria “fraca”	Sim, através do App Mibo Smart
Consumo máximo de potência (stand by)	≤ 77,5 µW
Corrente em stand by	≤ 25 µA
Corrente máxima de operação	≤ 30 mA
Temperatura de operação	− 10°C ~ +55°C
Dimensão (A × L × P)	49 x 49 x 14 mm
Local de instalação	Interno

Cor	Branco
Peso (kg)	0,050
Cobertura grade angular	Máxima 90°
Alcance de detecção	8 metros

<sup>1</sup>É necessário o Hub da linha Mibo para funcionamento.

## Fotos do produto

