

## EWS 211

### Minicontrolador Smart Wi-Fi para 1 interruptor



Transforme seu interruptor de tecla comum em um interruptor inteligente. Com o minicontrolador smart EWS 211 você pode controlar a sua iluminação e equipamentos elétricos através do app Izy Smart e por assistente de voz Amazon Alexa e Google Assistente, com possibilidade de conectar um interruptor tradicional para manter controle por tecla na parede de forma simultânea. O tamanho compacto permite instalação embutida na mesma caixa 4x2" do interruptor de tecla. Através do app é possível criar programações para acionamentos automáticos, permitindo agendamentos para simular presença no ambiente ou ligar a luz junto ao despertador, assim como automações vinculadas aos outros dispositivos smart da linha Izy.

- » Transforme a sua iluminação em inteligente sem trocar as lâmpadas ou interruptor já existentes
- » Tamanho compacto, ideal para instalação embutida na mesma caixa 4x2" de um interruptor de tecla
- » Permite controle em paralelo, mantendo a função da tecla do interruptor tradicional sem interferir no controle por app
- » Programações para acionamentos automáticos e integração com outros dispositivos inteligentes da linha Izy
- » Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para comandos por voz
- » Conexão via Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação

### Especificações técnicas

Tensão de alimentação	100 ~ 240 Vac (bivolt automático) 50/60 Hz
Corrente máxima	10 A (FP = 1)
Potência máxima de carga	1.200 W (FP = 1)
Consumo	1,2 W
Número de interruptores (canais)	1
Conexão elétrica	Fase (F), Neutro (N), Carga (L1), Interruptor (S1)
Bitola máxima de fio	1,5 mm <sup>2</sup>
Conectividade	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Wi-Fi - distância máxima do roteador	15 a 20 m sem obstáculos
App Izy Smart – sistemas compatíveis	iOS 9.0 ou superior, Android™ 4.4 ou superior
Material	Plástico com proteção antichama

Local de instalação	Ideal para embutir em caixa 4x2", acompanha suporte para instalação em trilho DIN (não indicado para instalação dentro de quadro metálicos). Requer conexão de fio neutro.
Temperatura de operação	0 a 40 °C
Dimensão do produto (L x A x P)	53 x 48 x 19 mm
Peso do produto	50 g

## Fotos do produto



*Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e podem variar de acordo com a versão do seu produto.*

Imagens meramente ilustrativas  
Android e Google são marcas registradas da Google LLC. Amazon, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas registradas da Amazon.com, Inc e suas afiliadas.