



### Controle remoto XE 4000 SMART

- » Bateria de lítio;
- » Disponível em 3 cores;
- » Possui 3 botões.

A configuração deste controle remoto depende diretamente do produto com o qual ele será utilizado, ou seja, em alguns produtos o cadastro do controle remoto é por meio de programação (comando), em outros casos é pressionando um botão na placa. Nestes dois casos, após realizar algum tipo de comando no dispositivo onde será utilizado o controle, será necessário pressionar o botão do controle remoto que se deseja cadastrar.

### Especificações técnicas

Acionamento	3 botões independentes (com antitravamento de teclas)
Alcance RF	100 m sem obstáculo
Frequência	433,92 MHz ressonador SAW
Taxa de transmissão	1,886 Kbps
Modulação	FSK/OOK
Alimentação	Bateria de lítio 3Vdc CR2032
Sinalização de bateria baixa para o usuário do dispositivo	Sim, através do LED
Encoder	HT 6P20 (código fixo)
Peso líquido	19g
Dimensões (L x A x P)	34 x 61,16 x 12,35 mm
Cores	Preto, rosa e azul
Acompanha	Clipe e cordão de silicone

Fotos do produto

---

