



Repetidor de sinal Wi-Fi

IWE 3001

300
Mbps

VELOCIDADE



INDICADOR INTELIGENTE DE SINAL



DUAS ANTENAS



L	A	P
56 mm	111 mm	85 mm



Líquido



Bruto

O IWE 3001 é a solução ideal para aumentar o sinal wireless das redes domésticas. Ele permite compartilhar o acesso à internet com diversos dispositivos em uma rede sem fio e pode ser configurado através do botão WPS, com apenas dois toques, potencializando o sinal Wi-Fi. Sua instalação e gerenciamento também podem ser feitos via interface web, acessada através do computador, smartphone ou tablet, de forma rápida e fácil.

Características

- » Velocidade de 300 Mbps
- » 2 antenas externas para mais alcance de sinal
- » Fácil instalação em apenas 2 toques
- » Assistente de instalação totalmente em português
- » Design diferenciado
- » Prático e portátil
- » Homologado pela Anatel
- » 5 anos de garantia

Especificações técnicas

Hardware	
Chipset (CPU)	RTL8196EU
Chipset wireless	RTL8192ER
Memória flash	4 MB
Memória SDRAM	32 MB
2 antenas	3 dBi
Parâmetros wireless	
Padrões	IEEE 802.11b/g/n
Modo do rádio	MiMo
Modo de operação	Repetidor Wi-Fi
Frequência de operação	2,4 GHz
Largura de banda	20,4 MHz
Taxa de transmissão	Até 300 Mbps
Canais de operação	1 a 13 (Brasil)
Potência máxima (EIRP)	20 dBm (100 mW)
Segurança	WEP e WPA-WPA2/PSK (TKIP/AES)
Alimentação	
Entrada	100–240 V a 50/60 Hz
Potência de consumo máxima	6 W

Cenário de instalação

Evite instalar o repetidor em um local muito distante do roteador. Quanto melhor ele receber o sinal da rede Wi-Fi, melhor será a conexão.

