

EWS 252

Minicontrolador Dimmer Smart Wi-Fi para 2 interruptores



Ajuste a intensidade da luz de até dois ambientes com o minicontrolador dimmer smart EWS 252. O dispositivo permite o controle da iluminação através do app Izy Smart, por assistente de voz e também por meio de interruptor de tecla física do tipo pulsador. Ele pode ser instalado de forma discreta embutido na caixa 4x2" do interruptor de luz. Através da conexão Wi-Fi à internet é possível deixar seu ambiente inteligente e automatizado através de agendamentos e programações de acionamento feitas pelo aplicativo, com possibilidade de integrar com outros dispositivos inteligentes da linha Izy como sensores, câmeras e fechaduras.

- » Variação da intensidade de luz do ambiente com controle por app, comando de voz e por interruptor tipo pulsador
- » Tamanho compacto, ideal para instalação embutida na mesma caixa 4x2" do interruptor
- » Compatível com lâmpadas dimerizáveis (não smart)
- » Programações para acionamentos automáticos e integração com outros dispositivos inteligentes da linha Izy
- » Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para comandos por voz
- » Conexão via Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação

Especificações técnicas

Tensão de alimentação	100 ~ 240 Vac (bivolt automático) 50/60 Hz
Potência máxima de carga	100 W (220V, FP = 1) por canal 50W (110V, FP = 1) por canal
Consumo	1,2 W
Número de canais	2
Conexão elétrica	Fase (F), Neutro (N), Carga 1 (L1), Interruptor 1 (S1), Carga 2 (L2), Interruptor 2 (S2) - As cargas devem ser lâmpadas dimerizáveis - Os interruptores devem ser do tipo pulsador
Bitola máxima de fio	1,5 mm ²
Conectividade	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz + Bluetooth 4.2
Wi-Fi - distância máxima do roteador	15 a 20 m sem obstáculos
App Izy Smart – sistemas compatíveis	iOS 9.0 ou superior, Android™ 4.4 ou superior
Material	Plástico com proteção antichama

Local de instalação	Ideal para embutir em caixa 4x2", acompanha suporte para instalação em trilho DIN (não indicado para instalação dentro de quadro metálicos). Requer conexão de fio neutro.
Temperatura de operação	0 a 40 °C
Dimensão do produto (L x A x P)	53 x 48 x 19 mm
Peso do produto	50 g

Fotos do produto



Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e podem variar de acordo com a versão do seu produto.